



BlackBerry Wireless Handheld

版本 4.1

用户指南

BlackBerry 8700 系列无线手持设备型号：RAT4xGW

上次修改日期：2006 年 3 月 7 日

部件号：SWD_X_HH(SC)-071.006

本文档出版时以 BlackBerry 手持设备软件 4.1 版为准。

有关产品说明文档的意见，请访问：<https://www.blackberry.com/DocsFeedback>。

©2006 Research In Motion Limited. 保留所有权利。BlackBerry 和 RIM 相关标记、图像和符号系列是 Research In Motion Limited 的专有财产。RIM、Research In Motion、“Always On, Always Connected”、“envelope in motion”符号、BlackBerry 以及 BlackBerry Enterprise Server 已在美国专利和商标局注册，并可能正在申请或已在其它国家（地区）注册。

Bluetooth 字标志和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Research In Motion Limited 对这些标记的使用已获得许可。IBM、Lotus、Domino 和 Lotus Notes 是 International Business Machines Corporation 在美国和（或）其它国家（地区）的注册商标或商标。JavaScript 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家（地区）的商标。Microsoft、Outlook、PowerPoint 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和（或）其它国家的注册商标或商标。Novell 和 GroupWise 是 Novell, Inc. 在美国和（或）其它国家（地区）的注册商标或商标。vCard 和 vCalendar 是 Internet Mail Consortium 的注册商标或商标。所有其它品牌、产品名称、公司名称和商标以及服务标记是其各自所有者的财产。

BlackBerry 设备和（或）相关软件受版权、国际条约和各种专利权的保护，这些专利包括以下美国专利中的一项或多项：6,278,442、6,271,605、6,219,694、6,075,470、6,073,318、D445,428、D433,460、D416,256。其它专利已在世界上各个国家（地区）注册或正在申请注册。要获取 RIM（如下定义）专利的列表，请访问 www.rim.com/patents.shtml。

此文档按“原样”提供，Research In Motion Limited 及其附属公司 (RIM) 对文档中的印刷、技术或其它错误不承担任何责任。RIM 保留定期更改此文档中信息的权利；然而，RIM 不承诺及时向您提供对此文档的更改、更新、改进或其它添加内容，或者完全不提供。RIM 不作任何明示或暗示的保证、担保、限制或协定（包括但不限于对于特定用途、无侵权、可销性、耐用性、称谓，或与任何此处引用的软件，或任何此处引用的服务的性能或非性能相关的合理性的任何明示或暗示的保证或限制）。关于使用此文档，无论是 RIM 还是其董事、职员、雇员或顾问，对引起的无论是直接、经济、商业、特殊、后果、伴随、赔偿损失，或间接损失，即使 RIM 已被建议可能会出现这样的损失，包括但不限于业务收入或利润的减少、丢失数据、延期引起的损失或利润减少，或未实现预计的盈利，将不承担任何责任。

此文档可能包含对第三方信息来源、硬件或软件、产品或服务或/或第三方网站（统称为“第三方信息”）的引用。对于任何第三方信息，包括但不限于内容、准确性、版权符合性、兼容性、性能、可靠性、合法性、适当性、链接或任何其它方面的第三方信息，RIM 不控制且不承担任何责任。在此文档中包括第三方信息并不意味着 RIM 以任何方式认可第三方信息或第三方。将 RIM 的产品和服务与第三方信息配合安装和使用可能需要一个或多个专利、商标或版权许可证，以避免侵害其他方的知识产权。任何涉及第三方信息的交易，包括但不限于遵循适用的许可证以及条款和条件，都仅限于您和第三方之间。您须自己负责确定是否需要此类第三方许可证以及获取任何与第三方信息相关的许可证。对于此类知识产权许可证，RIM 明确建议在您或以您的名义购买所有此类适用的许可证之前，请不要安装或使用第三方信息。第三方信息的使用须依照第三方信息许可证的条款并受其管辖。任何随 RIM 的产品和服务提供的第三方信息均按“原样”提供。RIM 不为任何第三方信息进行陈述、担保或保证，即使 RIM 被告知存在损失的可能或能够预期此类损失，RIM 也不会为任何第三方信息承担责任。

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
加拿大

Research In Motion UK Limited
Centrum House, 36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
英国

加拿大出版

目录

1	企业激活	7
2	电子邮件	9
3	PIN 码消息	15
4	SMS 消息	17
5	MMS 消息	21
6	搜索	23
7	附件	25
8	同步数据	29
9	备份和恢复设备数据	31
10	键入	33
11	电话	37
12	浏览器	45
13	下载	49
14	联系人	51
15	日历	55
16	任务	59
17	记事	61

18	闹钟	63
19	计算器	65
20	蓝牙	67
21	日期和时间	69
22	配置文件	71
23	屏幕显示	75
24	语言	79
25	电源和电池	81
26	网络覆盖	83
27	SIM 卡	85
28	安全性	87
29	第三方程序控制	91
30	打砖块	95
31	服务预订	97
32	常见问题	99
33	常规 – 常见问题	101
34	电子邮件和 PIN 码消息 – 常见问题	103
35	SMS 消息 – 常见问题	109
36	MMS 消息 – 常见问题	111

37	附件 – 常见问题.....	113
38	同步 – 常见问题.....	115
39	电话 – 常见问题.....	117
40	浏览器 – 常见问题.....	121
41	联系人 – 常见问题.....	125
42	日历 – 常见问题.....	127
43	蓝牙 – 常见问题.....	129
44	安全性 – 常见问题.....	131
45	快捷方式.....	133
46	法律声明.....	135
	索引.....	137

企业激活

关于企业激活

通过无线网络激活设备

验证激活状态

关于企业激活

如果您可以访问 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本，则可以使用企业激活功能将 BlackBerry® 设备与公司的 Microsoft® Outlook®、IBM® Lotus Notes® 或 Novell® Groupwise® 电子邮件帐户绑定。您也可以使用企业激活功能来加载或恢复作为自动无线备份、个人信息管理同步或电子邮件无线同步的一部分保存的设备数据。

如果您可以访问 BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本，但设备选项中没有显示企业激活，请与服务提供商确认是否为设备配置了企业激活功能。如果为设备配置了此服务，但设备中没有显示该选项，请与系统管理员联系。

如果无法访问 BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本，请参阅设备随附的印刷文档，以了解有关将设备与电子邮件帐户绑定的详细信息。

通过无线网络激活设备

1. 确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。
2. 在设备选项中，单击高级选项。
3. 单击企业激活。
4. 键入系统管理员提供的公司电子邮件地址和密码。

5. 单击拨轮。

6. 单击激活。

注意：

请在企业激活完成之前限制 BlackBerry® 设备的使用。

相关主题

为什么设备中已经有一些消息？（请参阅第 104 页。）

验证激活状态

如果 BlackBerry® 设备尚未激活或正在升级软件，主页屏幕中可能会显示“企业激活”。单击企业激活以查看激活状态。

如果主页屏幕中未显示“企业激活”，请在设备选项中单击企业激活以查看激活状态。

电子邮件

打开消息

发送电子邮件

保存消息草稿

为消息添加多个联系人

设置重要性级别

重新发送已发送的消息

重新发送待处理的消息

管理消息

归档消息

查看已归档的消息

一次删除多条消息

将消息标记为已打开或未打开

搜索消息列表

保存从设备发送的消息的副本

添加自动签名

设置外出自动答复

创建过滤器

设置文件夹转寄

显示新消息或未读消息数

隐藏未读消息的新消息指示器

消息快捷方式

电子邮件和 PIN 码消息 – 常见问题

打开消息

在消息列表中，未阅读的消息用闭合的信封图标表示。在阅读消息后，图标将变成打开的信封。

注意：

如果 BlackBerry® 设备与多个电子邮件帐户绑定，则需要从特定电子邮件帐户的消息列表中打开消息。

发送电子邮件

1. 在消息列表中，单击拨轮。
2. 单击编写电子邮件。
3. 在收件人字段中，键入电子邮件地址或联系姓名。
4. 单击拨轮。
5. 键入消息。
6. 单击拨轮。
7. 单击发送。

注意：

如果在键入联系人姓名时出现姓名列表，请单击所需的联系人，以便将其添加至消息。

如果 BlackBerry® 设备与多个电子邮件帐户绑定，则需要选择一个用于发送消息的帐户。在消息顶部的发送方式字段中，按 **Space** 键直至显示要使用的电子邮件帐户。您也可以从特定电子邮件帐户的消息列表中发送消息。

相关主题

在公司地址簿中搜索联系人（请参阅第 53 页。）

保存消息草稿

要保存消息的草稿，请单击拨轮。单击保存草稿。

为消息添加多个联系人

要为消息添加多个联系人，请在空白的收件人或抄送字段中键入电子邮件地址、PIN 号码或联系人姓名。

要添加密件抄送 (BCC) 收件人，请单击拨轮。单击添加密件抄送。

要将联系人附加至消息，请单击拨轮。单击附加地址。

设置重要性级别

1. 在编写消息时，单击拨轮。
2. 单击选项。
3. 将重要性字段设置为高或低。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

重新发送已发送的消息

要更改已发送消息的文本并重新发送，请在打开的消息中单击拨轮。单击编辑。更改文本。发送消息。

要更改已发送消息的收件人并重新发送，请在打开的消息中单击拨轮。单击编辑。单击某个联系人。单击更改地址。单击新联系人。发送消息。

要将消息重新发送给同一联系人，请在打开的消息中单击拨轮。单击重新发送。

重新发送待处理的消息

在消息列表中，带有时钟图标的消息为待处理消息，它们将被自动重新发送。要手动重新发送消息，请在打开的消息中单击拨轮。单击重新发送。如果消息在一段时间后仍无法发送出去，您将收到一则消息，通知您消息尚未成功发送。

管理消息

打开消息。单击拨轮。单击下列某个菜单项：

- 保存
- 答复
- 转发
- 转发格式
- 全部答复
- 删除

注意：

要删除答复的原始消息，请单击拨轮。单击删除原始文本。

如果 BlackBerry® 设备与多个电子邮件帐户绑定，则需要在特定电子邮件帐户的消息列表中管理消息。

归档消息

要归档消息，请单击消息。单击归档。单击文件夹。单击归档。

注意：

要展开文件夹，请单击旁边带有加号 (+) 的文件夹。单击展开。

要折叠文件夹，请单击旁边带有减号 (-) 的文件夹。单击折叠。

相关主题

是否可以归档消息？（请参阅第 105 页。）

查看已归档的消息（请参阅第 11 页。）

查看已归档的消息

要显示消息列表中所有已归档的消息，请在消息选项中单击常规选项。将隐藏已归档的消息字段设置为否。单击拨轮。单击保存。

要查看存储在特定文件夹中的消息，请在消息列表中单击拨轮。单击查看文件夹。单击文件夹。单击选择文件夹。

一次删除多条消息

要删除多条消息，请按住 Shift 键并选择要删除的消息。按退格/删除键。

要删除在特定日期或特定日期之前发送或接收的消息，请单击日期字段。单击删除以前的内容。

注意：

如果在 BlackBerry® 设备和桌面电子邮件程序之间同步了电子邮件，则通过“删除以前的内容”选项删除的消息将不会从桌面电子邮件程序中删除。

相关主题

同步已删除的消息（请参阅第 29 页。）

将消息标记为已打开或未打开

要更改消息的状态，请单击消息。单击标记为已打开或标记为未打开。

要将多条未读消息的状态更改为已读，请单击日期字段。单击将以前的内容标记为已打开。

保存从设备发送的消息的副本

在消息选项中，单击电子邮件设置。将在“已发送”文件夹中保存副本字段设置为是。单击拨轮。单击保存。

注意：

已发送消息的副本将存储在桌面电子邮件程序的“已发送的邮件”文件夹中。

关于自动签名

在发送电子邮件后，自动签名会自动添加到电子邮件中。在编写消息时，BlackBerry® 设备上并不会显示自动签名。

要从设备添加自动签名，设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定。

添加自动签名

1. 在消息选项中，单击电子邮件设置。
2. 将使用自动签名字段设置为是。
3. 输入自动签名。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

注意：

您也可以使用 BlackBerry 桌面软件中添加自动签名。如果您使用了 BlackBerry Internet Service™，请使用桌面浏览器登录帐户并添加自动签名。

相关主题

关于自动签名（请参阅第 11 页。）

关于外出自动答复

当联系人第一次向您发送电子邮件时，外出自动答复将自动发送给该联系人。

要在 BlackBerry® 设备上设置自动答复，设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定。

设置外出自动答复

1. 在消息选项中，单击电子邮件设置。
2. 将使用外出自动答复字段设置为是。
3. 键入答复。
4. 如果您使用了 IBM® Lotus Notes® 电子邮件程序，请在截至字段中设置关闭外出自动答复功能的日期。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

注意：

您也可以在桌面电子邮件程序中设置外出自动答复。如果您使用了 BlackBerry Internet Service™，请使用桌面浏览器登录帐户并设置自动答复。

相关主题

[关于外出自动答复（请参阅第 12 页。）](#)

关于过滤器

通过创建过滤器，您可以指定将哪些电子邮件转发至 BlackBerry® 设备，以及将哪些电子邮件保留在桌面电子邮件程序中。要将消息转发至设备，请在创建过滤器时选择转发第 1 级通知（发送具有较高优先级的通知）或者仅转发标题（仅发送消息的收件人、发送时间和发件人字段）。

如果消息不符合任何过滤器标准而不应转发，请将如果未应用过滤器，请发送电子邮件至手持设备设置字段为否。

过滤器按其显示的顺序应用于消息。如果创建的多个过滤器将用于同一消息，则您必须将某个过滤器置于列表顶部，以确定要首先应用的过滤器。

要在设备中创建过滤器，设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定。

创建过滤器

1. 在消息选项中，单击电子邮件过滤器。
2. 单击拨轮。
3. 单击新建。
4. 设置过滤器信息。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

注意：

要将联系人添加至发件人或收件人字段，请单击拨轮。单击选择姓名。单击姓名。单击继续。要让过滤器检测来自多个联系人的消息，请用分号将发件人或收件人字段中的联系人分隔开来。您也可以使用 BlackBerry 桌面软件来创建过滤器。如果您使用了 BlackBerry Internet Service™，请使用桌面浏览器登录帐户并创建过滤器。

相关主题

[关于过滤器（请参阅第 12 页。）](#)

[管理过滤器（请参阅第 12 页。）](#)

[快速创建过滤器（请参阅第 13 页。）](#)

管理过滤器

单击过滤器。请执行以下操作之一：

- 要打开过滤器，请选择某个过滤器。按 Space 键。
- 要查看或编辑过滤器，请单击某个过滤器。单击编辑。

- 要在列表中上移或下移过滤器，请单击该过滤器。单击移动。滚动拨轮以移动过滤器。单击拨轮。
- 要删除过滤器，请单击某个过滤器。单击删除。

快速创建过滤器

在消息列表中，单击要在其基础上创建过滤器的消息。请执行以下操作之一：

- 要创建基于发件人的过滤器，请单击过滤发件人。键入标题。单击拨轮。单击保存。
- 要创建基于主题的过滤器，请单击过滤主题。键入标题。单击拨轮。单击保存。

关于文件夹转寄

如果桌面电子邮件程序中的规则会将新消息送往其它文件夹，您必须指定应将哪些文件夹中的消息转发至 BlackBerry® 设备。

要在设备上设置文件夹转寄，设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定。

设置文件夹转寄

1. 在消息选项中，单击电子邮件设置。
2. 单击拨轮。
3. 单击**文件夹转寄**。
4. 选中要从中转发消息的文件夹旁边的复选框。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

注意：

请确保选中了收件箱复选框。如果没有选中收件箱复选框，消息将不会从该文件夹转发。

要转寄所有文件夹，包括“已发送的电子邮件”文件夹，请选中全选复选框。从桌面电子邮件程序发送的消息同时将出现在 BlackBerry® 设备上。

您也可以使用 BlackBerry 桌面软件来指定文件夹转寄设置。如果您使用了 BlackBerry Internet Service™，请使用桌面浏览器登录帐户并指定文件夹转寄设置。

相关主题

[关于文件夹转寄（请参阅第 13 页。）](#)

[如何禁止在设备上显示从桌面电子邮件程序发送的消息？（请参阅第 107 页。）](#)

[如何更改设备中的文件夹？（请参阅第 106 页。）](#)

显示新消息或未读消息数

1. 在消息列表中，单击拨轮。
2. 单击选项。
3. 单击常规选项。
4. 设置显示消息计数选项，以显示新消息和未读消息的计数，否则不会显示计数。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

注意：

新消息或未读消息数可能会出现在主页屏幕上设备状态部分中，位于程序名称旁边，具体取决于主题。

可能会出现一个与您所选方式不同的消息计数，具体取决于主题。

隐藏未读消息的新消息指示器

1. 在消息列表中，单击拨轮。
2. 单击选项。
3. 单击常规选项。

4. 将显示新消息指示器选项设置为否。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

注意：

显示新消息指示器选项只在显示消息计数选项设置为未读时才会出现。

消息快捷方式

要打开选定的消息，请按输入键。

要从消息列表编写消息，请按 C。

要答复消息，请按 R。

要转发消息，请按 F。

要全部答复，请按 L。

要归档消息，请按 I。

要搜索消息中的文本，请按 S。要搜索下一处文本，请再按 S。

要向下翻页，请按 Space 键。

要向上翻，请按 Shift + Space 键。

要查看已发送的消息或呼出电话的呼叫记录，请在消息列表中按 Alt 键 + O。

要查看已收到的消息或呼入电话的呼叫记录，请在消息列表中按 Alt 键 + I。

要查看语音邮件消息，请在消息列表中按 Alt 键 + V。

要移至下一个未打开的项目，请按 U。

要移至下一则相关消息，请按 J。

要移至上一则相关消息，请按 K。

要将消息标记为已打开或未打开，请按 Alt + U 键。

要移至已接收消息中的上一个光标位置，请按 G。

要查看发件人或收件人的电子邮件地址，请在已接收消息的收件人或发件人字段中选择姓名。按 Q。要再次显示其显示姓名，请按 Q。

PIN 码消息

关于 PIN 码消息

查找您的 PIN 码

打开消息

发送 PIN 码消息

保存消息草稿

为消息添加多个联系人

重新发送已发送的消息

管理 PIN 码消息

一次删除多条消息

将消息标记为已打开或未打开

搜索消息列表

显示新消息或未读消息数

隐藏未读消息的新消息指示器

消息快捷方式

电子邮件和 PIN 码消息 – 常见问题

关于 PIN 码消息

个人识别码 (PIN) 可以唯一标识网络中的每台 BlackBerry® 设备。如果知道其它 BlackBerry 设备用户的 PIN 码，则您可以向该用户发送 PIN 码消息。PIN 码消息不会通过现有的电子邮件帐户传输。

如果您的 PIN 码消息被送达收件人，则消息列表中的 PIN 码消息旁会出现一个带复选标记的 D 字母。

查找您的 PIN 码

在设备选项中，单击状态。

注意：

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，则 PIN 码将出现在“企业激活”屏幕中。

发送 PIN 码消息

1. 在消息列表中，单击拨轮。
2. 单击编写 PIN。
3. 在收件人字段中，键入 PIN 码或联系人姓名。
4. 键入消息。
5. 单击拨轮。
6. 单击发送。

注意：

如果在键入联系人姓名时出现姓名列表，请单击所需的联系人，以便将其添加至消息。

管理 PIN 码消息

打开消息。单击拨轮。单击下列某个菜单项：

- 保存
- 答复
- 转发
- 转发格式
- 全部答复
- 删除

注意：

要删除答复的原始消息，请单击拨轮。单击删除原始文本。

SMS 消息

关于 SMS 消息

查找 SMS 号码

键入 SMS 号码

打开 SMS 消息

发送 SMS 消息

为 SMS 消息添加联系人

保存消息草稿

管理 SMS 消息

重新发送已发送的 SMS 消息

启用小区广播消息

管理小区广播频道

一次删除多条消息

将消息标记为已打开或未打开

搜索消息列表

搜索 PIM 项

将 SMS 消息保存在 SIM 卡中

显示新消息或未读消息数

隐藏未读消息的新消息指示器

消息快捷方式

SMS 消息 – 常见问题

关于 SMS 消息

通过使用 SMS 兼容电话号码，您可以收发短消息服务 (SMS) 消息。SMS 兼容号码是服务提供商为 SMS 启用的电话号码。

您可以向使用 SMS 兼容电话号码的联系人发送 SMS 消息。您也可以将 SMS 消息作为 PIN 码消息或电子邮件转发。

查找 SMS 号码

在电话中，“我的号码”字段将显示您的电话号码。如果 BlackBerry® 设备启用了 SMS，则该号码也是您的 SMS 号码。

键入 SMS 号码

在键入 SMS 兼容号码时须包括国家（地区）代码和区域代码。

注意：

您可以在电话选项中设置智能拨号选项，以免去键入国家（地区）代码和区域代码的麻烦。

相关主题

关于智能拨号（请参阅第 41 页。）

打开 SMS 消息

在消息列表中，未阅读的 SMS 消息用闭合的倾斜信封图标表示。在阅读消息后，图标将变成打开的倾斜信封。

发送 SMS 消息

1. 在消息列表中，单击拨轮。
2. 单击编写 SMS。
3. 单击 [仅用一次]。
4. 单击 SMS。

5. 键入 SMS 兼容电话号码。
6. 单击拨轮。
7. 单击继续。
8. 键入消息。
9. 单击拨轮。
10. 单击发送。

注意：

如果在地址簿中添加了联系人，则您可以在单击编写 SMS 后从列表中选择联系人。

要从电话快速发送 SMS 消息，请键入 SMS 兼容电话号码。单击拨轮。单击 SMS<XXXXXXXX>。

相关主题

[为什么我无法发送 SMS 消息？（请参阅第 109 页。）](#)

为 SMS 消息添加联系人

在编写 SMS 消息时，单击拨轮。单击添加收件人。

注意：

您最多可以同时向 10 位收件人发送 SMS 消息。

相关主题

[键入 SMS 号码（请参阅第 17 页。）](#)

管理 SMS 消息

打开消息。单击拨轮。单击下列某个菜单项：

- 保存
- 答复
- 转发
- 转发格式
- 删除

注意：

要从回复消息中删除先前的 SMS 消息，请单击拨轮。单击删除历史记录。

重新发送已发送的 SMS 消息

要向同一个联系人重新发送 SMS 消息，请在消息中单击拨轮。单击重新发送。

注意：

如果向多个联系人发送了 SMS 消息，但有个别联系人没有收到该消息，您可以单击重新发送，以便向最初没有收到该消息的联系人重新发送消息。

关于小区广播消息

如果服务提供商支持小区广播，同时还提供了可供访问的小区广播频道，则您可以从无线网络接收广播消息。这些 SMS 消息可以直接将天气、体育、交通或其它新闻等相关信息传递到您的设备中。有关小区广播的详细信息，请与服务提供商联系。

所预定的小区广播频道将确定您可以接收的广播消息的类型。有关详细信息，请与服务提供商联系。

启用小区广播消息

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击小区广播。
3. 将小区广播业务字段设置为开。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

相关主题

[关于小区广播消息（请参阅第 18 页。）](#)

管理小区广播频道

在设备选项中，单击高级选项。单击小区广播。
单击列表中的频道。请执行以下操作之一：

- 要接收某个频道的消息，请单击添加频道。
- 要为选定的频道设置名称，请单击设置别名。
- 要停止从选定的频道接收消息，请单击禁用。
- 要删除选定的频道，请单击删除通道。

注意：

要为小区广播指定语言，请单击小区广播语言。单击启用。

相关主题

关于小区广播消息（请参阅第 18 页。）

MMS 消息

关于 MMS 消息

查找 MMS 号码

打开 MMS 消息

发送 MMS 消息

从浏览器、图片列表或日历发送 MMS 消息

保存消息草稿

为消息添加多个联系人

设置重要性级别

设置发送和阅读通知

管理 MMS 消息附件

显示新消息或未读消息数

隐藏未读消息的新消息指示器

消息快捷方式

管理 MMS 消息

关于 MMS 消息

通过使用 MMS 兼容号码，您可以发送和接收多媒体消息服务 (MMS) 消息。MMS 兼容号码是服务提供商为 MMS 启用的电话号码。

如果服务提供商支持 MMS，则您可以发送包含 .jpg、.gif、.wbmp、.png、.smil、.midi、.wav、.mp3、.vcf (vCard®) 或 .vcs (vCalendar®) 内容的 MMS 消息，并可接收包含 .jpg、.gif、.wbmp、.png、.midi、.wav、.mp3、.txt、.vcf、.vcs、.amr 或 .smil 内容的 MMS 消息。

您可以在 MMS 消息中添加一张或多张不受版权保护的图像，但消息大小不能超过 300 KB。

您只能在 MMS 消息中发送非重复的约会。如果您附加了会议，则与会者将被删除。

查找 MMS 号码

在电话中，“我的号码”字段将显示您的电话号码。如果 BlackBerry® 设备启用了 MMS，则该号码也是您的 MMS 号码。

打开 MMS 消息

在消息列表中，未阅读的 MMS 消息用闭合的倾斜信封图标表示。在阅读消息后，图标将变成打开的倾斜信封。

如果在打开消息后未显示 MMS 内容，请单击拨轮。单击检索。

发送 MMS 消息

1. 在消息列表中，单击拨轮。
2. 单击编写 MMS。
3. 单击 [仅用一次]。
4. 单击 MMS。
5. 选择一种发送方法。
6. 键入一个 MMS 兼容电话号码或电子邮件地址。
7. 单击拨轮。
8. 单击继续。
9. 键入消息。
10. 单击拨轮。
11. 单击附加地址、附加约会、附加图片或附加音频。
12. 单击某个联系人、约会、图片或音频文件。
13. 单击继续。

14. 单击拨轮。
15. 单击发送。

注意：

如果在地址簿中添加了联系人，则您可以在单击编写 MMS 后从列表中选择联系人。

要从电话快速发送 MMS 消息，请键入 MMS 兼容电话号码。单击拨轮。单击 MMS<XXXXXXX>。

如果要附加图片文件，您可以设置当收件人打开 MMS 消息时每张图片的显示时间。在幻灯片持续时间字段中，按 Space 键。

相关主题

我是否可以收发 MMS 消息？（请参阅第 111 页。）

从浏览器、图片列表或日历发送 MMS 消息

1. 在浏览器或图片列表中，单击图像。在日历中，单击某个约会。
2. 单击作为 MMS 发送。
3. 添加联系人。
4. 键入消息。
5. 单击拨轮。
6. 单击发送。

设置发送和阅读通知

1. 在编写 MMS 消息时，单击拨轮。
2. 单击选项。
3. 设置确认发送和确认阅读字段。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

相关主题

是否可以所有 MMS 消息配置通知？（请参阅第 111 页。）

管理 MMS 消息附件

在打开的消息中，单击某个图片、vCalendar 或 vCard 附件。单击查看图片、查看约会或查看地址。单击拨轮。单击下列某个菜单项：

- 保存
- 添加至日历
- 添加联系人

注意：

图片将保存在图片列表中。

要播放音频文件，请单击播放。滚动拨轮可以增加或降低音量。要停止播放文件，请单击拨轮。

要调整包含 .smil 内容的 MMS 消息的音量，请单击幻灯片右上角的音量字段。单击更改值。单击音量大小。

管理 MMS 消息

在打开的消息中，单击拨轮。单击下列某个菜单项：

- 保存
- 答复
- 转发
- 全部答复
- 删除

注意：

在答复 MMS 消息时，新消息中不会包含原始消息内容。

您无法编辑转发的 MMS 消息内容。您只能转发内容不受版权保护的 MMS 消息。

如果消息包含 .smil 内容，则可能会显示其它选项。

搜索

关于搜索

搜索消息列表

检索搜索

管理保存的搜索

搜索特定联系人的消息

搜索特定主题的消息

搜索 PIM 项

搜索快捷方式

关于搜索

在消息列表中，您可以按照设置的标准执行搜索，并保存搜索标准以备将来使用。您也可以搜索联系人或包含相同主题的所有消息。

您可以使用搜索程序来搜索 BlackBerry® 设备上的消息和个人信息管理 (PIM) 项目，如任务、记事、联系人和日历条目。此外，您还可以在搜索结果列表中管理 PIM 项目。

搜索消息列表

1. 在消息列表中，单击拨轮。
2. 单击搜索。
3. 设置搜索标准。
4. 单击拨轮。
5. 单击搜索。

注意：

要在设置搜索标准后保存搜索，请单击拨轮。单击保存。为搜索添加标题和快捷键。单击拨轮。单击保存。

如果 BlackBerry® 设备与多个电子邮件帐户绑定，并且您要搜索特定电子邮件帐户中的消息，请设置“服务”字段。

相关主题

检索搜索（请参阅第 23 页。）

管理保存的搜索（请参阅第 23 页。）

搜索特定联系人的消息（请参阅第 24 页。）

搜索特定主题的消息（请参阅第 24 页。）

搜索 PIM 项（请参阅第 24 页。）

检索搜索

要查看保存的搜索，请在消息列表中单击拨轮。单击搜索。单击拨轮。单击检索。

管理保存的搜索

在保存的搜索列表中，单击某个搜索。单击下列某个菜单项：

- 选择搜索
- 编辑搜索
- 删除搜索

注意：

要快速查看上次搜索的标准，请在搜索列表中单击拨轮。单击上次。

相关主题

检索搜索

搜索特定联系人的消息

要搜索来自特定发件人的所有消息，请在消息列表中单击消息。单击搜索发件人。

要搜索发送到特定收件人的所有消息，请在消息列表中单击消息。单击搜索收件人。

注意：

如果 BlackBerry® 设备与多个电子邮件帐户绑定，则您可以在特定电子邮件帐户的消息列表中执行搜索。设备只会搜索该列表中的消息。要搜索所有电子邮件帐户中从特定联系人发送的消息，请在主消息列表中执行搜索。

搜索特定主题的消息

要搜索主题相同的所有消息，请单击某则消息。单击搜索主题。

注意：

如果 BlackBerry® 设备与多个电子邮件帐户绑定，则您可以在特定电子邮件帐户的消息列表中执行搜索。设备只会搜索该列表中的消息。要搜索所有电子邮件帐户中具有特定主题的消息，请在主消息列表中执行搜索。

搜索 PIM 项

1. 在搜索程序中，在文本字段键入要搜索的文本。
2. 在姓名字段中，键入要搜索的联系人姓名。
3. 选择一个或多个程序。
4. 单击拨轮。
5. 单击搜索。

注意：

如果在“文本”或“姓名”字段中键入了多个单词，则只有在字段中包含了所有单词的项才会被成功找到。

在搜索 PIM 项时，设备不会搜索文件附件。

相关主题

[如何在文件附件中搜索文本？（请参阅第 114 页。）](#)

搜索快捷方式

要在特定程序中搜索文本，请在程序中单击拨轮。单击查找。键入文本。

要搜索某个联系人，请在联系人列表中键入联系人姓名或由空格分隔的首字母缩写。

要停止正在进行的搜索，请单击退出按钮。

附件

关于附件

[打开文件附件](#)

[打开嵌入的内容](#)

[查看附件中的表格](#)

[查看附件信息](#)

[导航电子表格附件](#)

[导航图像附件](#)

[查看演示](#)

[导航演示文稿附件](#)

[管理 vCard 地址簿附件](#)

[附件快捷方式](#)

[附件 – 常见问题](#)

关于附件

您可以在 BlackBerry® 设备中查看多种类型的文件附件，其中包括 .zip、.htm、.html、.doc、.dot、.ppt、.pdf、.wpd、.txt、.vcf 和 .xls 文件。此外，您也可以查看 .bmp、.gif、.jpg、.png、.tif 图像附件。

如果设备已与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 版或更高版本的帐户绑定，则您还可以在设备上查看 .wmf 文件。

在消息列表中，带有附件的消息旁边将显示一个回形针图标。

相关主题

[我可以在设备中查看文件附件吗？（请参阅第 113 页。）](#)

打开文件附件

1. 在消息中，单击拨轮。
2. 单击打开附件。
3. 单击附件。
4. 单击展开。
5. 请执行以下操作之一：
 - 要打开文件附件的目录，请单击目录。
 - 要打开文件附件，请单击完整内容。
6. 单击检索。

注意：

要快速重新打开某个图像附件，请在消息中单击附件图像。单击打开附件。

打开嵌入的内容

在附件中，单击内容链接。单击检索。要返回至附件，请按退出按钮。

嵌入内容的实例包括表格、图像、脚注、文本框或注释。

查看附件中的表格

要预览文档中嵌入的表格，请单击表格链接。单击检索。

要在表格预览中查看整个表格，请单击表格链接。单击检索。

查看附件信息

要查看大小、作者、发布日期及其它关于附件的信息，请打开附件。单击文件名。请执行以下操作之一：

- 如果打开了一个完整的文件附件，请单击查看信息。
- 如果尚未打开一个完整的文件附件，请单击检索信息。

导航电子表格附件

要在电子表格中水平滚动，请按住 **Alt** 键并滚动拨轮。

要移动至电子表格中的特定单元格，请单击拨轮。单击转至单元格。键入单元格坐标。单击拨轮。

要显示电子表格中特定单元格的内容，请单击拨轮。单击查看单元格。

要查看工作簿中的前一个工作表，请单击拨轮。单击前一个工作表。

要查看工作簿中的下一个工作表，请单击拨轮。单击下一个工作表。如果未检索到下一个工作表，请在附件中单击拨轮。单击更多。

要切换至工作簿中的其它工作表，请单击拨轮。单击目录。在目录中，单击工作簿。请执行以下操作之一：

- 如果已检索到工作簿（以实线的下划线标记），请单击查看。
- 如果未检索到工作簿（以虚线的下划线标记），请单击检索。

要查看目录中的所有的工作簿，请单击拨轮。单击更多。

导航图像附件

要水平平移图像，请按住 **Alt** 键并滚动拨轮。

要放大或缩小图像，请单击拨轮。单击放大或缩小。

要缩放为原始图像大小，请单击拨轮。单击 1:1 缩放。

要将图像顺时针方向旋转 90 度，请单击拨轮。单击旋转。

要在放大查看图像细节，请单击拨轮。单击增强。

要以较高分辨率查看图片，请单击拨轮。单击完整图像。

要查看多页图像中的前一页，请单击拨轮。单击上一页。

要查看多页图像中的下一页，请单击拨轮。单击下一页。如果未检索到下一页，请在附件中单击拨轮。单击更多。

要切换至多页图像的不同页面，请单击拨轮。单击目录。在目录中，单击某个页面。请执行以下操作之一：

- 如果已检索到页面（以实线下划线标记），请单击查看。
- 如果未检索到页面（以虚线下划线标记），请单击检索。

要查看目录中的所有页面，请单击拨轮。单击更多。

查看演示

要查看原始格式的 Microsoft® PowerPoint® 演示文稿，请单击拨轮。单击查看幻灯片。

要以幻灯片方式查看 PowerPoint 演示文稿，请单击拨轮。单击放映幻灯片。如果幻灯片未自动下载，请单击拨轮。单击检索。

如果只想查看 PowerPoint 演示文稿中的文本，请单击拨轮。单击查看文本。

要同时查看文本和幻灯片，请单击拨轮。单击查看两者。

注意：

要查看 PowerPoint 演示文稿之外的其它文本，BlackBerry® 设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 版或更高版本的帐户绑定。

相关主题

[导航演示文稿附件（请参阅第 27 页。）](#)

导航演示文稿附件

要查看演示文稿中的下一张幻灯片，请单击拨轮。单击下一张幻灯片。

要查看演示文稿中的上一张幻灯片，请单击拨轮。单击上一张幻灯片。

要停止放映幻灯片，请单击拨轮。单击关闭。

要缩放、旋转、增强或保存幻灯片，请在幻灯片视图或文本及幻灯片视图中单击某张幻灯片。单击查看。单击拨轮。单击某个菜单项。

注意：

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 版或更高版本的帐户绑定，则您只能导航演示文稿附件。

关于 vCard 地址簿附件

地址簿附件（vCard®.vcf 文件）包含某个特定用户的联系信息。如果在电子邮件中添加了 vCard 附件，邮件收件人将可以查看该联系人信息并将其添加到 BlackBerry® 设备的地址簿中。在打开包含 vCard 附件的消息时，其底部会出现一个书籍图标，同时显示附带的联系人的姓名。

管理 vCard 地址簿附件

要查看 vCard® 附件，请在打开的消息中单击附件。单击查看附件。

要将联系人信息添加到地址簿，请在地址簿附件中单击拨轮。单击添加到地址簿。

要更新联系人信息，请在地址簿附件中单击拨轮。单击更新地址。

相关主题

[关于 vCard 地址簿附件（请参阅第 27 页。）](#)

附件快捷方式

要在查看生成的目录以及文档附件的全部内容之间切换，请按 **V**。

要切换至电子表格附件中的其它工作簿，请按 **V**。选择某个工作簿。按输入键。

要更改列大小，请按 **W**。

要打开或关闭列和行标签，请按 **H**。

要移动至特定单元格，请按 **G**。

要显示单元格的内容，请按 **Space** 键。

要放大图像，请按 **I**。要继续放大图像，请按住左 **Shift** 键并滚动拨轮。

要缩小图像，请按 **O**。要继续缩小图像，请按住左 **Shift** 键并滚动拨轮。

要缩小至原始图像大小，请按 **W**。

要旋转图像，请按 **R**。

要查看演示文稿中的下一张幻灯片，请按 **N**。

要查看演示文稿中的上一张幻灯片，请按 **P**。

要以幻灯片方式查看演示文稿，请按 **S**。

要停止放映幻灯片，请按退出按钮。

要在演示文稿视图之间移动，请在演示文稿中按 **M**。

同步数据

关于电子邮件同步

打开电子邮件无线同步

同步已删除的消息

关于 PIM 同步

打开 PIM 无线同步

同步 – 常见问题

关于电子邮件同步

如果打开了电子邮件同步功能，在 BlackBerry® 设备上归档或删除的任何文件同样会在桌面电子邮件程序中归档或删除。同样，在桌面电子邮件程序中对消息所作的任何更改都将反应在设备中。

如果设备集成选项支持电子邮件无线同步，则更改会通过无线网络进行同步。

如果设备集成选项不支持电子邮件无线同步，则更改将通过使用 BlackBerry 桌面软件进行同步。有关电子邮件手动同步的详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

相关主题

是否可以通过无线网络同步电子邮件？（请参阅第 115 页。）

打开电子邮件无线同步

在消息选项中，单击电子邮件同步。将无线同步字段设置为开。单击拨轮。单击保存。

注意：

为与 BlackBerry® 设备绑定的每个电子邮件帐户设置无线同步选项。

相关主题

是否可以通过无线网络同步电子邮件？（请参阅第 115 页。）

同步已删除的消息

要设置如何在 BlackBerry® 设备和桌面电子邮件程序间同步已删除的消息，请在消息选项中单击电子邮件同步。设置删除字段。单击拨轮。单击保存。

注意：

为与 BlackBerry® 设备绑定的每个电子邮件帐户设置电子邮件同步选项。

相关主题

一次删除多条消息（请参阅第 11 页。）

关于 PIM 同步

您可以同步个人信息管理 (PIM) 项目，例如任务、记事、联系人和日历条目，以便使 BlackBerry® 设备和桌面电子邮件程序中的条目保持一致。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定并打开了 PIM 无线同步功能，则 PIM 项目将通过无线网络进行同步。您可以使用设备打开和关闭无线 PIM 同步。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 2.1 版或更高版本的帐户绑定并启用了日历无线同步功能，则日历条目将通过无线网络进行同步。您也可以使用 BlackBerry 桌面软件同步所有其它 PIM 项目。有关手动同步 PIM 项目或使用 BlackBerry 桌面软件来配置日历无线同步的详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

相关主题

是否可以通过无线网络同步 PIM 项目？（请参阅第 115 页。）

打开 PIM 无线同步

在任务、记事、地址簿或日历选项中，将无线同步字段设置为是。单击拨轮。单击保存。

如果 BlackBerry® 设备中没有显示“无线同步”选项，您可以使用 BlackBerry 桌面软件来设置日历无线同步。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

注意：

如果使用的设备已关闭 PIM 无线同步或者是首次打开 PIM 无线同步，请在打开 PIM 无线同步之前使用 BlackBerry 桌面软件同步设备。

如果在设备上打开了 PIM 无线同步，您将无法使用 BlackBerry 桌面软件同步 PIM 项目。

相关主题

是否可以通过无线网络同步 PIM 项目？（请参阅第 115 页。）

备份和恢复设备数据

关于备份和恢复设备数据

恢复设备数据

关于备份和恢复设备数据

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，尚未在桌面电子邮件程序中保存的设备设置将通过无线网络进行备份。这些设置包括字体、书签以及其它设备设置。任何作为个人信息管理 (PIM) 同步或电子邮件无线同步的一部分保存的信息将不会备份。

如果设备使用的是 BlackBerry 桌面软件，则您可以使用“备份和恢复”工具来备份和恢复设备数据。有关手动备份和恢复设备数据的详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，则当设备数据丢失或被删除时，您可以使用企业激活来恢复设备数据（不适用于消息数据）。

恢复设备数据

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击企业激活。
3. 键入系统管理员提供的公司电子邮件地址和密码。
4. 单击拨轮。
5. 单击激活。

键入

[关于自动图文集](#)

[使用自动图文集](#)

[创建自动图文集条目](#)

[管理自动图文集条目](#)

[剪切或复制文本](#)

[粘贴文本](#)

[打开按键音](#)

[设置光标速度](#)

[键入快捷方式](#)

[键入 – 常见问题](#)

关于自动图文集

自动图文集设计用于通过键入相应的自动图文集条目来代替特定的文本。使用自动图文集可以更正拼写以及用完整的单词来替换缩写。

BlackBerry® 设备有内置的自动图文集条目，能够更正常见的错误。例如，自动图文集可以将 hte 更改为 the。

您可以为常见的键入错误或缩写创建自动图文集条目。例如，您可以创建一个 ttyl 条目来替换 talk to you later。

使用自动图文集

要使用自动图文集，请键入自动图文集条目。按 Space 键。

[相关主题](#)

[关于自动图文集（请参阅第 33 页。）](#)

[创建自动图文集条目（请参阅第 33 页。）](#)

[为 SMS 消息关闭自动图文集（请参阅第 34 页。）](#)

创建自动图文集条目

1. 在设备选项中，单击自动图文集。
2. 单击拨轮。
3. 单击新建。
4. 在替换字段中，键入要替换的文本。
5. 在为字段中，键入要显示的文本。
6. 在使用字段中，设置条目是否保持键入时的大小写（指定大小写），或者条目是否根据上下文变为大写（智能大小写）。
7. 设置语言。
8. 单击拨轮。
9. 单击保存。

[相关主题](#)

[“插入宏”菜单项有什么用途？（请参阅第 35 页。）](#)

[为 SMS 消息关闭自动图文集（请参阅第 34 页。）](#)

管理自动图文集条目

在设备选项中，单击自动图文集。单击某个自动图文集条目。请执行以下操作之一：

- 编辑
- 删除

相关主题

为 SMS 消息关闭自动图文集（请参阅第 34 页。）

为 SMS 消息关闭自动图文集

在设备选项中，单击 SMS。将禁用自动图文集字段设置为是。单击拨轮。单击保存。

剪切或复制文本

1. 单击拨轮。
2. 单击选择。
3. 选择文本。
4. 单击拨轮。
5. 单击剪切或复制。

粘贴文本

将光标置于要插入剪切或复制文本的位置。单击拨轮。单击粘贴。

相关主题

复制和粘贴计算结果（请参阅第 65 页。）

打开按键音

在设备选项中，单击屏幕/键盘。将按键音字段设置为开。单击拨轮。单击保存。

设置光标速度

在设备选项中，单击屏幕/键盘。设置击键重复率字段。单击拨轮。单击保存。

键入快捷方式

要使字母变为大写，请按住该字母键直至出现大写字母。

要插入句点，请按两次 Space 键。下一个字母将显示为大写。

要键入某个按键上的备选字符，请按住 Alt 键并按该字符键。

要键入符号，请按符号键。单击一个符号。

要键入重音符或特殊字符，请按住字母键并滚动拨轮。

要插入货币符号，请按货币键。

要打开大写锁定，请按 Alt + 右 Shift 键。

要打开数字锁定，请按右 Shift + Alt 键。

要关闭数字锁定或大写锁定，请按右 Shift 键。

要在数字字段中键入数字，请按数字键。您不需要按 Alt 键。

要在数字字段中键入字母，请按住数字键直至出现字母。

要在电子邮件字段中插入 @ 符号和句点，请按 Space 键。

键入 — 常见问题

“插入宏”菜单项有什么用途？

如何撤消自动图文集更改？

为什么无法在主页屏幕中使用快捷方式？

如何在按货币键时更改显示的货币符号？

“插入宏”菜单项有什么用途？

“插入宏”菜单项允许您在自动图文集条目中插入通用变量，如当前日期或当前时间。

如何撤消自动图文集更改？

如果您键入的文本被自动图文集功能自动替换，您可以通过按两次退格/删除键撤消更改。

为什么无法在主页屏幕中使用快捷方式？

为方便拨打电话，“从主页屏幕拨号”选项将优先于在主页屏幕中使用快捷方式。要使用快捷方式，请在常规电话选项中将主页屏幕拨号字段设置为否。

注意：

可能会提供一个程序列表，具体取决于主题。如果您的主题使用程序列表，则可在程序列表中使用快捷方式，即使从主页屏幕拨号字段设置为是。

如何在按货币键时更改显示的货币符号？

在设备选项中，单击屏幕/键盘。设置货币键字段。

电话

[查找电话号码](#)

[拨打电话](#)

[拨打紧急电话](#)

[使用单键拨号进行呼叫](#)

[查看语音邮件](#)

[接听电话](#)

[呼叫静音](#)

[保持呼叫](#)

[调整电话音量](#)

[打开或关闭免提电话](#)

[在两个呼叫间切换](#)

[在通话时使用其它程序](#)

[使用字母拨号](#)

[召开电话会议](#)

[为按键分配单键拨号](#)

[记录呼叫](#)

[阻止呼叫](#)

[呼叫前转](#)

[设置呼叫等待](#)

[设置默认国家（地区）和区域代码](#)

[设置公司分机拨号](#)

[设置语音邮件选项](#)

[设置 TTY 选项](#)

[打开 Telecoil 模式](#)

[设置默认呼叫音量](#)

[打开固定拨号](#)

[设置呼叫计时器](#)

[电话快捷方式](#)

[电话 – 常见问题](#)

查找电话号码

在电话中，“我的号码”字段将显示您的电话号码。

拨打电话

在电话中，键入电话号码或选择联系人。按发送键。要结束呼叫，请按结束键。

注意：

如果未列出要呼叫的联系人，请单击拨轮。单击从地址簿呼叫，以便从地址簿中选择联系人。

您也可以从主页屏幕拨打电话。键入号码，然后按发送键。

相关主题

[添加休止符或延迟符（请参阅第 53 页。）](#)

[是否可以在设备或键盘锁定时使用电话？（请参阅第 117 页。）](#)

拨打紧急电话

即使 BlackBerry® 设备被锁定或没有插入 SIM 卡，您仍可以拨打紧急电话。如果设备未连接至无线网络，当您拨打紧急电话时，设备将自动连接至网络。如果位于无线网络覆盖区域外，屏幕将显示 SOS 覆盖指示符，此时您只能拨打紧急电话。

要拨打紧急电话，请执行以下操作之一：

- 键盘或设备已解锁：在电话中，键入紧急号码。按发送键。
- 键盘或设备已锁定：单击拨轮。单击紧急呼叫。单击是。

注意：

您只能拨打官方的紧急接入号码，如北美地区的 911 或欧盟及其它国家的 112。

使用单键拨号进行呼叫

在电话中，按住为联系人或电话号码分配的按键。

注意：

您也可以在主页屏幕或消息列表中使用单键拨号进行呼叫。

相关主题

为按键分配单键拨号（请参阅第 40 页。）

更改单键拨号数字（请参阅第 40 页。）

查看语音邮件

在主页屏幕中，单击语音邮件。

注意：

如果在电话选项中未指定语音邮件号码，语音邮件图标不可用。

新的或未听语音邮件消息数可能会出现在屏幕的设备状态部分中，位于程序名称旁边，具体取决于主题。

相关主题

设置语音邮件选项（请参阅第 42 页。）

接听电话

要接听电话，请单击应答。如果不想接听，请单击忽略。

如果在接听电话过程中有其它电话打入，请执行以下操作之一：

- 要结束当前呼叫并接听新的电话，请单击应答 - 挂断当前。
- 要保持当前呼叫并接听新的电话，请单击应答 - 保持当前。
- 要在电话会议过程中挂断当前电话并接听来电，请单击应答 - 全部挂断。

要结束呼叫，请按结束键。

注意：

您也可以按发送键应答呼叫。如果在接听电话过程中有其它电话打入，请按发送键保持当前的呼叫，然后再接听电话。

相关主题

是否可以在设备或键盘锁定时使用电话？（请参阅第 117 页。）

在呼叫过程中使用蓝牙无线技术（请参阅第 68 页。）

呼叫静音

要使呼叫静音，请按静音按钮。再按一次静音按钮可以关闭静音。

保持呼叫

要保持呼叫，请单击拨轮。单击保持。要恢复呼叫，请单击拨轮。单击恢复。

调整电话音量

要在呼叫时增大音量，请向上滚动拨轮。要降低音量，请向下滚动拨轮。

打开或关闭免提电话

要在呼叫时打开免提电话，请按免提电话键。

要在呼叫时关闭免提电话，请再按一次免提电话键。

警告：

在使用免提电话功能时，请不要将 BlackBerry® 设备放在耳朵附近。这样可能会影响听力。有关安全使用免提电话的详细信息，请参阅 *安全* 和 *产品信息手册*。

相关主题

在呼叫过程中使用蓝牙无线技术（请参阅第 68 页。）

在两个呼叫间切换

要在两个已接通的呼叫间切换，请单击拨轮。单击交换。

在通话时使用其它程序

要在通话时使用其它程序，请单击拨轮。单击主页屏幕。

注意：

如果要在切换至其它程序时结束呼叫，请按结束键。

使用字母拨号

要在拨打电话号码时键入字母，请按 Alt 键。键入字母。

要在呼叫时键入多个字母，请按右 Shift + Alt 键。键入字母。要再次键入号码，请按右 Shift 键。

注意：

在电话号码中键入字母时，BlackBerry® 设备会拨打与传统电话键区中该字母关联的数字。

召开电话会议

1. 在呼叫过程中，按发送键。
2. 键入电话号码或单击联系人。
3. 按发送键。
4. 在第二个呼叫过程中，单击拨轮。
5. 单击加入。

注意：

如果要在电话会议中添加超过两个号码，请在呼叫下一个电话号码或联系人之前保持电话会议。

相关主题

在电话会议中管理联系人（请参阅第 39 页。）
保持呼叫（请参阅第 39 页。）

在电话会议中管理联系人

要与某个联系人单独交谈，请单击拨轮。单击分立呼叫。

要将某个联系人从电话会议断开，请单击拨轮。单击挂断通话。选择联系人。单击拨轮。

要从电话会议断开而不断开其它联系人，请单击拨轮。单击前转。

为按键分配单键拨号

1. 在电话中，单击拨轮。
2. 单击查看单键拨号列表。
3. 单击尚未分配的按键。
4. 单击新建单键拨号。
5. 单击某个联系人。
6. 单击添加单键拨号至<联系人姓名>。

注意：

要将联系人或电话号码从电话分配至单键拨号按键，请选择联系人或电话号码。按住尚未分配的按键。单击确定。

相关主题

[更改单键拨号数字（请参阅第 40 页。）](#)

更改单键拨号数字

在电话中，单击拨轮。单击查看单键拨号列表。选择联系人或电话号码。请执行以下操作之一：

- 要更改分配至单键拨号按键的联系人，请单击编辑。单击新联系人。单击添加单键拨号至<联系人姓名>。
- 要将联系人分配给其它单键拨号按键，请单击移动。滚动拨轮可以移动联系人。单击拨轮。
- 要从单键拨号列表中删除联系人，请单击删除。

关于呼叫记录

在打开电话时，屏幕将显示呼叫记录。消息列表中还会显示未接电话记录。视您的主题而定，未接电话也可能出现在主页屏幕上。

记录呼叫

要设置是否在消息列表中显示呼叫记录，请在电话选项中单击呼叫记录。选择要在消息列表中显示的呼叫记录类型。按 Space 键。

如果不想在消息列表中显示任何呼叫记录，请选择无。按 Space 键。

相关主题

[关于呼叫记录（请参阅第 40 页。）](#)

[管理呼叫记录（请参阅第 40 页。）](#)

[是否可以在电话中显示经常拨打的号码？（请参阅第 119 页。）](#)

[如何更改消息和电话呼叫记录在消息列表中的保留时间？（请参阅第 106 页。）](#)

管理呼叫记录

在电话或消息列表中，打开一则呼叫记录。单击拨轮。请执行以下操作之一：

- 要为呼叫记录添加备注，请单击添加备注。
- 要编辑呼叫记录备注，请单击编辑备注。
- 要转发呼叫记录备注，请单击转发。
- 要删除备注，请在打开的呼叫记录中单击拨轮。单击编辑备注。单击拨轮。单击清除字段。

阻止呼叫

1. 在电话选项中，单击呼叫禁止。
2. 单击拨轮。
3. 单击启用。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

相关主题

[更改呼叫阻止密码（请参阅第 41 页。）](#)

是否可以阻止呼叫？（请参阅第 118 页。）

更改呼叫阻止密码

1. 在电话选项中，单击呼叫禁止。
2. 单击拨轮。
3. 单击更改密码。
4. 键入当前密码。
5. 单击拨轮。
6. 键入新密码。
7. 单击拨轮。
8. 再次键入新密码。
9. 单击拨轮。

相关主题

是否可以阻止呼叫？（请参阅第 118 页。）

呼叫前转

1. 在电话选项中，单击呼叫前转。
2. 单击要前转的呼叫类型。
3. 选择不前转或当前的前转电话号码。
4. 单击更改号码。
5. 单击前转电话号码。
6. 单击拨轮。
7. 单击保存。

注意：

在启用呼叫前转之前，请确定添加了呼叫前转电话号码。呼叫前转配置文件的电话号码可能已指定，具体取决于您的 SIM 卡。您可能无法更改或添加新号码。有关详细信息，请与服务提供商联系。

相关主题

添加呼叫前转电话号码（请参阅第 41 页。）

删除呼叫前转电话号码（请参阅第 41 页。）

是否可以呼叫前转？（请参阅第 118 页。）

如何编辑呼叫所前转至的电话号码？（请参阅第 118 页。）

添加呼叫前转电话号码

1. 在“呼叫前转”屏幕中，单击要前转的呼叫类型。
2. 单击新号码。
3. 键入电话号码。
4. 按输入键。
5. 单击拨轮。
6. 单击关闭。

相关主题

如何编辑呼叫所前转至的电话号码？（请参阅第 118 页。）

删除呼叫前转电话号码

在“呼叫前转”屏幕中，单击当前的呼叫前转号码。单击编辑号码。单击电话号码。单击删除。

相关主题

如何编辑呼叫所前转至的电话号码？（请参阅第 118 页。）

设置呼叫等待

在电话选项中，单击呼叫等待。将呼叫等待已启用字段设置为是。单击拨轮。单击保存。

相关主题

是否可以呼叫等待？（请参阅第 118 页。）

关于智能拨号

您可以指定默认国家（地区）和区域代码，这样，任何指定为链接或地址簿中未包含这些代码的号码都将能够正确拨号。

如果经常致电某家公司，您也可以设置智能拨号选项，免去键入公司总机号码的麻烦。要致电公司中的联系人，您只需要按 **Alt + 8** 键，然后再键入分机号码。

设置默认国家（地区）和区域代码

1. 在电话选项中，单击智能拨号。
2. 设置国家（地区）代码和区域代码字段。
3. 在国内号码长度字段中，设置所在国家（地区）电话号码的默认长度。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

注意：

在计算电话号码的默认长度时，应包括区域代码和本地号码，但不要包括国家（地区）代码或国内直拨前缀。

警告：

如果漫游至其它国家并更改了智能拨号选项，地址簿中的联系人电话号码可能会无法正确拨打。

相关主题

[关于智能拨号（请参阅第 41 页。）](#)

设置公司分机拨号

1. 在电话选项中，单击智能拨号。
2. 在号码字段中，键入公司的总机号码。
3. 设置 BlackBerry® 设备在拨打分机号之前的等待时间。
4. 在分机号长度字段中，设置分机号的默认长度。

5. 单击拨轮。

6. 单击保存。

相关主题

[关于智能拨号（请参阅第 41 页。）](#)

设置语音邮件选项

在电话选项中，单击语音邮件。键入语音邮件访问号码以及任何其它数字，例如密码或分机号码。单击拨轮。单击保存。

注意：

如果 SIM 卡支持语音邮件，则屏幕可能已经显示了语音邮件访问号码。如果您的 BlackBerry 设备配置为允许您编辑 SIM 卡上的语音邮件号码，则编辑内容会保存在 SIM 卡上。有关 SIM 卡语音邮件的详细信息，请与服务提供商联系。

如果 SIM 卡不支持语音邮件，则您可以键入不同语音邮件系统的访问号码。

关于 TTY

您可以使用文本电话 (TTY) 拨打或接收其它 TTY 设备的呼叫。如果将手持设备连接至 TTY 设备，设备收到的呼叫将转换为文本。

如果启用了 TTY，设备屏幕上的状态栏将显示一个指示符。

注意：

仅有部分 BlackBerry® 设备支持 TTY 选项。有关详细信息，请与服务提供商联系。

设置 TTY 选项

在电话选项中，单击 TTY。设置 TTY 模式字段。单击拨轮。单击保存。

相关主题

[关于 TTY（请参阅第 42 页。）](#)

设备是否可以与 TTY 设备配合使用？（请参阅第 118 页。）

关于 Telecoil

在 Telecoil 模式下，BlackBerry® 设备的磁性信号将被修改成可被配有 Telecoil 的助听器接收的信号，其强度和频率都有所调整。

如果启用了 Telecoil 模式，设备屏幕上的状态栏将显示一个指示符 (H-T)。

打开 Telecoil 模式

在电话选项中单击助听器模式。将启用的模式字段设为 Telecoil。单击拨轮。单击保存。

相关主题

关于 Telecoil（请参阅第 43 页。）

关于默认呼叫音量

您可以指定所有呼叫的默认音量，即使您在上次通话时调整了音量。

设置默认呼叫音量

在电话选项中，单击常规选项。设置默认呼叫音量字段。单击拨轮。单击保存。

相关主题

关于默认呼叫音量（请参阅第 43 页。）

关于固定拨号

如果启用固定拨号 (FDN) 模式，则设备只能拨打 FDN 列表中的联系人。

在 FDN 模式下，设备仍可以拨打紧急电话，即使 FDN 列表中并没有该号码。

如果服务提供商方案中包括了 SMS，则您也可以向 FDN 列表中的联系人发送 SMS 消息。

打开固定拨号

1. 在电话选项中，单击 FDN 电话列表。
2. 单击拨轮。
3. 单击启用 FDN 模式。
4. 键入服务提供商提供的 PIN2 码。
5. 单击拨轮。

相关主题

关于固定拨号（请参阅第 43 页。）

添加联系人至 FDN 列表（请参阅第 43 页。）

管理固定拨号条目（请参阅第 43 页。）

是否可以在设备中使用 FDN 模式？（请参阅第 118 页。）

添加联系人至 FDN 列表

1. 在电话选项中，单击 FDN 电话列表。
2. 单击拨轮。
3. 单击新建。
4. 键入服务提供商提供的 PIN2 码。
5. 单击拨轮。
6. 键入姓名和电话号码。
7. 单击拨轮。
8. 单击保存。

相关主题

是否可以在设备中使用 FDN 模式？（请参阅第 118 页。）

管理固定拨号条目

在 FDN 列表中，单击联系人。单击下列某个菜单项：

- 编辑
- 删除

设置呼叫计时器

1. 在电话中，单击拨轮。
2. 单击状态。
3. 单击**上次呼叫**或**累计呼叫**。
4. 单击**清除计时器**。
5. 单击拨轮。
6. 单击**保存**。

电话快捷方式

要打开电话，请按**发送键**。

要结束呼叫，请按**结束键**。

要拨打选定的联系人或电话号码，请按**发送键**。

要拨打单键拨号号码，请按住分配的数字键。

要为电话号码添加分机号，请按 **Alt 键 + 8 键**。键入分机号码。

要拨打上次键入的号码，请按 **Space + 输入键**。再按一次输入键即可拨打该号码。

要拨打语音邮件访问号码，请按住 **1**。

要在电话号码中键入字母，请按住 **Alt 键**并键入字母。

要使呼叫静音，请按**静音按钮**。要关闭静音，请再按一次**静音按钮**。

要在呼叫时打开免提电话，请按**免提电话键**。

要关闭免提电话，请再按一次**免提电话键**。

要在呼叫时调整音量，请滚动**拨轮**。

要移动至电话呼叫记录列表的顶部，请按 **Space 键**。

要在键入电话号码时插入延迟符，请按 **B**。

要在键入电话号码时插入休止符，请按 **N**。

浏览器

关于浏览器

转至网页

使用浏览器

查看图像

导航图像

复制链接、图像或网页地址

在电子邮件中发送链接或图像

保存图像

管理保存的图像

查看文件

保存网页请求

创建书签

管理书签

清除浏览器缓存

关于 TLS

关于 WTLS

浏览器快捷方式

浏览器 – 常见问题

关于浏览器

BlackBerry® 设备支持多种类型的浏览器。可能会有多种浏览器可供选择，具体取决于您的服务提供商和集成选项。服务提供商也可以更改浏览器的名称，以体现所提供的服务。

使用设备上的 WAP 浏览器可以查看 WML 网页。

使用 BlackBerry 浏览器可以查看 HTML 网页。如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 的帐户绑定，则 BlackBerry 浏览器还可用于查看公司的内部网络。有关详细信息，请与系统管理员联系。

使用某些服务提供商提供的 Internet 浏览器可以查看 HTML 网页。有关 Internet 浏览器支持的详细信息，请与服务提供商联系。

转至网页

1. 在浏览器中，单击拨轮。
2. 单击转至。
3. 键入 Web 地址。
4. 单击拨轮。
5. 单击确定。

注意：

要插入句点，请按 Space 键。

要插入斜线 (/)，请按 Shift + Space 键。

转至对话框会随键入的 Web 地址显示。要转至列表中的网页，请单击 Web 地址。单击确定。

使用浏览器

要在滚动浏览网页时选择文本和图像，请单击拨轮。单击选择模式。

要在滚动浏览网页时仅选择链接和字段，请单击拨轮。单击**视图模式**。

要打开浏览器并显示服务提供商提供的有用书签列表，请按快捷键。

要打开某个链接，请单击该链接。单击获取链接。

要停止加载网页，请单击拨轮。单击停止。

要查看历史记录中的前一个网页，请单击拨轮。单击后退。

要查看历史记录中的下一个网页，请单击拨轮。单击前进。

要转至主页，请单击拨轮。单击主页。

要查看最近访问的 20 个网页的列表，请单击拨轮。单击历史记录。

要刷新当前网页，请单击拨轮。单击刷新。

要查看当前网页的地址，请单击拨轮。单击页面地址。

要查看链接的地址，请单击链接。单击链接地址。

要查看图像的地址，请单击该图像。单击图像地址。

要将浏览器移至后台以便使用其它程序，请单击拨轮。单击隐藏。

要关闭浏览器，请单击拨轮。单击关闭。

查看图像

要设置浏览器加载图像的方式，请在浏览器选项中单击浏览器配置。要在加载页面时加载图像，请设置显示图像字段。要在没有加载图像时显示图像占位符，请将显示图像占位符字段设置为是。单击拨轮。单击保存。

要在加载网页后再加载某些图像，请单击拨轮。单击更多图像。要加载所有图像，请单击拨轮。单击所有图像。

要在单独的页面中查看图像，请单击图像。单击完整图像。要返回至网页，请单击拨轮。单击后退。

相关主题

[导航图像（请参阅第 46 页。）](#)

导航图像

要水平平移图像，请按住 Alt 键并滚动拨轮。

要放大或缩小图像，请单击拨轮。单击放大或缩小。

要缩放为原始图像大小，请单击拨轮。单击 1:1 缩放。

要将图像顺时针方向旋转 90 度，请单击拨轮。单击旋转。

注意：

您可以导航全部图像或图片列表中的图像。

复制链接、图像或网页地址

在网页中，单击链接或图像。单击链接地址、图像地址或页面地址。单击复制地址。

要粘贴地址，请将光标放在要插入复制文本的位置。单击拨轮。单击粘贴。

相关主题

[如何选择网页上的图像和文本？（请参阅第 122 页。）](#)

在电子邮件中发送链接或图像

1. 在网页中，单击链接或图像。
2. 单击链接地址或图像地址。
3. 单击发送地址。
4. 在收件人字段中，键入电子邮件地址或联系姓名。
5. 键入消息。
6. 单击拨轮。
7. 单击发送。

注意：

要在消息中发送网页地址，请在网页中单击拨轮。单击发送地址。键入电子邮件地址或联系人姓名。发送消息。

相关主题

如何选择网页上的图像和文本？（请参阅第 122 页。）

保存图像

您可以将 .jpeg、.png、.gif 和 .bmp 网页图像保存在图片列表中。在网页中，单击图像。单击保存图像。将图像保存至图片列表中后，单击拨轮。单击保存。

注意：

您可能无法保存图像，具体取决于您的服务提供商。

相关主题

设置主页屏幕背景图像（请参阅第 76 页。）

导航图像（请参阅第 46 页。）

如何选择网页上的图像和文本？（请参阅第 122 页。）

管理保存的图像

在图片列表中，单击图像。单击下列某个菜单项：

- 打开
- 删除

查看文件

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 版或更高版本的帐户绑定，则您可以在浏览器中查看 .doc、.pdf、.ppt、.txt、.wpd 和 .xls 类型的文件。在网页中，单击文件链接。单击获取链接。

保存网页请求

在加载网页时，您可以将网页请求保存在消息列表中。将请求保存至消息列表，您便可以在等待加载网页时使用其它程序。单击拨轮。单击保存请求。

您也可以将加载完成的网页保存在消息列表中。保存已完全加载的网页，您便可以随时打开网页中的文本。在网页中，单击拨轮。单击保存页面。

注意：

保存的网页将显示网页保存时的内容。要更新已保存网页的内容，请单击拨轮。单击刷新。

创建书签

在网页中，单击拨轮。单击添加书签。

管理书签

在书签列表中，单击书签。单击下列某个菜单项：

- 编辑书签
- 删除书签

相关主题

将书签整理归类至文件夹（请参阅第 47 页。）

将书签整理归类至文件夹

在书签列表中，单击文件夹。请执行以下操作之一：

- 要添加文件夹，请单击添加子文件夹。
- 要打开包含子文件夹的书签文件夹，请单击展开。
- 要关闭包含子文件夹的书签文件夹，请单击折叠。
- 要为添加的文件夹重命名，请单击拨轮。单击重命名文件夹。

- 要将书签移至文件夹，请单击书签。单击移动书签。滚动拨轮以移动书签。单击拨轮。

清除浏览器缓存

在浏览器选项中，单击缓存操作。单击某种缓存类型的按钮。

关于 TLS

传输层安全 (TLS) 设计用于为通过 BlackBerry 浏览器浏览网页提供附加验证和安全策略。

相关主题

如何设置 BlackBerry 浏览器安全选项？（请参阅第 123 页。）

关于 WTLS

无线传输层安全性 (Wireless Transport Layer Security, WTLS) 是设计用于为 WAP 服务提供安全保证的 WAP 浏览器安全层。

相关主题

如何设置 WAP 浏览器安全选项？（请参阅第 123 页。）

浏览器快捷方式

要返回至所查看的上一页，请按退出按钮。

要在“转至”对话框中插入句点，请按 Space 键。

要在“转至”对话框中插入斜线 (/)，请按 Shift + Space 键。

要转至主页，请按 H。

要在“转至”对话框中编辑 Web 地址，请按住 Alt 键并转动拨轮。在“转至”字段中编辑文本。单击拨轮。单击确定。

要打开书签屏幕，请按 K。

要添加书签，请按 A。

要刷新网页，请按 R。

要在页面中搜索词语，请按 F。要查找词语在页面中出现的下一个位置，请按 V。

要查看历史记录，请按 I。

要移至历史记录的下一页，请按 N。

要移至历史记录的前一页，请按退格/删除键。

要查看、复制或发送链接地址，请按 L。

要查看、复制或发送页面地址，请按 P。

要查看更多图像，请按 M。

要查看所有图像，请按 Q。

要打开浏览器选项，请按 O。

要向下移动一页，请按 Space 键。

要向上移动一页，请按 Shift + Space 键。

要将网页保存在消息列表中，请按 S。

要查看文件链接，请按输入键。

要停止加载网页，请按退出按钮。

要移至特定网页，请按 G。

要在全屏模式和普通模式之间切换，请按 U。

要将浏览器移至后台以使用其它程序，请按 D。

要关闭浏览器，请按退出按钮。

下载

[下载程序](#)

[管理程序](#)

[防止第三方便程序传送数据](#)

[下载铃声](#)

[管理铃声](#)

[下载背景图像](#)

[下载主题](#)

[关于浏览器推入](#)

[打开浏览器推入](#)

[下载 – 常见问题](#)

下载程序

在网页中，单击程序链接。单击获取链接。
单击下载。单击确定。

[相关主题](#)

[为什么设备中会出现新的程序？（请参阅第 50 页。）](#)

[法律声明（请参阅第 135 页。）](#)

管理程序

要查看 BlackBerry® 设备上当前已下载程序的列表，请在设备选项中单击高级选项。单击应用程序。

要查看第三方便程序的详细信息，请在应用程序屏幕中单击该程序。单击属性。

要删除第三方便程序，请单击该程序。单击删除。

[相关主题](#)

[法律声明（请参阅第 135 页。）](#)

下载铃声

1. 在网页中，单击 .mid、.mp3 或 .wav 文件链接。
2. 单击获取链接。
3. 单击菜单。
4. 单击保存。
5. 输入铃声的名称。
6. 单击确定。

[注意：](#)

您可能无法保存铃声，具体取决于您的服务提供商。

服务提供商可能会提供铃声首选供应商的链接。在配置文件列表中，单击拨轮。单击显示铃声。单击拨轮。单击下载铃声。

[相关主题](#)

[在下载铃声之前是否可以试听？（请参阅第 50 页。）](#)

[管理铃声（请参阅第 71 页。）](#)

[关于配置文件（请参阅第 71 页。）](#)

[法律声明（请参阅第 135 页。）](#)

关于浏览器推入

浏览器推入功能允许您将网页应用程序中的内容接收到 BlackBerry® 设备上。例如，您可以接收天气、股票价格或新闻的更新或通知。

您可以同时或单独为 WAP 浏览器、BlackBerry 浏览器启用浏览器推入。您也可以设置提供这些信息的主机。

您可以为不同类型的浏览器推入信息设置通知，包括服务加载信息（网页或应用程序）、服务指示信息（网页地址或消息）或其它类型的信息。

在收到通知时，消息列表中 will 显示一个图标。

如果将浏览器推入设置为“提示”，则在收到通知时将显示一个对话框。

如果将浏览器推入通知设置为“自动”，则同样会显示一个对话框（如果发送方已指定）。

如果将浏览器推入通知设置为“拒绝”，则不会收到任何通知。

打开浏览器推入

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击浏览器推入。
3. 选择一个或多个复选框。
4. 设置浏览器推入通知类型选项。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

注意：

如果为 WAP 浏览器启用了浏览器推入通知，则您还可以选中“允许 WAP 推入应用程序”复选框。

相关主题

[关于浏览器推入（请参阅第 50 页。）](#)

[关于浏览器（请参阅第 45 页。）](#)

下载 — 常见问题

[为什么无法在设备上加载新程序？](#)

[为什么设备中会出现新的程序？](#)

[我的设备中有哪些软件版本？](#)

[在下载铃音之前是否可以试听？](#)

为什么无法在设备上加载新程序？

确定 BlackBerry® 设备是否已连接至无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

设备还必须有足够的内存才能加载程序。

如果仍无法加载程序，并且设备已与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 的帐户绑定，则您可能无法使用某些程序。有关详细信息，请与系统管理员联系。

为什么设备中会出现新的程序？

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，则您的系统管理员可以通过无线网络发送选定的程序。有关详细信息，请与系统管理员联系。

在下载铃音之前是否可以试听？

可以。在网页中，单击铃音链接。单击获取链接。

要试听铃音，请单击播放。

要停止试听铃音，请单击停止。

联系人

添加联系人

管理联系人

创建邮件列表

管理邮件列表

管理邮件列表中的联系人

为联系人添加电话铃声

创建类别

将类别应用于联系人、任务和记事

按类别对联系人、任务或记事分类

删除类别

添加休止符或延迟符

在公司地址簿中搜索联系人

搜索 PIM 项

联系人 – 常见问题

添加联系人

1. 在地址簿中，单击拨轮。
2. 单击新建地址。
3. 键入联系人信息。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

注意：

要从消息、记事、呼叫记录或网页添加联系人，请单击联系人。单击添加到地址簿。键入任何其它信息。单击拨轮。单击保存。

管理联系人

单击某个联系人。单击下列某个菜单项：

- 查看
- 编辑
- 删除

相关主题

与已配对的蓝牙设备共享地址簿（请参阅第 68 页。）

创建邮件列表

1. 在地址簿中，单击拨轮。
2. 单击新组。
3. 键入邮件列表的名称。
4. 单击拨轮。
5. 单击添加成员。
6. 单击某个联系人。
7. 单击继续。
8. 重复步骤 4 至 7，以便将其它联系人添加至邮件列表。
9. 单击拨轮。
10. 单击保存组。

注意：

如果创建了邮件列表，则不能将其复制到桌面电子邮件程序，反之亦然。

管理邮件列表

单击邮件列表。单击下列某个菜单项：

- 查看组
- 编辑组
- 删除组

管理邮件列表中的联系人

单击某个联系人。单击下列某个菜单项：

- 查看成员
- 更改成员
- 删除成员
- 添加成员

注意：

在从某个组删除成员或删除某个组时，联系人仍将保留在地址簿中。

关于自定义电话铃音

您可以为某个联系人添加自定义铃音而无需更改其它通知。

地址簿和配置文件列表均会显示自定义电话铃音设置。在为某个联系人添加自定义电话铃音时，配置文件列表中将出现名为“<联系人>来电”的新配置文件例外。地址簿和配置文件列表将共享配置文件例外，在一个程序中作出的更改将同时应用于另一个程序。

为联系人添加电话铃音

1. 在地址簿中，单击某个联系人。
2. 单击编辑。
3. 单击拨轮。
4. 单击添加自定义电话铃音。
5. 设置电话铃音。

6. 单击拨轮。

7. 单击保存。

相关主题

[关于自定义电话铃音（请参阅第 52 页。）](#)

[创建配置文件例外（请参阅第 72 页。）](#)

关于类别

您可以创建类别，以便将联系人、任务和记事分组。您还可以根据类别缩小显示的联系人、任务和记事的范围。

类别名称不区分大小写。每个联系人、任务或记事都可以归入多个类别。如果使用 IBM® Lotus Notes® 作为桌面电子邮件程序，则您可以将 BlackBerry® 设备中的任务归入多个类别，但只有一个类别可与桌面电子邮件程序中的任务同步。

类别可在地址簿、任务列表和记事列表之间共享，在一个程序中作出的更改将同时应用于其它程序。

创建类别

1. 在地址簿、任务列表或记事列表中，单击拨轮。
2. 单击过滤器。
3. 单击拨轮。
4. 单击新建。
5. 键入类别的名称。
6. 按输入键。
7. 单击拨轮。
8. 单击关闭。

相关主题

[关于类别（请参阅第 52 页。）](#)

将类别应用于联系人、任务和记事

1. 在创建或编辑联系人、任务或记事时，请单击拨轮。
2. 单击类别。
3. 选择类别。
4. 按 Space 键。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

按类别对联系人、任务或记事分类

在地址簿、任务列表或记事列表中，单击拨轮。单击过滤器。选择类别。按 Space 键。

注意：

要再次查看完整的联系人列表，请单击拨轮。单击过滤器。清除选定类别旁边的复选框。

删除类别

在地址簿、任务列表或记事列表中，单击拨轮。单击过滤器。单击类别。单击删除。

注意：

在删除类别时，尽管类别可以被删除，但归入该类别的所有联系人、任务或记事均不会被删除。

关于休止符和延迟符

通过延迟符或休止符可以将附加数字（如密码或分机号）与主要电话号码分开。在拨打主要电话号码时，BlackBerry® 设备会在拨打附加数字之前暂停（休止符），或者提示您键入这些数字（延迟符）。

添加休止符或延迟符

在创建或编辑联系人时，请在电话号码字段中单击拨轮。单击添加延迟符或添加休止符。键入附加数字。

相关主题

关于休止符和延迟符（请参阅第 53 页。）

关于远程地址簿搜索

要从公司地址簿查找和添加联系人，BlackBerry® 设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 3.5 版或更高版本（适用于 Microsoft® Exchange）、BlackBerry Enterprise Server 2.2 版或更高版本（适用于 IBM® Lotus® Domino®）或者 BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本（适用于 Novell® GroupWise®）的帐户绑定。有关详细信息，请与系统管理员联系。

在公司地址簿中搜索联系人

在地址簿中，单击拨轮。单击查找。键入联系人的姓名。单击拨轮。

注意：

您也可以键入联系人姓名的一部分，以便放宽搜索结果。

相关主题

关于远程地址簿搜索（请参阅第 53 页。）

管理远程地址簿搜索结果（请参阅第 53 页。）

管理远程地址簿搜索结果

在远程地址簿的搜索结果中，单击某个联系人。请执行以下操作之一：

- 要在地址簿中添加联系人，请单击添加。

- 要添加在搜索时找到的所有联系人，请单击全部添加。
- 要查看某个联系人信息，请单击查看。
- 要从搜索结果中删除某个联系人，请单击删除。
- 要删除搜索结果，请单击删除查找。
- 要开始新的搜索，请单击查找。

日历

关于日历

更改日历视图

导航日历

安排约会

快速安排约会

安排会议

管理约会和会议

响应会议邀请

管理与会者

搜索 PIM 项

日历快捷方式

日历 – 常见问题

关于日历

在 BlackBerry® 设备日历中，您可以在四种视图模式下查看约会和会议。日、周和月视图可以显示选定时间段内的所有约会。日程视图可以在列表中显示所有定期约会。

即将发生的日历条目可能会出现在主页屏幕上，具体取决于主题。

更改日历视图

要更改为另一种日历视图（日、周、月或日程），请单击拨轮。单击视图。

要更改打开日历时的默认视图，请在日历选项中设置初始视图字段。单击拨轮。单击保存。

导航日历

要转至特定日期，请单击拨轮。单击转至日期。设置日期。单击拨轮。

要转至当前日期，请单击拨轮。单击今天。

要前进或后退一段时间间隔，请单击拨轮。单击上一日或下一日。

安排约会

1. 在日历中，单击拨轮。
2. 单击新建。
3. 键入约会详细信息。
4. 如果是定期约会，请设置约会的重复频率。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

注意：

如果是定期约会，请执行以下操作之一：

设置间隔字段，以更改约会的频率。例如，要将约会设置为每三天重复，请将间隔字段设置为 3。

选择相对日期复选框，以便让约会在相对日期重复（例如，每月的最后一个星期五）。

在星期字段中，设置约会在每周的哪几天重复。要选择某一天，请按 Space 键。

相关主题

[更改约会和会议的默认提醒时间（请参阅第 56 页。）](#)

[关于关闭电源和提醒（请参阅第 81 页。）](#)

快速安排约会

在日历选项中，确定将启用快速输入字段设置为是。在日视图中，除了开始时间外，请键入约会的主题。在括号中键入地点。单击拨轮。

注意：

要更改开始时间和结束时间，请按住 Shift 键并滚动拨轮。如果只想更改结束时间，请滚动拨轮。

相关主题

[更改约会和会议的默认提醒时间（请参阅第 56 页。）](#)

[关于关闭电源和提醒（请参阅第 81 页。）](#)

更改约会和会议的默认提醒时间

在日历选项中，设置默认提醒字段可以让 BlackBerry® 设备提前一定时间提醒您即将开始的约会。默认值为 15 分钟。

相关主题

[关于关闭电源和提醒（请参阅第 81 页。）](#)

[是否可以任务为任务和日历提醒设置暂停时间？（请参阅第 128 页。）](#)

[在提醒中单击“全部消除”会有什么后果？（请参阅第 128 页。）](#)

安排会议

1. 在日历中，单击拨轮。
2. 单击新建。
3. 键入会议详细信息。
4. 如果是定期会议，请设置会议的重复频率。
5. 单击拨轮。
6. 单击邀请与会者。
7. 单击某个联系人。

8. 单击邀请。
9. 重复步骤 5 至 8，以便邀请其他联系人参加会议。
10. 单击拨轮。
11. 单击保存。

注意：

如果是定期会议，请执行以下操作之一：

设置间隔字段，以更改约会的频率。例如，要将约会设置为每三天重复，请将间隔字段设置为 3。

选择相对日期复选框，以便让约会在相对日期重复（例如，每月的最后一个星期五）。

在星期字段中，设置约会在每周的哪几天重复。要选择某一天，请按 Space 键。

相关主题

[更改约会和会议的默认提醒时间（请参阅第 56 页。）](#)

[关于关闭电源和提醒（请参阅第 81 页。）](#)

管理约会和会议

要查看约会列表，请在月视图中单击某一天。单击查看约会。

要查看或更改约会或会议的详细信息，请单击约会或会议。单击打开。

要删除约会或会议，请单击约会或会议。单击删除。

响应会议邀请

在打开的会议邀请中，单击拨轮。单击下列某个菜单项：

- 接受或接受并添加注释
- 暂定或暂定并添加注释
- 拒绝或拒绝并添加注释

注意：

要在答复会议邀请时查看日历，请单击拨轮。
单击查看日历。

如果在接受或拒绝会议邀请之前从消息列表中删除了会议邀请，那么桌面日历中的约会也将被删除。

管理与会者

打开会议。在已接受或已拒绝字段中，单击某个联系人。单击下列某个菜单项：

- 邀请与会者
- 更改与会者
- 移除与会者

日历快捷方式

要在日视图中使用快捷方式，请在日历选项中将启用快速输入字段设置为否。

要更改为日程视图，请按 **A**。

要更改为日视图，请按 **D**。

要更改为周视图，请按 **W**。

要更改为月视图，请按 **M**。

要移至当前日期，请按 **T**。

要移至特定日期，请按 **G**。

要创建约会，请按 **C**。

要移至下一日、周或月，请按 **Space** 键。

要移至上一日、周或月，请按 **Shift + Space** 键。

要在周视图中水平移动光标，请按住 **Alt** 键并滚动拨轮。

要在月视图中垂直移动光标，请按住 **Alt** 键并滚动拨轮。

任务

[创建任务](#)

[管理任务](#)

[更改任务状态](#)

[创建类别](#)

[将类别应用于联系人、任务和记事](#)

[按类别对联系人、任务或记事分类](#)

[删除类别](#)

[搜索 PIM 项](#)

[任务 – 常见问题](#)

创建任务

1. 在任务列表中，单击拨轮。
2. 单击新建。
3. 键入任务详细信息。
4. 设置任务的到期日期。
5. 如果是定期任务，请设置任务的重复频率。
6. 单击拨轮。
7. 单击保存。

注意：

如果是定期任务，请执行以下操作之一：

设置间隔字段以更改任务的频率。例如，要将任务设置为每隔三天重复，请将间隔字段设置为 3。

选中相对日期复选框，以便让约会在相对日期时重复（例如，每月的最后一个星期五）。

在星期字段中，设置周任务在哪些天重复。要选择某天，请按输入键。

管理任务

单击任务。单击下列某个菜单项：

- 打开
- 删除
- 删除已完成
- 标记为已完成
- 标记为进行中
- 隐藏已完成项

更改任务状态

要将任务状态更改为等待或已延期，请打开任务。编辑状态字段。

任务 – 常见问题

是否可以取消在删除联系人、日历条目、任务或记事之前出现的提示？

是否可以更改联系人或任务的显示方式？

是否可以清除用于某个联系人、任务或记事的所有类别？

如何确定已保存的联系人、日历条目、任务或记事的数量？

是否可以任务为任务和日历提醒设置暂停时间？

在提醒中单击“全部消除”会有什么后果？

是否可以在设备日历中显示任务？

记事

编写记事

管理记事

创建类别

将类别应用于联系人、任务和记事

按类别对联系人、任务或记事分类

删除类别

搜索 PIM 项

记事 – 常见问题

记事 – 常见问题

是否可以取消在删除联系人、日历条目、任务或记事之前出现的提示？

是否可以清除用于某个联系人、任务或记事的所有类别？

如何确定已保存的联系人、日历条目、任务或记事的数量？

编写记事

1. 在记事列表中，单击拨轮。
2. 单击新建。
3. 键入标题。
4. 键入记事的正文。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

管理记事

单击记事。单击下列某个菜单项：

- 查看
- 编辑
- 删除

闹钟

设置闹钟

使闹钟静音

关闭闹钟

闹钟 – 常见问题

设置闹钟

1. 在“闹钟”中，将每日闹钟字段设置为开。
2. 设置闹钟响铃的时间。
3. 设置是否暂停闹钟以及暂停的时长。
4. 设置闹钟的通知类型。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。

如果设置了闹钟，在屏幕的设备状态部分的日期旁会出现一个闹钟图标。

相关主题

关于关闭电源和提醒（请参阅第 81 页。）

使闹钟静音

按下任何键。如果要启用暂停，请在“每日闹钟”对话框中单击暂停。

关闭闹钟

在“闹钟”中，将每日闹钟字段设置为关。

闹钟 – 常见问题

为什么在星期六或星期日没有发出闹钟通知？

如何更改闹钟的音量？

什么是音量渐强？

为什么在星期六或星期日没有发出闹钟通知？

验证“闹钟”选项中的周末激活字段是否设置为是。如果此字段设置为否，则在星期六或星期日，闹钟将不再通知您。

如何更改闹钟的音量？

在“闹钟”选项中设置音量字段。

在设置音量时，您还可以自定义通知，包括音调及响铃次数。

计算器

使用计算器内存

复制和粘贴计算结果

单位换算

计算器快捷方式

使用计算器内存

要将数字存储在内存中，请键入数字。按 K。

要重新调用内存中的数字，请按 J。

要删除内存中的数字，请按 H。

要与当前在内存中存储的数字相加，请键入数字。按 L。

要从当前在内存中存储的数字相减，请键入数字。按 U。

复制和粘贴计算结果

单击拨轮。单击复制。

要将计算结果粘贴至计算器显示屏或其它应用程序，请单击拨轮。单击粘贴。

单位换算

在计算器中，键入数字。单击拨轮。请执行以下操作之一：

- 要将数字从英制转换为公制，请单击到公制。
- 要将数字从公制转换为英制，请单击从公制。单击转换类型。

计算器快捷方式

要进行加法运算，请按 O。

要进行减法运算，请按 I。

要进行乘法运算，请按 A。

要进行除法运算，请按 G。

要清除屏幕，请按 Y。

要清除上次的输入，请按 T。

要查找平方根，请按 V。

要使用百分比函数，请按 B。

要将某个数字添加至内存，请键入数字并按 L。

要重新调用内存，请按 J。

要替换内存，请键入数字并按 K。

要清除内存，请按 H。

要显示计算结果，请按输入键。

蓝牙

关于蓝牙无线技术

打开或关闭蓝牙无线电

与其它蓝牙设备配对

管理已配对的蓝牙设备

设置 BlackBerry 设备在其它蓝牙设备上的显示方式

在呼叫过程中使用蓝牙无线技术

与已配对的蓝牙设备共享地址簿

蓝牙 – 常见问题

关于蓝牙无线技术

Bluetooth® 无线技术能够让您的 BlackBerry® 设备与附近的其它蓝牙设备建立无线连接，如免提车载部件或无线耳机。

打开或关闭蓝牙无线电

要打开蓝牙无线电，请在设备选项中单击蓝牙。单击拨轮。单击启用蓝牙。

要关闭蓝牙无线电，请在设备选项中单击蓝牙。单击拨轮。单击禁用蓝牙。

关于蓝牙配对

在将 BlackBerry® 设备与其它蓝牙设备配对时，如果其它蓝牙设备位于 BlackBerry 设备的有效范围内（通常约为 10 米），则两台设备可以通过无线网络进行连接。

在与蓝牙设备配对后，您可以将 BlackBerry 设备设置为直接与该蓝牙设备连接而无需提示。

与其它蓝牙设备配对

1. 在设备选项中，单击蓝牙。
2. 单击拨轮。
3. 单击添加设备。
4. 单击蓝牙设备的名称。
5. 在输入 <设备名称> 的配对码字段中键入配对码。
6. 在要配对的蓝牙设备中键入相同的配对码。

注意：

确定要与之配对的蓝牙设备已设置为正确的配对模式。

已配对的蓝牙设备列表中显示已配对的蓝牙设备名称。但是，如果单击添加设备，蓝牙设备列表中不会显示其名称。

相关主题

关于蓝牙配对（请参阅第 67 页。）

管理已配对的蓝牙设备

在已配对的蓝牙设备列表中，单击已配对的蓝牙设备。单击设备属性。请执行以下操作之一：

- 编辑已配对的蓝牙设备的名称。
- 设置是否将已配对的蓝牙设备直接与 BlackBerry® 设备连接而无需提示。
- 设置是否对 BlackBerry 设备的蓝牙连接加密。

注意：

要从已配对的蓝牙设备列表中删除蓝牙设备，请单击某个蓝牙设备。单击删除设备。

设置 BlackBerry 设备在其它蓝牙设备上的显示方式

在蓝牙选项中，执行以下操作之一。

- 在设备名称字段中，键入 BlackBerry® 设备的名称。
- 在可发现字段中，设置 BlackBerry 设备是否可以与其它蓝牙设备配对。

在呼叫过程中使用蓝牙无线技术

1. 确定 Bluetooth® 无线电是否已打开，以及 BlackBerry® 设备是否已与蓝牙设备配对。
2. 在呼叫过程中，单击拨轮。单击激活<蓝牙设备>。

相关主题

[关于蓝牙配对（请参阅第 67 页。）](#)

与已配对的蓝牙设备共享地址簿

在蓝牙选项的地址簿传输字段中，执行以下操作之一：

- 要共享 BlackBerry® 设备地址簿中的所有联系人，请选择所有条目。
- 要共享最近通过电话联系的联系人，请选择仅限于活动表。

日期和时间

设置日期和时间

为什么设备上的时间不正确？

设置日期和时间

1. 在设备选项中，单击日期/时间。
2. 设置时区字段。
3. 在日期/时间源字段中，设置日期和时间源。
4. 单击拨轮。
5. 单击更新时间。
6. 单击拨轮。
7. 单击保存。

注意：

可能有多个日期和时间源可供选择，具体取决于服务器提供商。

- 要将无线网络用作日期和时间源，请将日期/时间源字段设置为网络。
- 要将 BlackBerry® 网络用作日期和时间源，请将日期/时间源字段设置为 BlackBerry。
- 要自己设置日期和时间，请将日期/时间源字段设置为关。设置“日期/时间”屏幕上的其它字段。

为什么设备上的时间不正确？

如果您已到达其它时区，请设置“时区”字段以显示正确的时区。

如果将“日期/时间源”字段设置为“网络”，则设备时间可能会出错。尝试将日期/时间源字段设置为 BlackBerry。

如果将“日期/时间源”字段设置为“网络”或“BlackBerry”，则您可以更新时间。在“日期/时间”屏幕中单击拨轮。单击更新时间。

配置文件

关于配置文件

启用配置文件

创建通知配置文件

管理通知配置文件

管理铃声

创建配置文件例外

管理配置文件例外

管理配置文件例外中的联系人

为联系人添加电话铃声

使设备静音

设置闹钟

配置文件 – 常见问题

关于配置文件

通知配置文件用于提醒您约会和任务、收到的消息、电话以及浏览器内容。您可以创建配置文件，以便指定要使用的声音，将 BlackBerry® 设备放入皮套或从皮套取出时是否通知您，以及要使用的音量。您可以对每种类型的项目使用不同的声音。

设备有六种预置的通知配置文件：大声、震动、安静、普通、仅限电话和关闭。除“关闭”配置文件外，您可以编辑其它默认配置文件。但是，您不能删除它们。

启用配置文件

在配置文件列表中，单击某个通知配置文件。单击启用。

注意：

要快速更改当前的通知配置文件，请选择某个配置文件。按 Space 键。

创建通知配置文件

1. 在配置文件列表中，单击拨轮。
2. 单击新建配置文件。
3. 键入配置文件的名称。
4. 单击某一项。
5. 单击编辑。
6. 为该项目设置通知的方式。
7. 单击拨轮。
8. 单击保存。
9. 单击拨轮。
10. 单击保存。

管理通知配置文件

单击某个配置文件。单击下列某个菜单项：

- 编辑
- 删除

管理铃声

在配置文件列表中，单击某个配置文件。单击显示铃声。单击某种铃声。单击下列某个菜单项：

- 播放
- 删除
- 音量

注意：

“音量”选项只能设置在列表中试听铃音时的音量大小。要更改通知音量，请编辑配置文件。您只能删除下载的铃音。

关于自定义通知

您可以为通知配置文件创建例外，以便在有特定联系人的消息和电话时以不同方式进行通知。例如，您可以创建配置文件例外，以便在有特定联系人的消息和电话时使用“大声”配置文件，而不管当前使用的哪个配置文件。

配置文件例外将按其显示的顺序应用。如果创建了包含相同联系人的多个配置文件例外，则您必须通过将配置文件例外置于列表顶部来确定要首先应用的例外。

BlackBerry® 设备为重要呼叫预置了配置文件例外。您可以将联系人添加至该配置文件例外；此外，您也可以删除该例外。

创建配置文件例外

1. 在配置文件列表中，单击拨轮。
2. 单击新建例外。
3. 在例外字段中，为配置文件例外键入名称。
4. 在发件人字段中，单击拨轮。
5. 单击添加姓名。
6. 单击某个联系人。
7. 单击继续。
8. 在使用配置文件字段中，设置例外要使用的配置文件。
9. 单击拨轮。
10. 单击保存。

注意：

您可以将多个联系人添加至配置文件例外。在发件人字段中，单击拨轮。单击添加姓名。

要为电话呼叫添加自定义铃音，请选中自定义电话铃音复选框。设置电话铃音。

如果您将“使用配置文件”字段设置为“当前配置文件”并且没有更改“自定义电话铃音”字段，则配置文件例外将不会生效。

相关主题

[关于自定义通知（请参阅第 72 页。）](#)

[管理配置文件例外（请参阅第 72 页。）](#)

[为联系人添加电话铃音（请参阅第 52 页。）](#)

管理配置文件例外

在配置文件列表中，单击某个配置文件例外。请执行以下操作之一：

- 要编辑配置文件例外，请单击编辑。
- 要在列表中上移或下移配置文件，请单击某个配置文件例外。单击移动。滚动拨轮以移动配置文件例外。单击拨轮。
- 要查看可供选择的铃音列表，请单击显示铃音。
- 要删除配置文件例外，请单击删除。

注意：

要关闭配置文件例外，请选择例外。按 Space 键。要再次打开配置文件例外，请按 Space 键。

管理配置文件例外中的联系人

在配置文件例外中，单击发件人字段中的某个联系人。单击下列某个菜单项：

- 更改姓名
- 删除姓名

使设备静音

要使 BlackBerry® 设备静音，请在配置文件列表中选择“安静”配置文件。

要只接收振动通知，请在配置文件列表中选择“振动”配置文件。

要关闭包括配置文件例外和 LED 通知在内的所有通知，请在配置文件列表中选择“关闭”配置文件。

相关主题

使闹钟静音（请参阅第 63 页。）

配置文件 — 常见问题

什么是音量渐强？

为什么铃音的播放次数与我设置的次数不一致？

为什么在有电话或消息时没有任何通知？

如何为特定联系人的消息设置自定义通知？

为什么我无法编辑“来电”配置文件例外的所有字段？

是否可以所有的配置文件设置一种铃音？

通话时是否可以通知有其它项目？

什么是音量渐强？

如果使用音量渐强，通知音量会持续增大，直至达到设备的最大音量。

为什么铃音的播放次数与我设置的次数不一致？

对于电话呼叫，BlackBerry® 设备响铃或振动的次数并不是由您在通知配置文件中设置的鸣叫次数决定。设备将一直响铃或振动，直至呼叫方或网络结束连接。

为什么在有电话或消息时没有任何通知？

在配置文件列表中，确定没有启用“关闭”配置文件。如果启用了该配置文件，所有通知都将被关闭，包括配置文件例外和 LED 通知。

如果将“自定义电话铃音”字段设置为“静音”，则您不会在应用了例外的联系人致电时收到通知。

如何为特定联系人的消息设置自定义通知？

在配置文件列表中创建一个新的通知配置文件，然后在该配置文件中设置要用于消息的铃音。为该联系人创建配置文件例外，然后将“使用配置文件”字段设置为新的通知配置文件。

为什么我无法编辑“来电”配置文件例外的所有字段？

如果从地址簿添加自定义电话铃音，配置文件列表中将显示“来电”配置文件例外。由于这些例外仅适用于电话呼叫，因此您只能编辑“自定义电话铃音”字段。

是否可以所有的配置文件设置一种铃音？

可以。在配置文件列表中，单击拨轮。单击显示铃音。单击某种电话铃音。单击设置为电话铃音。

通话时是否可以通知有其它项目？

可以。在配置文件列表中，单击某个配置文件。单击编辑。单击某一项。单击编辑。将在呼叫期间通知我字段设为是。

注意：

视您的 BlackBerry® 设备而定，您可能不能为所有项目设置“在呼叫期间通知我”字段。

屏幕显示

[关闭自动背光灯调整](#)
[设置背光灯亮起的时间](#)
[打开和关闭设备屏幕](#)
[调整背光灯的亮度](#)
[设置显示语言](#)
[设置主页屏幕背景图像](#)
[下载背景图像](#)
[设置字体](#)
[将程序分配给快捷键](#)
[关于主题](#)
[将主题应用于设备](#)
[删除主题](#)
[下载主题](#)
[组织主页屏幕](#)
[组织程序列表](#)

关于背光灯

BlackBerry® 设备上的屏幕和键盘设计带有背光灯，您可以调整设备背光灯的亮度。

设备还会根据周围环境的亮暗程度自动调整背光灯的亮度。

关闭自动背光灯调整

要阻止 BlackBerry® 设备自动调整背光灯亮度，请在设备选项中单击屏幕/键盘。将自动调整背光灯字段设为否。单击拨轮。单击保存。

相关主题

[关于背光灯（请参阅第 75 页。）](#)

设置背光灯亮起的时间

要设置不使用 BlackBerry® 设备时背光灯亮起的时间，请在设备选项中单击屏幕/键盘。设置背光超时字段。单击拨轮。单击保存。

相关主题

[关于背光灯（请参阅第 75 页。）](#)

[调整背光灯的亮度（请参阅第 75 页。）](#)

打开和关闭设备屏幕

要打开屏幕，请滚动拨轮或按某个键。如果一段时间没有使用 BlackBerry® 设备，屏幕将关闭以节省电能。

相关主题

[关于背光灯（请参阅第 75 页。）](#)

[调整背光灯的亮度（请参阅第 75 页。）](#)

调整背光灯的亮度

在设备选项中，单击屏幕/键盘。设置背景光亮度字段。单击拨轮。单击保存。

要暂时增加背光灯亮度，请按电源按钮。

相关主题

[关于背光灯（请参阅第 75 页。）](#)

设置主页屏幕背景图像

在图片列表中，单击图像。单击设置为主页屏幕图像。

要清除主页屏幕背景，请在图片列表中单击拨轮。单击复位主页屏幕图像。

注意：

您可能不能更改主页屏幕背景图像，具体取决于主题。

相关主题

[保存图像（请参阅第 47 页。）](#)

下载背景图像

服务提供商可能会提供背景图片首选供应商的链接。在图像列表中，单击拨轮。单击更多图像。

相关主题

[保存图像（请参阅第 47 页。）](#)

设置字体

在设备选项中，单击屏幕/键盘。设置字体信息。单击拨轮。单击保存。

注意：

对于大字体，请设置消除锯齿模式字段。

关于快捷键

您的设备有两个快捷键。您也可以设置每个键可打开的程序。有关快捷键位置的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

将程序分配给快捷键

在设备选项中，单击屏幕/键盘。设置快捷键打开字段。单击拨轮。单击保存。

注意：

您可能不能更改分配给快捷键的程序，具体取决于主题。

如果在快捷键打开字段中设置的程序已从 BlackBerry® 设备删除，则在按快捷键时将没有任何反应。

相关主题

[关于快捷键（请参阅第 76 页。）](#)

关于主题

您可以在 BlackBerry® 设备上设置主题，以便更改程序、指示符、单词和图标等项目的显示方式，具体取决于您的服务器提供商。设备上可能会预加载主题；或者，您也可以下载 .cod 文件格式的主题。

将主题应用于设备

在设备选项中，单击主题。单击某个主题。单击激活。

注意：

要快速激活主题，请选择某个主题。按 Space 键。

删除主题

在设备选项中，单击主题。单击某个主题。单击删除。

注意：

您可能无法删除 BlackBerry® 设备中预加载的主题。

下载主题

服务提供商可能会提供主题首选供应商的链接。在设备选项中，单击主题。单击拨轮。单击下载主题。

组织主页屏幕

您可以更改项目在主页屏幕上的显示方式，具体取决于主题。

如果您的主题将主页屏幕上的某些程序显示为图标并且使用程序列表组织剩余的程序，则可以使用程序列表组织主页屏幕上的图标。有关详细信息，请参阅第 77 页的“组织程序列表”。

如果您的主题将主页屏幕上的所有程序均显示为图标并且不使用程序列表，则可以从主页屏幕组织图标：

- 要移动图标，请先将其选定。按住 **Alt** 键并单击拨轮。单击移动应用程序。滚动拨轮可以移动图标。单击拨轮。
- 要隐藏图标，请先将其选定。按住 **Alt** 键并单击拨轮。单击隐藏应用程序。
- 要显示隐藏的图标，请按住 **Alt** 键并单击拨轮。单击全部显示。按住 **Alt** 键并单击不可用的图标。单击隐藏应用程序。

如果您的主题在主页屏幕上显示了最近的消息、电话呼叫和即将发生的日历条目，或者您的主题使用列表格式在主页屏幕上列出程序名称，则不能更改这些项目在主页屏幕上的显示顺序。

注意：

不能隐藏选项和打开无线服务/关闭无线服务图标。

您可能不能移动或隐藏其它图标，具体取决于主题。

相关主题：

组织程序列表（请参阅第 77 页。）

组织程序列表

如果您的主题使用程序列表，则可以在列表中移动或隐藏程序。

在程序列表中单击组织应用程序。请执行以下操作之一：

- 要移动某个程序，请单击该程序。单击移动应用程序。滚动拨轮可以移动程序。单击拨轮。
- 要隐藏某个程序，请单击该程序。单击隐藏应用程序。
- 要显示隐藏的程序，请单击不可用的程序。单击显示应用程序。

语言

设置显示语言

设置输入语言

添加或删除显示语言

为什么设备上的某些字符无法正确显示呢？

设置显示语言

在设备选项中，单击语言。在语言字段中，选择某种语言。单击保存。

关于输入语言

您可以设置在输入时使用的语言。该设置与显示语言设置不同。如果设置了输入语言，则自动文本以及其它输入设置都将更改为选定的语言。

设置输入语言

在设备选项中，单击语言。在输入法字段中，单击某种语言。单击保存。

相关主题

关于输入语言（请参阅第 79 页。）

设置显示语言（请参阅第 79 页。）

添加或删除显示语言

如果 BlackBerry® 手持设备软件支持多种语言，您可以使用 BlackBerry 桌面软件中的应用程序加载程序工具来添加和删除语言。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

为什么设备上的某些字符无法正确显示呢？

如果 BlackBerry® 设备与 BlackBerry Enterprise Server™ 集成，而 BlackBerry Enterprise Server 不支持某些字符，则在使用 BlackBerry 浏览器或打开附件时，这些字符将无法正确显示。有关详细信息，请与系统管理员联系。

如果设备与 BlackBerry Internet Service™ 集成，请与服务提供商联系，以了解有关字符支持的详细信息。

电源和电池

关于关闭电源和提醒

将设备设置为自动打开或关闭

检查电池电量

延长电池寿命

复位设备

关于关闭电源和提醒

如果通过按下电源按钮，或者单击主页屏幕上的“关闭电源”选项并选择“关闭”将 BlackBerry® 设备关闭，设备将在下列情况时自动打开：

- 当闹钟打开时
- 当设备设置为自动打开时

要在出现日历提醒时打开设备，请将设备设置为自动打开和关闭。

如果通过单击主页屏幕中的“关闭电源”并选择“完全切断电源”将设备关闭，则设备只会在按下电源按钮时才会打开。

注意：

“关闭电源”图标的位置和名称可能会不同，具体取决于选择的主题。有关主题差异的详细信息，请参见设备随附的印刷文档。

将设备设置为自动打开或关闭

1. 在设备选项中，单击自动打开/关闭。
2. 将工作日字段设置为已启用。
3. 指定 BlackBerry® 设备在工作日中打开和关闭的时间。

4. 将周末字段设置为已启用。
5. 指定设备在周末打开和关闭的时间。
6. 单击拨轮。
7. 单击保存。

相关主题

关于关闭电源和提醒（请参阅第 81 页。）

检查电池电量

在设备选项中，单击状态。

延长电池寿命

将 BlackBerry® 设备设置为自动打开或关闭。

如果超出无线网络覆盖范围，设备将从无线网络断开。

发送答复时删除原始消息。

使用“添加收件人”、“添加抄送”或“添加密件抄送”向多个联系人发送消息。

定时为设备充电。

相关主题

将设备设置为自动打开或关闭（请参阅第 81 页。）

管理消息（请参阅第 10 页。）

为消息添加多个联系人（请参阅第 10 页。）

复位设备

请取出电池并重新安装。

网络覆盖

连接至无线网络

在首选网络列表中添加网络

扫描网络并将其添加至首选网络列表

管理首选网络列表

网络覆盖 – 常见问题

连接至无线网络

要连接至无线网络，请确定是否位于无线网络覆盖区域。在主页屏幕中，单击打开无线服务。

注意：

要从无线网络断开，请在主页屏幕中单击关闭无线服务。如果设备尚未连接至无线网络，您仍可以使用不要求连接至无线网络的功能，例如管理任务或使用计算器。在某些地方，您应该将设备与无线网络的连接断开，如在飞机上。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 安全产品信息手册*。

打开无线服务和关闭无线服务的位置和名称可能会不同，具体取决于主题。有关详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

关于首选网络列表

创建首选网络列表。在旅行时，设备会首先扫描这些网络。

BlackBerry® 设备将尝试根据首选网络列表中的网络排列顺序来连接首选网络。如果列表中的网络均无法使用，设备将自动漫游至可供使用的网络。

注意：

您可能无法创建首选网络列表。有关详细信息，请与服务提供商联系。

在首选网络列表中添加网络

1. 在设备选项中，单击网络。
2. 单击拨轮。
3. 单击我的首选网络列表。
4. 单击拨轮。
5. 单击添加网络。
6. 单击手动输入。
7. 设置网络优先级。
8. 键入网络移动国家代码 (MCC) 和移动网络代码 (MNC)。
9. 单击拨轮。
10. 单击保存。

注意：

如果设备可以识别 MCC 和 MNC，则设备将自动填写“名称”字段。

如果不知道网络的 MCC 和 MNC，您可以从设备的已知网络列表中添加网络。在添加网络时，单击拨轮。单击从已知网络中选择。单击网络。单击选择网络。

相关主题

关于首选网络列表（请参阅第 83 页。）

扫描网络并将其添加至首选网络列表

1. 在设备选项中，单击网络。
2. 单击拨轮。
3. 单击我的首选网络列表。
4. 单击拨轮。
5. 单击添加网络。
6. 单击从可用网络中选择。
7. 选择某个网络。
8. 单击拨轮。
9. 单击选择网络。

相关主题

关于首选网络列表（请参阅第 83 页。）

管理首选网络列表

在首选网络列表中，单击网络。请执行以下操作之一：

- 要查看列表中网络的详细信息，请单击查看。
- 要将列表中的某个网络上移或下移，请单击该网络。单击移动。将拨轮滚动至该网络要移动到的位置。单击拨轮。保存更改。
- 要从首选网络列表中删除网络，请单击删除。保存更改。

网络覆盖 — 常见问题

在旅行时如何选择网络？

如何在网络中注册设备？

在旅行时如何选择网络？

大多情况下，BlackBerry® 设备可以自动漫游到适当的网络。

如果设定了首选网络列表，则设备将首先扫描列表中的网络。

如果设备继续显示有限的无线网络覆盖水平，则您可以通过选择其它网络来尝试改善无线网络覆盖水平。要手动选择网络，请在设备选项中单击网络。将选择模式字段设置为手动。单击扫描可用网络。在网络列表中，单击网络。单击选择网络。

要选择其它网络，SIM 卡必须配置为可支持漫游服务。有关漫游的详细信息，请与服务提供商联系。

注意：

设备将连接至选定的网络并保持连接，直到您再次选择归属地网络或其它网络。

要重新连接至归属地网络，请在设备选项中单击网络。将网络选择模式字段设置为自动。

如何在网络中注册设备？

在选择不同网络或加载新程序时，BlackBerry® 设备会在网络中自动注册。要手动注册设备，请在设备选项中单击高级选项。单击主机路由表。单击拨轮。单击立即注册。

SIM 卡

关于 SIM 卡电话簿

添加 SIM 卡联系人

将 SIM 卡联系人添加至地址簿

管理 SIM 卡联系人

将 SMS 消息保存在 SIM 卡中

设置 SIM 卡安全性

更改 SIM 卡 PIN 码

关于 SIM 卡电话簿

SIM 卡电话簿允许您访问保存在 SIM 卡中的联系人。SIM 卡电话簿不同于 BlackBerry® 设备地址簿。如果在设备中使用其它 SIM 卡，则 SIM 卡电话簿中的联系人可能会变化。

您可以将 SIM 卡电话簿中的联系人添加到地址簿中。

您可以添加缩写拨号 (ADN) 条目到 SIM 卡电话簿中，以及查看 ADN 条目和服务拨号 (SDN) 条目。ADN 条目以纯文本显示，SDN 条目以粗体显示。

如果 SIM 卡支持 SIM 卡电话簿，则您可以创建或编辑 SIM 卡联系人。有关详细信息，请与服务提供商联系。

添加 SIM 卡联系人

1. 在地址簿中，单击拨轮。
2. 单击 SIM 电话簿。
3. 单击拨轮。
4. 单击新建。
5. 键入联系人信息。

6. 单击拨轮。

7. 单击保存。

将 SIM 卡联系人添加至地址簿

在地址簿中，单击拨轮。单击 SIM 电话簿。单击拨轮。单击全部复制到地址簿。

注意：

如果尝试复制 SIM 卡联系人，而该联系人的电话号码与地址簿中的某个联系人的电话号码相同，则该 SIM 卡联系人将不会被复制。

如果尝试复制 SIM 卡联系人，而该联系人的姓名与地址簿中的某个联系人的姓名相同，即便在地址簿选项中将“允许姓名重复”字段设为“否”，该 SIM 卡联系人也会被复制。

管理 SIM 卡联系人

单击某个 SIM 卡电话簿联系人。单击下列某个菜单项：

- 编辑
- 删除

将 SMS 消息保存在 SIM 卡中

在设备选项中，单击 SMS。将消息保存在 SIM 卡上字段设置为是。单击拨轮。单击保存。

注意：

如果将“将消息保存在 SIM 卡上”字段设置为“否”，任何收到的消息在消息列表中显示后都将从 SIM 卡删除。如果更换了 SIM 卡，任何保存在新 SIM 卡上的 SMS 消息将导入 BlackBerry® 设备，随后这些消息便会从 SIM 卡中删除。

设置 SIM 卡安全性

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击 SIM 卡。
3. 单击拨轮。
4. 单击启用安全性。
5. 键入 SIM 卡 PIN 码。
6. 单击拨轮。

注意：

服务提供商必须首先提供 SIM 卡 PIN 码，然后您才能设置 SIM 卡安全性。

如果错误键入 SIM 卡 PIN 码三次，SIM 卡将不能使用。有关详细信息，请与服务提供商联系。

更改 SIM 卡 PIN 码

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击 SIM 卡。
3. 单击拨轮。
4. 单击更改 PIN2 码。
5. 键入当前 SIM 卡 PIN 码。
6. 单击拨轮。
7. 键入新的 SIM 卡 PIN 码。
8. 单击拨轮。
9. 再次键入新的 SIM 卡 PIN 码。

注意：

要更改 SIM 卡 PIN 码，SIM 卡安全性必须已启用。

安全性

设置设备密码

锁定和解锁设备

锁定和解锁键盘

保护设备内容

压缩设备数据

重新生成加密密钥

存储密码

创建随机密码

管理密码

复制密码

验证安全软件

清除设备

设置所有者信息

第三方程序控制

安全性 – 常见问题

关于设备密码

如果您错误键入 BlackBerry® 设备密码五次，则必须键入 **blackberry** 后才能继续。在下次键入密码以及随后的尝试过程中，屏幕将显示您键入的字符。

如果您错误键入设备密码十次，出于安全性的考虑，所有信息都将从设备中清除。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 的帐户绑定，则您可能无法更改某些安全设置。有关详细信息，请与系统管理员联系。

设置设备密码

1. 在设备选项中，单击安全选项。
2. 单击常规设置。
3. 将密码字段设置为已启用。
4. 设置其它安全选项。
5. 单击拨轮。
6. 单击保存。
7. 键入设备密码。
8. 单击拨轮。
9. 再次键入设备密码。
10. 单击拨轮。

相关主题

[关于设备密码（请参阅第 87 页。）](#)

[更改设备密码（请参阅第 87 页。）](#)

[关闭设备密码功能（请参阅第 88 页。）](#)

更改设备密码

1. 在设备选项中，单击安全选项。
2. 单击常规设置。
3. 单击拨轮。
4. 单击更改密码。
5. 键入当前的设备密码。
6. 单击拨轮。
7. 键入新的设备密码。
8. 单击拨轮。
9. 再次键入新的设备密码。

10. 单击拨轮。

相关主题

关于设备密码（请参阅第 87 页。）

关闭设备密码功能（请参阅第 88 页。）

关闭设备密码功能

1. 在设备选项中，单击安全选项。
2. 单击常规设置。
3. 将密码字段设置为已禁用。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。
6. 键入设备密码。
7. 单击拨轮。

注意：

如果 BlackBerry® 设备与公司电子邮件帐户绑定，则您可能无法关闭设备密码功能。有关详细信息，请与系统管理员联系。

相关主题

关于设备密码（请参阅第 87 页。）

锁定和解锁设备

要锁定 BlackBerry® 设备，请设置设备密码并单击主页屏幕上的锁定。

要取消设备锁定，请在“锁定”屏幕中滚动拨轮。单击解锁。键入密码。按输入键。

相关主题

关于设备密码（请参阅第 87 页。）

关于键盘锁定

如果没有设置设备密码，您可以锁定键盘以防止意外拨打电话或键入字符。

锁定和解锁键盘

要锁定 BlackBerry® 设备键盘，请在主页屏幕中单击键盘锁定。

要取消键盘锁定，请双击拨轮。

相关主题

关于键盘锁定（请参阅第 88 页。）

关于内容保护和压缩

内容保护功能用于对 BlackBerry® 设备数据加密。如果设备被密码锁定，屏幕的设备状态部分将显示一个打开的锁图标，表示正在进行加密。关闭的锁表示加密已完成。在键入设备密码后，设备中的数据会在您访问时解密。

要使用内容保护，您必须设置设备密码。

内容压缩可以减少设备上存储的数据所占的空间，同时维护数据的完整性。

保护设备内容

1. 在设备选项中，单击安全选项。
2. 单击常规设置。
3. 将内容保护字段设置为已启用。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。
6. 键入设备密码。
7. 单击拨轮。

相关主题

关于内容保护和压缩（请参阅第 88 页。）

压缩设备数据

1. 在设备选项中，单击安全选项。
2. 单击常规设置。
3. 将内容压缩字段设置为已启用。
4. 单击拨轮。

5. 单击保存。
6. 如果设置了设备密码，请键入密码。
7. 单击拨轮。

相关主题

关于内容保护和压缩（请参阅第 88 页。）

关于加密密钥

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 或 BlackBerry 桌面转寄器的帐户绑定，则需要使用加密密钥。加密密钥用于保护 BlackBerry Enterprise Server 或 BlackBerry 桌面转寄器与设备之间的数据传输安全。加密密钥会自动生成，但您也可以随时手动重新生成密钥。

重新生成加密密钥

在设备选项中，单击安全选项。单击常规设置。单击某一项当前服务。单击重新生成加密密钥。

相关主题

关于加密密钥（请参阅第 89 页。）

是否可以在设备中重新生成加密密钥？（请参阅第 131 页。）

关于密码管理器

使用密码管理器可以创建和存储所有密码。密码管理器由单个密码锁定，因此您可以将所有密码都存储在单一位置。

您可以使用密码管理器生成包含字母、数字和符号的随机密码。

首次打开密码管理器时，您必须创建一个密码管理器密码。密码管理器用于对您的密码加密。在键入密码管理器密码时，密码将被解密。

警告：

密码管理器用于保存在密码管理器中存储的密码；但是，如果复制了某个密码，您可以将其粘贴到 BlackBerry® 设备的其它程序中。在将密码复制到剪贴板时，复制的密码不会被加密。

存储密码

1. 在密码管理器中，单击拨轮。
2. 单击新建。
3. 键入密码信息。
4. 单击拨轮。
5. 单击保存。

相关主题

关于密码管理器（请参阅第 89 页。）

创建随机密码

1. 在密码管理器中，单击拨轮。
2. 单击新建。
3. 键入密码的标题。
4. 单击拨轮。
5. 单击随机密码。
6. 键入任何其它密码信息。
7. 单击拨轮。
8. 单击保存。

相关主题

关于密码管理器

存储密码

管理密码

在密码管理器中，单击某个密码。单击下列某个菜单项：

- 查看

- 编辑
- 删除

相关主题

更改密码管理器密码 (请参阅第 90 页。)

更改密码管理器密码

1. 在密码管理器中，键入当前的密码管理器密码。
2. 单击确定。
3. 单击拨轮。
4. 单击更改密码。
5. 键入新的密码管理器密码。
6. 再次键入新的密码管理器密码。
7. 单击确定。

复制密码

在密码管理器中，单击某个密码。单击复制到剪贴板。

要从剪贴板清除密码，请在密码管理器中单击拨轮。单击清除剪贴板内容。

要粘贴密码，请将光标置于要插入密码的位置。单击拨轮。单击粘贴。

警告：

复制到剪贴板的密码不会被加密。

关于安全自检

安全自检程序用于确定 BlackBerry® 设备中是否已正确实施安全软件。在重新启动设备时，测试将自动运行。

验证安全软件

在设备选项中，单击安全选项。单击常规设置。单击拨轮。单击验证安全软件。

相关主题

关于安全自检 (请参阅第 90 页。)

清除设备

警告：

此过程将终止 BlackBerry® 设备上的所有服务并删除所有数据，包括密码和加密密钥。在清除设备之前，请确定已备份数据。

1. 在设备选项中，单击安全选项。
2. 单击常规设置。
3. 单击拨轮。
4. 单击清除手持设备。
5. 单击继续。
6. 键入 blackberry。

相关主题

在清除设备后如何恢复？ (请参阅第 131 页。)

设置所有者信息

在设备选项中，单击所有者。键入联系人信息。单击拨轮。单击保存。

注意：

在锁定 BlackBerry® 设备时，屏幕上将显示所有者信息。

第三方程序控制

防止第三方程序传送数据

为第三方程序设置权限

控制外部连接

控制与设备的连接

控制对个人信息的访问

安全性 – 常见问题

关于防火墙设置

如果在 BlackBerry® 设备中安装了第三方程序，防火墙选项可以防止这些程序在您不知情的情况下传送数据。

相关主题

法律声明 (请参阅第 135 页。)

防止第三方程序传送数据

当 BlackBerry® 设备中的第三方程序尝试传送数据时，屏幕将出现一个对话框。您可以接受或拒绝连接请求。

要复位防火墙设置，请在设备选项中单击安全选项。单击防火墙。单击拨轮。单击复位设置。

相关主题

关于防火墙设置 (请参阅第 91 页。)

法律声明 (请参阅第 135 页。)

关于第三方程序的权限

您可以设置 BlackBerry® 设备上的第三方程序是否可以使用数据或与其它程序的连接。例如，第三方程序可能会使用个人信息管理 (PIM) 程序中的数据或与电话等程序的连接。

在“权限”屏幕中，如果将权限字段设置为“允许”，则表示授予第三方程序访问该程序或连接的权限。

如果将权限字段设置为“提示”，则在第三方程序请求访问该程序或连接时，系统将首先提示。

如果将权限字段设置为“拒绝”，则第三方程序将无法访问该程序或连接。

如果某个组中的程序或连接具有不同的权限值，则该组的权限字段为“自定义”。

相关主题

关于防火墙设置 (请参阅第 91 页。)

为第三方程序设置权限

警告：

为第三方程序设置权限会对 BlackBerry® 设备中第三方程序的运行产生重要影响。如果不确定更改这些设置会对设备上第三方程序的运行产生什么影响，请与系统管理员或服务提供商联系，以获得更多信息。

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击应用程序。

3. 单击拨轮。
4. 单击编辑默认权限。
5. 请执行以下操作之一：
 - 要控制第三程序是否可以与设备与外部建立连接，请设置连接组权限字段。
 - 要控制第三程序是否可以与设备上的其它程序通信，请设置交互组权限字段。
 - 要控制第三程序是否可以访问设备上其它程序中的个人信息，请设置用户数据组权限字段。
6. 单击拨轮。
7. 单击保存。
8. 单击立即复位。

注意：

要展开文件夹，请单击旁边带有加号 (+) 的文件夹。单击展开。

要折叠文件夹，请单击旁边带有减号 (-) 的文件夹。单击折叠。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，则显示的某些设置可能与介绍的设置不同。有关详细信息，请与系统管理员联系。

相关主题

关于第三程序的权限（请参阅第 91 页。）

控制外部连接（请参阅第 92 页。）

控制与设备的连接（请参阅第 92 页。）

控制对个人信息的访问（请参阅第 93 页。）

关于防火墙设置（请参阅第 91 页。）

控制外部连接

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击应用程序。
3. 单击拨轮。
4. 单击编辑默认权限。

5. 在连接组中，设置以下字段：

- 要控制第三程序是否可以使用 BlackBerry® 设备的物理连接，如 USB 电缆或 RS-232 电缆，请设置 **USB/串行** 字段。
- 要控制第三程序是否可以使用设备与其它 Bluetooth™ 设备建立的无线连接，请设置 **蓝牙** 字段。
- 要控制第三程序是否可以拨打电话或访问呼叫记录，请设置 **电话** 字段。
- 要控制第三程序是否可以使用设备的 GPS 定位信息，请设置 **位置 (GPS)** 字段。
- 要控制第三程序是否可以通过公司的网络访问 Internet 或公司内部网络，请设置 **公司网络** 字段。
- 要控制第三程序是否可以通过您的服务提供商访问 Internet，请设置 **运营商 Internet** 字段。

相关主题

为第三程序设置权限（请参阅第 91 页。）

控制与设备的连接（请参阅第 92 页。）

控制对个人信息的访问（请参阅第 93 页。）

控制与设备的连接

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击应用程序。
3. 单击拨轮。
4. 单击编辑默认权限。
5. 在交互组中，设置以下字段：
 - 要控制第三程序是否可以与 BlackBerry® 设备中的其它程序通信，例如设备运行时间存储层、持久存储层、全局事件，请设置 **进程间通信** 字段。
 - 要控制第三程序是否可以模拟操作，例如按设备上的按键或按钮并将这些模拟操作发送至当前使用的程序，请设置 **击键记录** 字段。

- 要控制第三方程序是否可以在浏览器中注册过滤器以处理域中的内容，例如自定义编码文档，请设置**浏览器过滤器**字段。
- 要控制第三方程序是否可以被设备用作自定义主题的来源，请设置**主题数据**字段。

相关主题

为第三方程序设置权限（请参阅第 91 页。）

控制外部连接（请参阅第 92 页。）

控制对个人信息的访问（请参阅第 93 页。）

控制对个人信息的访问

1. 在设备选项中，单击高级选项。
2. 单击应用程序。
3. 单击拨轮。
4. 单击编辑默认权限。
5. 在用户数据组中，设置以下字段：
 - 要控制第三方程序是否可以访问电子邮件、SMS 消息或 PIN 码消息，请设置**电子邮件**字段。
 - 要控制第三方程序是否可以访问个人信息管理 (PIM) 项目，例如任务、记事、联系人和日历条目，请设置 **PIM** 字段。
 - 要控制第三方程序是否可以访问密钥存储区，请设置**密钥存储区**字段。如果允许第三方程序访问密钥存储区，在第三方程序尝试访问密钥存储区的私人内容时，您必须键入密钥存储区密码。
 - 要控制第三方程序是否可以访问已打开密码缓存的密钥存储区，请设置**密钥存储区中等安全性**字段。

相关主题

为第三方程序设置权限（请参阅第 91 页。）

控制外部连接（请参阅第 92 页。）

控制与设备的连接（请参阅第 92 页。）

打砖块

关于打砖块

打砖块计分

如何设置挡板的速度？

如何使挡板加速？

是否可以调整游戏音量？

是否可以将分数提交至打砖块高分网站？

如何查看打砖块高分网站？

为什么砖块会下降？

关于打砖块

此游戏的任务是用挡板和小球打破砖块。要移动挡板，请转动拨轮。要在停球模式下释放小球，或者用激光或火箭射击，请按 Space 键。在游戏过程中，打破的砖块中会落下以下胶囊状物体：

- 伸长可以使挡板变长。
- 慢可以减慢小球的速度。
- 火箭允许您向砖块发射三枚火箭。火箭弹可以摧毁小球无法打破的砖块。
- 激光允许您向砖块发射激光束，数量不限。
- 分裂球可以将小球数量增加为 4 个。
- 停球允许您接住小球。
- 翻转可以使挡板反方向运动。
- 穿墙允许您将挡板移出屏幕边缘。
- 炸弹可以摧毁所击打的砖块并损坏邻近的砖块。
- 生命可以奖励一次游戏机会。

打砖块计分

- 接住一个胶囊：50 分
- 用火箭射击砖块：50 分
- 用小球击打砖块：10 分
- 用激光射击砖块：5 分
- 用炸弹摧毁砖块：5 分

如何设置挡板的速度？

在打砖块选项中，设置挡板移动速度字段。

如何使挡板加速？

要在滚动拨轮时加快挡板的速度，请在打砖块选项选中挡板加速复选框。

是否可以调整游戏音量？

可以。在打砖块选项中，设置音量字段。

是否可以将分数提交至打砖块高分网站？

可以。在打砖块选项中，键入用户名和密码。如果打破了以前的高分纪录，则可以将自己的名字和分数提交至公共高分网站。您可以随时提交之前未提交的高分。在“打砖块”中，单击拨轮。单击发送高分。

如何查看打砖块高分网站？

在“打砖块”中，单击拨轮。单击高分。

为什么砖块会下降？

在任何游戏级别下，只要用挡板拦截小球超过 50 次，砖块便会每隔数秒下降一定距离。

服务预订

关于服务预订

接收新的服务预订

接受新的服务预订

管理服务预订

恢复已删除的服务预订

关于服务预订

服务预订可以确定在 BlackBerry® 设备中提供的服务。如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 的帐户绑定，则系统管理员可以向设备发送服务预订，以确定是否可以使用某些功能，例如远程地址查找和日历无线同步。

接收新的服务预订

服务预定通过以下某种方式送达 BlackBerry® 设备：

- 通过无线网络从服务提供商或系统管理员处接收
- 在将设备连接至计算机时通过 BlackBerry 桌面软件接收

接受新的服务预订

BlackBerry® 设备会自动接受服务预订。如果提供了某项新的服务预订但没有自动接受，屏幕的设备状态部分将显示一个书籍图标。

要手动接受服务预订，请在手持设备选项中单击高级选项。单击服务预订。单击新的服务预订。单击接受。

管理服务预订

在设备选项中，单击高级选项。单击服务预订。单击某项服务预订。单击下列某个菜单项：

- 查看
- 删除

恢复已删除的服务预订

在设备选项中，单击高级选项。单击服务预订。单击拨轮。单击取消删除。

常见问题

[常规 – 常见问题](#)

[电子邮件和 PIN 码消息 – 常见问题](#)

[SMS 消息 – 常见问题](#)

[MMS 消息 – 常见问题](#)

[附件 – 常见问题](#)

[同步 – 常见问题](#)

[键入 – 常见问题](#)

[电话 – 常见问题](#)

[浏览器 – 常见问题](#)

[下载 – 常见问题](#)

[联系人 – 常见问题](#)

[日历 – 常见问题](#)

[任务 – 常见问题](#)

[记事 – 常见问题](#)

[闹钟 – 常见问题](#)

[蓝牙 – 常见问题](#)

[网络覆盖 – 常见问题](#)

[安全性 – 常见问题](#)

常规 — 常见问题

为什么介绍的某些功能在设备中无法使用？

我的设备中有哪些软件版本？

为什么设备上的指示灯会闪烁？

是否可以确定设备上每个数据库占用的内存数？

为什么我的设置会发生更改？

为什么介绍的某些功能在设备中无法使用？

BlackBerry® 设备的某些功能可能无法使用，具体取决于您的服务提供商方案或所使用的帐户类型。此外，系统管理员可能没有为您的设备配置某些功能。有关详细信息，请与系统管理员或服务提供商联系。

我的设备中有哪些软件版本？

要查看 BlackBerry® 设备信息，如设备类型、软件版本和版权信息，请在设备选项中单击关于。要返回至手持设备选项，请按两次退出按钮。

为什么设备上的指示灯会闪烁？

BlackBerry® 设备顶部的通知 LED 会以不同颜色闪烁，以表示不同的状态。

绿灯表示在无线覆盖区域。

红灯表示收到了新的消息，并且您当前的配置文件设置为使用 LED 通知。

琥珀色灯标识电池量低。

蓝灯标识设备与蓝牙设备连接。

是否可以确定设备上每个数据库占用的内存数？

可以。在设备选项中，单击状态。单击拨轮。单击数据库大小。“数据库大小”屏幕将显示与 BlackBerry® 设备同步的每个数据库的条目数和占用的内存数。

为什么我的设置会发生更改？

如果您选择新主题，您设置的项目，如隐藏的图标、字体选项和主页屏幕背景图像可能会发生更改，具体取决于主题。

电子邮件和 PIN 码消息 — 常见问题

如何从收件人屏幕编写电子邮件或 PIN 码消息？

为什么我无法发送消息？

为什么我无法接收消息？

为什么无法选择用于发送消息的菜单项？

为什么在已发送的 PIN 码消息旁边会显示字母 D？

是否可以停止发送消息？

为什么设备中已经有一些消息？

如何在消息中创建和使用链接？

为什么在消息末尾位置会显示“更多可用信息”？

是否可以归档消息？

是否可以隐藏已发送的消息？

为什么我收到了通知，但消息列表中仍看不到有新消息？

为什么消息列表中的某些消息旁边有不同的图标？

为什么消息列表中会显示呼叫记录？

如何显示更多消息主题行的内容？

如何将收到的 PIN 码消息标识为高优先级？

是否可以取消删除消息之前的提示？

为什么设备中的某些消息会被删除？

如何更改消息和电话呼叫记录在消息列表中的保留时间？

如何限制发送到设备的电子邮件类型？

如何创建一般的过滤器？

为什么即使创建了过滤器，但设备仍会收到一些消息？

为什么无法指定要从中转寄电子邮件的某些文件夹？

如何更改设备中的文件夹？

如何禁止将电子邮件发送至设备？

如何禁止在设备上显示从桌面电子邮件程序发送的消息？

是否可以更改从主消息列表发送消息时使用的默认电子邮件帐户？

[启用免责声明] 和 [关闭免责声明] 标题是什么意思？

如何从收件人屏幕编写电子邮件或 PIN 码消息？

要从收件人屏幕编写消息，请单击 [仅用一次]。单击电子邮件或 PIN。键入电子邮件地址或 PIN 码。单击拨轮。单击继续。

要为消息添加多个收件人，请单击拨轮。单击添加收件人、添加抄送或添加密件抄送。

为什么我无法发送消息？

确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

如果您发送了消息但又没有位于无线网络覆盖区域内，则设备会在您进入无线网络覆盖区域后重新发送消息。

为什么我无法接收消息？

确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

确定为设备开启了电子邮件转寄功能。如果您使用了 BlackBerry 桌面软件，请在“转寄器设置”工具中确定已选中转寄消息至手持设备复选框。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，请在消息选项中单击电子邮件设置。确定发送电子邮件至手持设备字段已设置为是。如果配置了特定的文件夹，以便将电子邮件转寄至设备，请在“文件夹转寄”屏幕中确定正确选择了要转寄电子邮件的文件夹。

确定用于限制将电子邮件发送至设备的过滤器没有启用。

有关详细信息，请参阅第 12 页的“管理过滤器”。

为什么无法选择用于发送消息的菜单项？

如果您没有保存联系人的电子邮件地址或 PIN 码，则用于向该联系人发送消息的选项将不会显示。在地址簿中，为联系人添加电子邮件地址或 PIN 码。

为什么在已发送的 PIN 码消息旁边会显示字母 D？

在 PIN 码消息送达 BlackBerry® 设备后，消息列表中的复选标记旁将显示字母 D。

是否可以停止发送消息？

可以，但前提是 BlackBerry® 设备不在无线网络覆盖区域内，或者尚未连接至无线网络。如果消息旁边显示了一个时钟图标，请删除该消息以停止发送。

如果您位于无线网络覆盖区域内，并且设备已连接至无线网络，则消息将会自动发送，因此您将无法停止发送消息。

为什么设备中已经有一些消息？

首次使用 BlackBerry® 设备以及每次更新 BlackBerry 手持设备软件时，您都将看到多条欢迎消息。这些消息提供了关于如何使用设备的信息和提示。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，则在首次连接至无线网络时，最新的消息也可能出现在设备上。有关详细信息，请与系统管理员联系。

如何在消息中创建和使用链接？

消息中的链接以带下划线的文本表示。消息可以包含各种内容的链接，如电话号码、网站和电子邮件地址。如果收到包含链接的消息，请单击该链接。在菜单中，单击要应用于选定链接类型的菜单项。

BlackBerry® 设备会自动将大多数可链接项视作链接。要为 PIN 创建链接，请在键入 PIN 号码之前键入 pin:。

为什么在消息末尾位置会显示“更多可用信息”？

较长的消息会被分为多个部分发送至 BlackBerry® 设备。在阅读第一部分时，只要您位于无线信号覆盖范围内，下一部分的内容便会被自动发送至设备。但是，设备接收下一部分的内容可能需要几秒钟。

如果只需要将长消息的第一部分内容发送至设备，请在消息选项中单击常规选项。将自动发送更多内容字段设置为否。下次接收长消息时，消息底部将显示“更多可用信息”。要接收更多消息内容，请单击拨轮。单击更多。要查看消息的其它部分，请单击全部。

是否可以归档消息？

可以。如果已开启 BlackBerry® 设备上的电子邮件无线同步，则您在设备中归档的任何消息同样会在桌面电子邮件程序中归档。

如果设备尚未启用电子邮件无线同步，则设备必须与使用 BlackBerry 桌面转寄器或 BlackBerry Enterprise Server™ 的帐户绑定才能归档消息。您必须与 BlackBerry 桌面软件执行首次电子邮件同步，才能在设备中显示桌面电子邮件程序中的文件夹。有关手动配置电子邮件同步的详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

是否可以隐藏已发送的消息？

可以。在消息选项中，单击常规选项。将隐藏已发送的消息字段设置为是。

注意：

要查看已发送的消息，请在消息列表中单击拨轮。单击查看文件夹。单击已发送的邮件。单击选择文件夹。

为什么我收到了通知，但消息列表中仍看不到有新消息？

如果已从特定的桌面电子邮件程序文件夹将电子邮件发送至 BlackBerry® 设备，并且已将隐藏已归档的消息选项设置为是，则发送至设备的信息将被自动归档，而不会在消息列表中显示。要查看所有消息，请将隐藏已归档的消息字段设置为否。

为什么消息列表中的某些消息旁边有不同的图标？

在消息列表中，不同的图标表示不同的内容，如消息状态、保存的网页、呼叫记录和带附件的消息等。有关消息状态指示符的详细信息，请参阅 BlackBerry® 设备随附的印刷文档。

为什么消息列表中会显示呼叫记录？

在拨打或接听电话时，BlackBerry® 设备会创建包含呼叫相关信息的呼叫记录。要禁止在消息列表中显示呼叫记录，请在电话选项中单击呼叫记录。将在消息列表中显示这些呼叫记录类型字段设置为“无”。

如何显示更多消息主题行的内容？

要显示更多消息主题行的内容，您可以隐藏接收消息的时间以及消息发件人或收件人的姓名。在消息选项中，单击常规选项。将显示时间和显示姓名字段设置为否。

如何将收到的 PIN 码消息标识为高优先级？

在消息选项中，单击常规选项。将使 PIN 消息成为第 1 级字段设置为是。

是否可以取消删除消息之前的提示？

可以。在消息选项中，单击常规选项。将确认删除选项设置为否。

为什么设备中的某些消息会被删除？

如果 BlackBerry® 设备内存已满，设备会从消息列表删除最早的消息，以便接收新消息。但已保存的消息不会被删除。

如果打开了电子邮件无线同步，那么从桌面电子邮件程序中删除的消息也会从设备中删除。从设备删除的消息同样也会从桌面电子邮件程序中删除。

如果使用“删除以前的内容”选项删除多条消息，则这些消息只会从设备中删除。

如何更改消息和电话呼叫记录在消息列表中的保留时间？

要更改 BlackBerry® 设备在消息列表中保留消息的天数，请在消息选项中单击常规选项。设置保留消息字段。

已发送至设备且超出“保留消息”字段中指定天数的消息将从设备中删除。但是，如果将“保留消息”字段设置为较长的时限，这些消息将可以被恢复。如果延长此字段中的时间，则在此期间发送至设备的任何消息都将显示在消息列表中。

如何限制发送到设备的电子邮件类型？

您可以创建过滤器，只将特定的电子邮件发送至 BlackBerry® 设备。

有关详细信息，请参阅第 12 页的“创建过滤器”。

要禁止将不符合过滤器标准的消息发送至设备，请在消息选项中单击电子邮件过滤器。将如果未应用过滤器，请发送电子邮件至手持设备字段设置为否。

如何创建一般的过滤器？

要创建一般的过滤器，请使用星号(*)指定要应用过滤器的联系人。在消息选项中，单击电子邮件过滤器。在发件人字段中，指定发件人地址的一部分，然后使用星号(*)代替剩余的部分。

为什么即使创建了过滤器，但设备仍会收到一些消息？

在对消息应用过滤器之前，您必须启用过滤器。在消息选项中，单击电子邮件过滤器。确定选中了要应用于消息的所有过滤器旁边的复选框。确定过滤器的顺序正确无误，以便正确应用于消息。

为什么无法指定要从中转寄电子邮件的某些文件夹？

在“文件夹转寄”屏幕中，如果文件夹名称旁边的复选框显示为破损的边框，则表明文件夹尚未启用转寄。如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，这些文件夹很快就将自动启用。要手动启用所有要转寄的文件夹，请在消息选项中单击电子邮件设置。单击拨轮。单击文件夹转寄。在“电子邮件同步”屏幕中，将无线同步字段设置为关。保存您所做的更改。再次打开“电子邮件同步”屏幕，将无线同步字段设置为开。保存您所做的更改。

如何更改设备中的文件夹？

您不能在 BlackBerry® 设备中添加、编辑或删除文件夹。要添加、编辑或删除文件夹，请在桌面电子邮件程序中进行更改，然后与设备同步电子邮件。

如果设备启用了电子邮件无线同步，则在桌面电子邮件程序中对文件夹所做的更改将通过无线网络与设备同步。

如果设备没有启用电子邮件无线同步，请使用 BlackBerry 桌面软件手动同步电子邮件。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件 Intellisync 联机帮助*。

要删除免责声明，请单击拨轮。单击删除免责声明。要再次添加免责声明，请单击拨轮。单击添加免责声明。

如何禁止将电子邮件发送至设备？

如果您使用了 BlackBerry 桌面软件，请在“转寄器设置”工具中清除转寄消息至手持设备复选框。

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，请在消息选项中单击电子邮件设置。将发送电子邮件至手持设备字段设置为否。

如何禁止在设备上显示从桌面电子邮件程序发送的消息？

在消息选项中，单击电子邮件设置。单击拨轮。单击文件夹转寄。清除“已发送的邮件”文件夹旁边的复选框。

是否可以更改从主消息列表发送消息时使用的默认电子邮件帐户？

可以。如果 BlackBerry® 设备与多个电子邮件帐户绑定，则您可以设置从主消息列表发送消息时使用的默认电子邮件帐户。在设备选项中，单击高级选项。单击消息服务。设置消息收发 (CMIME) 字段。

[启用免责声明] 和 [关闭免责声明] 标题是什么意思？

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server® 4.0 版或更高版本的帐户绑定，您的系统管理员可能会为您的设备指定一个 IT 政策，在您发送电子邮件后为电子邮件添加一则免责声明。您不能编辑此免责声明。[启用免责声明] 和 [关闭免责声明] 标题指明 BlackBerry Enterprise Server 是否会向您发送的消息添加一则免责声明。

SMS 消息 — 常见问题

为什么我无法发送 SMS 消息？

是否可以确定收件人收到了 SMS 消息？

如何在 SMS 消息线程中显示更多内容？

是否可以隐藏已发送的消息？

是否可以取消删除消息之前的提示？

为什么设备中的某些消息会被删除？

为什么设备上没有显示所有已介绍的 SMS 选项？

SMS 选项中的“有效期”、“发送为”和“发送网络”字段有什么用？

如何更改消息和电话呼叫记录在消息列表中的保留时间？

为什么我无法发送 SMS 消息？

确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

如果您发送了消息但又没有位于无线网络覆盖区域内，则设备会在您进入无线网络覆盖区域后重新发送消息。

确定没有启用固定拨号号码模式。在电话选项中，单击 FDN 电话列表。单击拨轮。单击禁用 FDN 模式。

如果仍无法发送 SMS 消息，请确定服务提供商方案支持收发 SMS 消息。有关详细信息，请与服务提供商联系。

是否可以确定收件人收到了 SMS 消息？

可以。在设备选项中，单击 SMS。将发送报告字段设置为开。

在 SMS 消息送达收件人时，消息列表中的复选标记旁会显示一个字母 D。

如何在 SMS 消息线程中显示更多内容？

在设备选项中，单击 SMS。在以前项目数字段中，设置要显示的 SMS 消息数。

是否可以隐藏已发送的消息？

可以。在消息选项中，单击常规选项。将隐藏已发送的消息字段设置为是。

注意：

如果您将隐藏已发送的消息字段设置为是，并且打开包含在线程中的 SMS 消息，则线程中将显示已发送的消息。

要查看所有已发送的 SMS 消息，请在消息列表中单击拨轮。单击查看文件夹。单击 SMS 发件箱。单击选择文件夹。

为什么设备中的某些消息会被删除？

如果 BlackBerry® 设备内存已满，设备会从消息列表删除最早的消息，以便接收新消息。但已保存的消息不会被删除。

为什么设备上没有显示所有已介绍的 SMS 选项？

某些 SMS 消息选项可能无法在您的 BlackBerry® 设备中使用，具体取决于您的服务提供商方案。有关详细信息，请与服务提供商联系。

SMS 选项中的“有效期”、“发送为”和“发送网络”字段有什么用？

“有效期”字段指定在服务中心无法将 SMS 消息立即发送给联系人时，该消息将在服务中心保留的时间。“发送为”字段指定发送 SMS 消息的方式。“发送网络”字段指定发送 SMS 消息的网络类型。

MMS 消息 — 常见问题

我是否可以收发 MMS 消息？

是否可以指定设备接收 MMS 消息的时间？

是否可以隐藏已发送的消息？

是否可以过滤不需要的 MMS 消息？

是否可以所有 MMS 消息配置通知？

是否可以暂停、恢复或重新开始幻灯片演示？

是否可以在发送 MMS 消息之前查看大小？

如何更改消息和电话呼叫记录在消息列表中的保留时间？

我是否可以收发 MMS 消息？

只要服务提供商方案中包括了 MMS 消息，同时为 BlackBerry® 设备配置了该服务，您便可以发送 MMS 消息。有关详细信息，请与服务提供商联系。

是否可以指定设备接收 MMS 消息的时间？

可以。在设备选项中，单击 **MMS**。要设置 BlackBerry® 设备与多媒体消息服务中心 (MMSC) 通信的时间，请设置多媒体接收字段。

要设置 BlackBerry 设备接收 MMS 消息的时间，请设置自动检索字段。

是否可以过滤不需要的 MMS 消息？

可以。在设备选项中，单击 **MMS**。在消息过滤部分中，选中拒绝匿名消息复选框或拒绝广告复选框。

是否可以所有 MMS 消息配置通知？

可以。您可以设置发送报告，以便在收到或阅读 MMS 消息时通知您或发件人。要设置发送报告，请在设备选项中单击 **MMS**。在通知部分中，设置通知选项。

要设置是否应发件人的要求提供发送报告，请设置允许发送确认和允许阅读确认选项。

要设置在发送 MMS 消息时是否需要收到发送报告，请设置确认发送和确认阅读选项。

是否可以暂停、恢复或重新开始幻灯片演示？

可以。在打开的消息中，单击拨轮。单击暂停、恢复或重新开始。

是否可以在发送 MMS 消息之前查看大小？

可以。在打开的消息中，单击拨轮。单击选项。

附件 — 常见问题

我可以在设备中查看文件附件吗？

如何查看受密码保护的文件附件？

我可以设置设备上用于存储文件附件的内存数量吗？

如何更改文件附件的显示方式？

如何查看电子表格附件中的单元格内容？

为什么无法查看演示文稿幻灯片？

为什么在文件附件的末尾会出现“更多可用信息”？

如何在文件附件中搜索文本？

跳过的内容是什么意思？

我可以查看文档附件中的追踪修订吗？

为什么设备上的某些字符无法正确显示呢？

我可以在设备中查看文件附件吗？

可以，只要您的 BlackBerry® 设备启用了附件查看功能。在收到带有附件的消息时，请单击拨轮。如果菜单中出现“打开附件”选项，则可以在设备中查看附件。如果菜单中没有出现“打开附件”，则设备可能尚未启用附件查看功能。

要查看文档和电子表格附件，设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 3.6 版或更高版本（适用于 Microsoft® Exchange）、BlackBerry Enterprise Server 2.2 版或更高版本（适用于 IBM® Lotus® Domino®）、BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本（适用于 Novell® GroupWise®）或 BlackBerry Internet Service™ 的帐户绑定。

要查看 .zip、.htm 或 .html 附件，设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server 3.6 版 Service Pack 1 或更高版本（适用于 Microsoft Exchange）、BlackBerry Enterprise Server 2.2 版 Service Pack 1 或更高版本（适用于 IBM Lotus Domino）、BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本（适用于 Novell GroupWise）或 BlackBerry Internet Service 的帐户绑定。

要查看图像附件，设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本或 BlackBerry Internet Service 的帐户绑定。

有关详细信息，请与系统管理员或服务提供商联系。

如何查看受密码保护的文件附件？

您只能查看受密码保护的 .pdf 文件。如果收到一个受密码保护的 .pdf 文件，您必须键入密码才能查看该文件。在附件屏幕中，单击文件名。单击密码。键入密码。单击拨轮。

我可以设置设备上用于存储文件附件的内存数量吗？

可以。在打开附件中，单击拨轮。单击选项。设置缓存大小字段。

如何更改文件附件的显示方式？

打开文件附件的完整内容。单击拨轮。单击选项。

要更改文件附件的字体，请设置字体库和字体大小字段。

在文档附件中，要按原始文档中的字体大小显示，请将反映原始字体大小字段设置为是。

要在查看电子表格附件时显示网格，请将显示网格线字段设置为是。

要用字母标记电子表格的列，同时用数字标记电子表格的行，请设置显示标签字段。

如何查看电子表格附件中的单元格内容？

如果选择某个单元格，屏幕顶部将显示其内容。如果内容太长而无法查看，请单击该单元格。单击查看单元格。

要查看某一列中所有单元格的内容，请单击屏幕上方的列标签。单击全屏。

要更改电子表格中所有列的大小，请单击屏幕左上角未标记的列标签。单击所需要的大小。

要更改所有电子表格附件的默认列大小，请在附件选项中将列宽度字段设置为大。

为什么无法查看演示文稿幻灯片？

要查看原始格式的 Microsoft® PowerPoint® 演示文稿，BlackBerry® 设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 版或更高版本的帐户绑定。

为什么在文件附件的末尾会出现“更多可用信息”？

较长的附件会被分为多个部分发送到 BlackBerry® 设备上。在阅读第一部分时，只要您位于无线信号覆盖范围内，下一部分的内容便会被自动发送至设备。但是，设备接收下一部分的内容可能需要几秒钟。

如果只想将长附件的第一部分内容发送至设备，请在消息选项中单击常规选项。将自动发送更多内容字段设置为否。下次接收长附件时，屏幕底部将出现“更多可用信息”。要接收更多文件附件，请单击拨轮。单击更多。要查看附件的其它部分，请单击全部。

如何在文件附件中搜索文本？

在附件中，单击拨轮。单击查找。键入文本。单击拨轮。

要使“查找”功能在搜索时区分大小写，请选择搜索区分大小写复选框。

如果没有检索文件附件的所有文本，屏幕将出现一个对话框。要在附件的剩余文本中搜索，请单击是。如果发现搜索的词条，系统将自动检索内容。

要在 BlackBerry® 设备上查看文本，请确定设备处于无线信号覆盖范围内并已连接至无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

跳过的内容是什么意思？

如果有更多的可用内容但又尚未检索，文档附件中将出现跳过的内容栏。要检索跳过的内容，请单击跳过的内容栏。单击更多。

我可以查看文档附件中的追踪修订吗？

您可以查看追踪修订，具体取决于文档类型。在文档附件中，单击拨轮。单击显示更改。要隐藏追踪修订，请单击拨轮。单击隐藏更改。

同步 – 常见问题

是否可以通过无线网络同步电子邮件？

是否可以通过无线网络同步 PIM 项目？

如何处理设备和桌面电子邮件程序间的冲突？

为什么桌面日历中的某些字符在同步后无法正确显示？

为什么某些电子邮件不会通过无线网络同步？

是否可以同步个人文件夹？

是否可以远程清空计算机中的已删除消息文件夹？

是否可以确定设备上每个数据库占用的内存数？

是否可以通过无线网络同步电子邮件？

可以。如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 3.6 版或更高版本（适用于 Microsoft® Exchange）、BlackBerry Enterprise Server 2.2 版或更高版本（适用于 IBM® Lotus® Domino®）或者 BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本（适用于 Novell® GroupWise®）的帐户绑定，请确定在消息选项中启用了电子邮件无线同步。

如果设备与使用 BlackBerry Internet Service™ 的帐户绑定，并且服务提供商支持电子邮件无线同步，请确定在消息选项中打开了电子邮件无线同步。

是否可以通过无线网络同步 PIM 项目？

可以。如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，请确定在任务、记事、地址簿和日历选项中打开了无线同步。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server 版本 2.1 或更高版本的帐户绑定，可能只有日历约会和会议是可以通过无线网络同步的 PIM 项目。有关设置日历无线同步的详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

要通过无线网络同步 PIM 项目，您必须位于无线网络覆盖范围内且 BlackBerry® 设备必须连接至无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

如何处理设备和桌面电子邮件程序间的冲突？

如果在同步之前编辑了 BlackBerry® 设备和桌面电子邮件程序中相同的项目，则可能会出现冲突。

如果打开了电子邮件无线同步，请设置在出现冲突时是以设备优先还是以桌面电子邮件程序优先。在消息选项中，单击电子邮件同步。设置冲突时字段。您可以为与设备绑定的每个电子邮件帐户设置此选项。

如果启用了无线 PIM 同步，当冲突出现时，桌面电子邮件程序中的信息将自动优先于设备中的数据。如果关闭了无线 PIM 同步，然后在桌面电子邮件程序和设备中更改了 PIM 条目，则在重新启用无线 PIM 同步时，设备中的冲突信息会替换为桌面电子邮件程序中的信息。如果要手动选择处理冲突的方式，请在打开 PIM 无线同步之前使用 BlackBerry 桌面软件同步设备。

如果使用 BlackBerry 桌面软件打开了日历无线同步，则您可以在 BlackBerry 桌面软件中调整日历冲突处理设置。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

为什么桌面日历中的某些字符在同步后无法正确显示？

如果在 BlackBerry® 设备上创建了包含重音符或特殊字符的条目，而桌面计算机又不支持这些重音符或字符，则这些字符将无法在桌面日历中正确显示。在桌面计算机上，确定设置了正确的默认代码页，且计算机中安装了正确的字符支持。有关为计算机设置默认代码页的详细信息，请参阅 Microsoft® Windows® 联机帮助。

为什么某些电子邮件不会通过无线网络同步？

如果不在无线网络覆盖范围内，则消息不会通过无线网络进行同步。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅 BlackBerry® 设备随附的印刷文档。

如果在无线网络覆盖范围内并且要从设备开始电子邮件同步，请在消息列表中单击拨轮。单击立即同步。

是否可以同步个人文件夹？

可以。如果您是 Microsoft® Exchange 用户并且使用了个人文件夹，则您只能使用 BlackBerry 桌面软件与个人文件夹同步电子邮件。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

注意：

即使在 BlackBerry® 设备中打开了电子邮件无线同步，您仍必须对个人文件夹使用 BlackBerry 桌面软件。

是否可以远程清空计算机中的已删除消息文件夹？

可以。在消息选项中，单击电子邮件同步。单击拨轮。单击清除已删除的项目。单击是。

要使用此功能，BlackBerry® 设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 3.6 版或更高版本（适用于 Microsoft® Exchange）的帐户绑定，并且必须打开电子邮件无线同步功能。确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

电话 — 常见问题

为什么会无法拨打电话？

为什么会无法接听电话？

如何从主页屏幕拨打电话？

是否可以在设备或键盘锁定时使用电话？

如何使消息中的电话会议号码格式化？

是否可以阻止呼叫？

是否可以呼叫前转？

如何编辑呼叫所前转至的电话号码？

为什么更改了我的语音邮件号码？

是否可以呼叫等待？

是否可以在设备中使用 FDN 模式？

设备是否可以与 TTY 设备配合使用？

在拨打电话时，如何对联系人隐藏我的设备电话号码？

是否可以在电话中显示经常拨打的号码？

如何更改消息和电话呼叫记录在消息列表中的保留时间？

如何禁止设备自动应答或结束呼叫？

是否可以更改我的电话号码在电话中的显示方式？

为什么铃音的播放次数与我设置的次数不一致？

为什么会无法拨打电话？

确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

如果仍无法拨打电话，请确定已关闭固定拨号模式。在电话选项中，单击 **FDN** 电话列表。单击拨轮。单击禁用 **FDN** 模式。

为什么会无法接听电话？

确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

如果仍无法接听电话，请确定已关闭呼叫阻止和呼叫前转。

如何从主页屏幕拨打电话？

在电话选项中，单击常规选项。确定从主页屏幕拨号字段已设置为是。您可以从主页屏幕拨打电话，但无法使用主页屏幕快捷方式。

是否可以在设备或键盘锁定时使用电话？

BlackBerry® 设备的设计允许您在设备或键盘被锁定时拨打紧急电话。

有关详细信息，请参阅第 38 页的“拨打紧急电话”。

如果设备已与公司电子邮件帐户绑定，则在设备被锁定时，您将仍可以拨打电话。有关详细信息，请与系统管理员联系。

如果在键盘锁定时有电话打入，键盘将在接听电话时解锁。

如果在设备被密码锁定时有电话打入，您可以接听电话，但设备在呼叫过程中仍将保持密码锁定状态。您可以执行常规电话操作，例如静音和保持。在结束呼叫时，设备将保持密码锁定状态。

如何使消息中的电话会议号码格式化？

在消息中，您可以将电话会议号码的格式固定为链接，这样收件人便可快速加入电话会议。在消息中，键入主电话会议的桥接号码。请执行以下操作之一：

- 键入 X，然后添加接入代码作为分机号。
- 要插入 2 秒的暂停时间，请在键入接入代码之前按 Alt 键 + N。您可以插入多个休止符。
- 要插入延迟符，请在键入接入代码之前按 Alt 键 + B。

注意：

如果使用了休止符或延迟符，您必须在键入主电话会议桥接号码之前直接键入电话：。在电话：和号码之间不要键入空格。

是否可以阻止呼叫？

可以，只要服务提供商方案中包括了呼叫禁止，并且 SIM 卡支持该服务即可。服务提供商还必须提供默认的呼叫禁止密码。有关详细信息，请与服务提供商联系。

您可以阻止所有打入的电话或仅在漫游时阻止所有打入的电话。

您也可以禁止拨打任何电话、国际长途电话或在漫游时的所有国际长途电话。

是否可以呼叫前转？

可以，只要服务提供商方案中包括了呼叫前转，并且 SIM 卡支持该服务即可。有关详细信息，请与服务提供商联系。

如何编辑呼叫所前转至的电话号码？

要编辑已添加的呼叫前转电话号码，请删除当前电话号码，然后添加新的电话号码。

为什么更改了我的语音邮件号码？

您的无线服务提供商可能通过无线网络更新了您的语音邮件号码。要编辑语音邮件号码，请在电话选项中单击语音邮件。键入语音邮件访问号码以及任何其它数字，例如密码或分机号码。单击拨轮。单击保存。

有关详细信息，请参阅第 42 页的“设置语音邮件选项”。

是否可以呼叫等待？

可以，如果服务提供商计划包括呼叫等待，并且 SIM 卡支持该服务。有关详细信息，请与服务提供商联系。

是否可以在设备中使用 FDN 模式？

可以，只要您的 SIM 卡支持该服务。您的服务提供商还必须提供 SIM 卡的 PIN2 码。有关详细信息，请与服务提供商联系。

设备是否可以与 TTY 设备配合使用？

可以，只要您的服务提供商支持 TTY 设备。TTY 设备必须以 45.45 bps 的速率运行，并且必须将 TTY 设备连接器插入设备的耳机插口。如果要使用 RJ-11 连接器，则您必须使用适配器将 TTY 设备与设备连接。

只有部分 BlackBerry 设备支持 TTY。

在拨打电话时，如何对联系人隐藏我的设备电话号码？

在电话选项中，单击常规选项。将限制我的标识字段设置为是。

是否可以在电话中显示经常拨打的号码？

可以。您可以通过设置让电话显示经常或最近拨打的电话号码，而不是显示呼叫记录。在电话选项中，单击常规选项。设置电话列表视图字段。

如何禁止设备自动应答或结束呼叫？

如果 BlackBerry® 设备有配套使用的皮套，则可以设置在将设备插入皮套或从皮套中取出时如何处理呼叫。

要禁止在从皮套中取出设备时自动接听呼叫，请在电话选项中单击常规选项。将自动应答呼叫字段设置为否。

要禁止在将设备插入皮套后自动结束呼叫，请在电话选项中单击常规选项。将自动结束呼叫字段设置为否。

是否可以更改我的电话号码在电话中的显示方式？

可以。编辑 SIM 卡电话号码可以更改电话号码在电话中的显示方式。在设备选项中，单击高级选项。单击 SIM 卡。单击拨轮。单击编辑 SIM 电话号码。编辑您的电话号码。

如果编辑了 SIM 卡电话号码，电话中我的号码字段显示的号码将更改。编辑 SIM 卡电话号码不会更改用于拨打或接听电话的实际号码。

您也可以隐藏电话号码，这样它便不会在电话中显示。在电话选项中，单击常规选项。将显示“我的号码”字段设置为否。

浏览器 — 常见问题

为什么设备中没有可供使用的浏览器？

是否可以使用 BlackBerry 浏览器？

如何更改浏览器设置？

如何更改浏览器主页？

如何更改浏览器接受的内容类型？

是否可以覆盖网页的字符集编码？

为什么设备上的某些字符无法正确显示呢？

如何选择网页上的图像和文本？

添加书签时出现的“脱机使用”复选框有什么用？

是否可以查看包含 JavaScript 或动画的网页？

为什么网页表单没有提交？

在设备上运行脚本前是否可以提示？

如果设备中有多种浏览器，如何通过主页屏幕快捷键连接至某个浏览器？

如何更改在单击所打开消息中的链接时将打开的浏览器？

在浏览器主页中，只要按住“退出”按钮，应用程序便会关闭。是否可以更改？

如何设置 WAP 浏览器安全选项？

如何设置 BlackBerry 浏览器安全选项？

为什么设备中没有可供使用的浏览器？

确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

设备的浏览器位置及名称可能有所不同，具体取决于服务提供商或主题。

是否可以使用 BlackBerry 浏览器？

可以，只要 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 3.5 版或更高版本（适用于 Microsoft® Exchange）、BlackBerry Enterprise Server 2.2 版或更高版本（适用于 IBM® Lotus® Domino®）或者 BlackBerry Enterprise Server 4.0 版或更高版本（适用于 Novell® GroupWise®）的帐户进行了绑定。有关 BlackBerry 浏览器的详细信息，请与系统管理员联系。

如何更改浏览器设置？

在浏览器中，单击拨轮。单击选项。在“浏览器配置”、“常规属性”以及“缓存操作”屏幕中有多种设置可供选择。

注意：

更改 BlackBerry® 设备浏览器设置时可能会受到限制。有关详细信息，请与系统管理员联系。

如何更改浏览器主页？

在浏览器选项中，单击浏览器配置。在主页地址字段中，更改网页地址。保存更改。

您可能无法更改主页，具体取决于服务提供商。

如何更改浏览器接受的内容类型？

在浏览器选项中，单击浏览器配置。设置内容模式字段。保存更改。

是否可以覆盖网页的字符集编码？

可以。在网页中，单击拨轮。单击设置编码。清除自动模式复选框。设置默认字符集字段。单击确定。浏览器将使用默认字符集显示所有的网页。

如何选择网页上的图像和文本？

要选择除链接以外的文本和图像，请在网页上单击拨轮。单击选择模式。在选择模式下，您可以逐行滚动内容并选择图像。要将浏览器视图切换至视图模式，请单击拨轮。单击**视图模式**。在视图模式下，您可以快速滚动网页内容，但光标只会选择链接。

添加书签时出现的“脱机使用”复选框有什么用？

如果选中“脱机使用”复选框，则当 BlackBerry® 设备未连接至无线网络，或者位于无线网络覆盖范围之外时，您仍可以查看网页。在脱机查看网页时，它将显示上次联机查看书签时的信息。要更改此复选框，您必须再次创建书签。

是否可以查看包含 JavaScript 或动画的网页？

可以。使用 BlackBerry® 浏览器可以查看包含 JavaScript™ 或动画的 HTML 网页。

要查看包含 JavaScript 的网页，请在浏览器选项中单击浏览器配置。选择支持 JavaScript 复选框。保存更改。

要查看动画，请在浏览器选项中单击常规属性。设置重复动画次数字段。保存更改。

要使用 BlackBerry 浏览器查看包含 JavaScript 或动画的网页，BlackBerry 设备必须与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定。有关详细信息，请与系统管理员联系。

注意：

BlackBerry 浏览器不支持某些样式表或动态 HTML。

为什么网页表单没有提交？

确定是否位于无线网络覆盖区域内，以及 BlackBerry® 设备是否已连接到无线网络。有关无线网络覆盖水平的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

在设备上运行脚本前是否可以提示？

可以。在浏览器选项中，单击常规属性。选择运行 WML 脚本前提示复选框。在运行浏览器脚本之前，您将收到提示信息。

如果设备中有多种浏览器，如何通过主页屏幕快捷键连接至某个浏览器？

在设备选项中，单击高级选项。单击浏览器。在 W 热键配置字段中，选择在主页屏幕中按 W 键时将打开的 WAP 浏览器。在 B 热键配置字段中，选择在主页屏幕中按 B 键时将打开的 BlackBerry 浏览器。

只有当设备中存在多个相同类型的浏览器时，您才可以更改这些字段。此外，只有在将常规电话选项中的从主页屏幕拨号字段设置为否时，您才能在主页屏幕中使用快捷键。

注意：

可能会提供一个程序列表，具体取决于主题。如果您的主题使用程序列表，则可在程序列表中使用快捷方式，即使从主页屏幕拨号字段设置为是。

如何更改在单击所打开消息中的链接时将打开的浏览器？

在设备选项中，单击高级选项。单击浏览器。设置默认浏览器配置字段。保存更改。

在浏览器主页中，只要按住“退出”按钮，应用程序便会关闭。是否可以更改？

可以。在浏览器选项中，单击常规属性。选择退出时关闭浏览器前提示复选框。在浏览器关闭之前将出现一个对话框。

如何设置 WAP 浏览器安全选项？

要设置 WAP 浏览器的安全选项，请在设备选项中单击安全选项。单击 **WTLS**（无线传输层安全协议）。在加密长度字段中，设置连接至 WAP 网关的加密等级。在服务器信任提示字段中，设置当 BlackBerry® 设备无法自动验证 WTLS 连接时是否出现对话框。

如何设置 BlackBerry 浏览器安全选项？

您可以将应用传输层安全协议 (TLS) 应用于 BlackBerry Enterprise Server™ 与 Web 服务器或 BlackBerry® 设备与 Web 服务器之间的连接。

要设置 BlackBerry 浏览器安全选项，请在设备选项中单击安全选项。单击 **TLS**。

要将 TLS 应用于 BlackBerry Enterprise Server 与 Web 服务器之间的连接，请将 **TLS 默认** 字段设置为代理。将允许 **HTTPS 重定向** 字段设置为是。

要将 TLS 应用于设备与 Web 服务器之间的整个连接，请将 **TLS 默认** 字段设置为手持设备。设置常规、服务器验证和客户端验证部分的字段。

要设置算法类型、加密长度以及是否仅支持联邦信息处理标准 (FIPS) 批准的密钥算法，请设置常规部分中的字段。

要设置出现服务器安全问题时是否提示，请设置服务器验证部分中的字段。如果将某个字段设置为否，则在出现服务器安全问题时，连接将被禁止。

要设置出现客户端安全问题时是否提示，请设置客户端验证部分中的字段。如果将某个字段设置为否，则在出现客户端安全问题时，连接将被禁止。

联系人 — 常见问题

如何在联系人列表中添加多个姓名相同的联系人？

是否可以更改联系人或任务的显示方式？

在“新地址”屏幕中，“用户 1”、“用户 2”、“用户 3”和“用户 4”字段有什么用？

为什么没有显示“添加自定义电话铃声”选项？

如何更改自定义电话铃声的音量？

是否可以清除用于某个联系人、任务或记事的所有类别？

是否可以取消在删除联系人、日历条目、任务或记事之前出现的提示？

如何确定已保存的联系人、日历条目、任务或记事的数量？

如何在联系人列表中添加多个姓名相同的联系人？

在地址簿选项中，将允许姓名重复字段设置为是。保存更改。

是否可以更改联系人或任务的显示方式？

可以。在地址簿、任务或记事选项中，设置排序方式字段。保存更改。

在“新地址”屏幕中，“用户 1”、“用户 2”、“用户 3”和“用户 4”字段有什么用？

这些是自定义字段，您可以在其中添加关于联系人的信息，如配偶姓名或昵称。您可以设置 BlackBerry® 桌面软件，以便在桌面电子邮件程序中与这些自定义字段同步。

您只能将自定义字段中的信息与桌面电子邮件程序中的某个文本字段同步。例如，您无法在自定义字段中添加联系人的生日并将其与桌面电子邮件程序同步。生日字段是桌面电子邮件程序中的一个日期字段，而并非文本字段。

要更改自定义字段的字段名称，请在创建或编辑联系人时单击拨轮。单击更改字段名称。

有关将自定义字段与桌面电子邮件程序中的字段同步的详细信息，请参见 *BlackBerry 桌面软件 联机帮助*。

为什么没有显示“添加自定义电话铃声”选项？

如果为联系人添加了自定义电话铃声，则菜单中将不会显示“添加自定义电话铃声”选项。对于指定了自定义电话铃声的联系人，配置文件列表中 will 显示一个“来电”配置文件例外。

如何更改自定义电话铃音的音量？

自定义电话铃音取决于使用的通知配置文件。如果从地址簿添加了自定义电话铃音，则铃音音量将与使用的通知配置文件中设置的音量相同。要创建音量不同的自定义电话铃音，请在配置文件列表中创建一个例外，而该例外基于与使用的配置文件不同的其它配置文件。

是否可以清除用于某个联系人、任务或记事的所有类别？

可以。在编辑联系人、任务或记事时，请单击拨轮。单击类别。单击拨轮。单击清除选择内容。保存更改。

是否可以取消在删除联系人、日历条目、任务或记事之前出现的提示？

可以。在地址簿、日历、任务或记事选项中，将确认删除选项设置为否。保存更改。

如何确定已保存的联系人、日历条目、任务或记事数量？

在地址簿、日历、任务或记事选项中，“条目数”字段显示了已保存的联系人、日历条目、任务或记事的数量。

日历 – 常见问题

是否可以通过无线网络同步 PIM 项目？

同时使用日历和 Lotus Notes 时是否会受到限制？

如何增加日历中显示的小时数？

如何更改以周视图查看日历时首先显示一周中的某一天？

是否可以取消在删除联系人、日历条目、任务或记事之前出现的提示？

如何在每种视图中滚动查看日历？

如何更改约会在设备日历中的保留时间？

如何确定已保存的联系人、日历条目、任务或记事的数量？

是否可以任务为任务和日历提醒设置暂停时间？

在提醒中单击“全部消除”会有什么后果？

是否可以在设备日历中显示任务？

为什么桌面日历中的某些字符在同步后无法正确显示？

同时使用日历和 Lotus Notes 时是否会受到限制？

可以。如果您是 IBM® Lotus Notes® 用户，您将无法创建跨越多天的约会。此外，在编辑重复约会或会议时，您只能编辑“主题”、“地点”、“提醒”和“备注”字段以及“标记为私人”复选框。在编辑所创建的重复会议时，您还可以编辑与会者。

如何增加日历中显示的小时数？

在日历选项中，设置每天的开始时间和每天的结束时间字段。保存更改。

如何更改以周视图查看日历时首先显示一周中的某一天？

在日历选项中，更改每周第一天字段。保存更改。

如何在每种视图中滚动查看日历？

在日视图中滚动拨轮，可在一天中的整点小时之间移动。将拨轮滚动至屏幕顶部，可在导航栏中选择某一天。单击拨轮即可查看选定当日。按住 Alt 键并滚动拨轮，可在每一天之间移动。

在周视图中滚动拨轮，可在一天中的整点小时之间垂直移动。按住 Alt 键并滚动拨轮，可在一周中的每一天之间水平移动。

在月视图中滚动拨轮，可在一月中的每一天之间水平移动。按住 Alt 键并滚动拨轮，可在每一周之间垂直移动。

在日程视图中滚动拨轮，可在约会之间移动。按住 Alt 键并滚动拨轮，可在每一天之间移动。

如何更改约会在设备日历中的保留时间？

要更改约会在 BlackBerry® 设备日历中的保留天数，请在日历选项中设置保留约会字段。

设备日历中超出“保留约会”字段中所指定天数的约会将从设备中删除。但是，如果将“保留约会”字段设置为更长的时限，则约会仍可还原。如果延长了该字段中的时间，则日历中该时间段内的所有约会都将显示在设备日历中。

是否可以为任务和日历提醒设置暂停时间？

可以。在任务或日历选项中，设置暂停字段。

在提醒中单击“全部消除”会有什么后果？

如果任务或日历提醒中显示全部消除，则表明存在多个任务或日历提醒。如果单击全部消除，则当前的提醒以及该类型的其它所有提醒都将被消除。

是否可以在设备日历中显示任务？

可以。在日历选项中，将显示任务字段设置为是。保存更改。

蓝牙 — 常见问题

如何将 BlackBerry 设备与其它蓝牙设备连接？

如何将 BlackBerry 设备与计算机连接？

如何确认已打开蓝牙无线电？

如果无法在要配对的蓝牙设备中键入配对码，我该怎么办？

为什么没有显示已配对的蓝牙设备列表？

是否可以将设备直接与蓝牙设备连接而无需提示？

如果 BlackBerry® 设备在有效范围内，是否可以不被蓝牙设备发现？

如何将 BlackBerry 设备与其它蓝牙设备连接？

确定已打开 Bluetooth® 无线电且 BlackBerry® 设备已与蓝牙设备配对。

在已配对的蓝牙设备列表中，单击某个设备。单击连接。

如何将 BlackBerry 设备与计算机连接？

确定已打开 Bluetooth® 无线电且 BlackBerry® 设备已与计算机配对。

在已配对的蓝牙设备列表中，单击您的计算机。单击连接。

有关通过蓝牙无线连接在设备和计算机之间建立连接的详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

如何确认已打开蓝牙无线电？

如果蓝牙无线电已打开，或者已与其它蓝牙无线设备连接，主页屏幕中将显示蓝牙图标。

关于蓝牙图标的详细信息，请参阅设备随附的印刷文档。

如果无法在要配对的蓝牙设备中键入配对码，我该怎么办？

如果要配对的蓝牙设备由于没有屏幕而无法键入配对码，则其配对码可能为硬编码。在 BlackBerry® 设备的输入 < 设备名称 > 的配对码字段中，尝试键入 0000 以与新的蓝牙设备配对。

为什么没有显示已配对的蓝牙设备列表？

确定已打开蓝牙无线电，并且已经将蓝牙设备添加到 BlackBerry® 设备的已配对的蓝牙设备列表中。

有关详细信息，请参阅第 67 页的“与其它蓝牙设备配对”。

是否可以将设备直接与蓝牙设备连接而无需提示？

只有在将蓝牙设备与 BlackBerry® 设备配对后，设备才能直接与蓝牙设备连接而无需提示。在已配对的蓝牙设备列表中，单击某个已配对的蓝牙设备。单击设备属性。将信任字段设置为是。

如果 BlackBerry® 设备在有效范围内，是否可以不被蓝牙设备发现？

可以。在蓝牙配对设备列表中，单击拨轮。单击选项。将可发现字段设置为否。

安全性 — 常见问题

为什么在重新启动设备时会出现“正在验证安全软件”对话框？

在清除设备后如何恢复？

如何防止将密码意外复制到剪贴板？

是否可以在设备中重新生成加密密钥？

为什么设备选项中会显示其它安全选项？

如何为密码管理器中生成的随机密码指定标准？

如何防止在密码管理器屏幕中显示密码？

为什么在重新启动设备时会出现“正在验证安全软件”对话框？

如果出现此对话框，则表示设备正在验证设备中是否已正确实施所有安全软件。在重新启动设备时，测试将自动运行。

在清除设备后如何恢复？

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 版或更高版本的帐户绑定，请与系统管理员联系以启动企业激活。

如果您使用了 BlackBerry 桌面软件，则可以使用“备份和恢复”工具来恢复设备数据和服务。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

如何防止将密码意外复制到剪贴板？

在密码管理器选项中，将允许剪贴板复制字段设置为假。

是否可以在设备中重新生成加密密钥？

如果 BlackBerry® 设备与使用 BlackBerry Enterprise Server version 4.0 版或更高版本的帐户绑定，则您可以在设备中重新生成加密密钥。

如果设备与使用 BlackBerry Enterprise Server 3.6 版或更高版本（适用于 Microsoft® Exchange）、BlackBerry Enterprise Server 2.2 版或更高版本（适用于 IBM® Lotus® Domino®）的帐户绑定，或者您使用 BlackBerry 桌面转寄器将消息转发至设备，则您可以使用 BlackBerry 桌面软件更新加密密钥。有关详细信息，请参阅 *BlackBerry 桌面软件联机帮助*。

为什么设备选项中会显示其它安全选项？

设备中可能会有其它可供选择的安全选项，如证书服务器、证书、密钥存储、S/MIME 或内存清除。您可以将这些选项与安全多用途 Internet 邮件扩展 (S/MIME) 支持数据包配合使用。有关详情，请参阅 *S/MIME 支持数据包用户指南补充*。

如何为密码管理器中生成的随机密码指定标准？

在密码管理器选项中，您可以设置密码的长度，并指定随机生成的密码是否必须包含字母、数字或符号。

如何防止在密码管理器屏幕中显示密码？

在密码管理器选项中，将显示密码字段设置为假。

快捷方式

主页屏幕快捷方式

选项和字段快捷方式

导航屏幕快捷方式

键入快捷方式

编辑文本快捷方式

消息快捷方式

搜索快捷方式

附件快捷方式

电话快捷方式

浏览器快捷方式

日历快捷方式

计算器快捷方式

主页屏幕快捷方式

要从任何其它屏幕返回至主页屏幕，请按结束键。

要锁定设备，请设置密码。单击锁定。

要锁定键盘，请在主页屏幕中单击键盘锁定。

要取消键盘锁定，请双击拨轮。

要移动主页屏幕中的图标，请选择图标。按住 **Alt** 键并单击拨轮。单击移动应用程序。滚动拨轮可以移动图标。单击拨轮。

要隐藏主页屏幕中的图标，请选择图标。按住 **Alt** 键并单击拨轮。单击隐藏应用程序。

要显示主页屏幕中被隐藏的图标，请按住 **Alt** 键并单击拨轮。单击全部显示。按住 **Alt** 键并单击划叉的图标。单击隐藏应用程序。

要切换至其它程序，请按住 **Alt** 键并按退出按钮。继续按住 **Alt** 键并选择程序。释放 **Alt** 键即可切换至该程序。

要使用快捷键从主页屏幕打开程序，请打开电话选项。单击常规选项。将从主页屏幕拨号字段更改为否。快捷键在主页屏幕中以下划线表示。您可以使用这些快捷键，但无法从该屏幕拨打电话。

注意：

不能隐藏选项和打开无线服务/关闭无线服务图标。

您可以仅通过程序列表移动程序和隐藏程序，具体取决于主题。有关详细信息，请参阅第 77 页的“组织程序列表”。

如果您的主题使用程序列表，则可在程序列表中使用快捷方式，即使从主页屏幕拨号字段设置为是。

选项和字段快捷方式

要选中复选框，请按 **Space** 键。要清除复选框，请再按一次 **Space** 键。

要更改选项字段，请按住 **Alt** 键。单击某个值。

要移动至列表或菜单中的某个项，请键入该项的首字母。

要清除字段，请单击拨轮。单击清除字段。

导航屏幕快捷方式

要移动光标，请滚动拨轮。

要向其它方向移动光标，请按住 **Alt** 键并滚动拨轮。

要退出屏幕或对话框，请按退出按钮。

要单击图标或菜单项，请滚动拨轮以选择该项。单击拨轮。

要选择多个项或字符，请按住 **Shift** 键并滚动拨轮。

要在列表中向上或向下翻页，请按住 **Alt** 键并滚动拨轮。

要移动至屏幕顶部，请按 **T**。

要移动至屏幕底部，请按 **B**。

要向下移动屏幕，请按 **Space** 键。

要向上移动屏幕，请按 **Shift + Space** 键。

要移动至下一项，请按 **N**。

要移动至上一项，请按 **P**。

要删除选定的项，请按退格/删除键。

编辑文本快捷方式

要选择一行文本，请按 **Shift** 键并滚动拨轮。

要按字符选择文本，请按住 **Shift** 键并滚动拨轮。

要剪切选定的文本，请按 **Shift** 键 + 退格/删除键。

要复制选定的文本，请按 **Alt** 键并单击拨轮。

要粘贴选定的文本，请按 **Shift** 键并单击拨轮。

法律声明

© 2006 Research In Motion Limited.保留所有权利。BlackBerry 和 RIM 相关标记、图像和符号系列是 Research In Motion Limited 的专有财产和商标。RIM、Research In Motion、“Always On, Always Connected”和 BlackBerry 已在美国专利和商标局注册，并可能正在申请或已在其它国家（地区）注册。

Bluetooth 字标志和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Research In Motion Limited 对这些标记的使用已获得许可。IBM、Lotus、Domino 和 Lotus Notes 是 International Business Machines Corporation 在美国和（或）其它国家（地区）的注册商标或商标。JavaScript 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家（地区）的商标。Microsoft、Outlook、PowerPoint 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和（或）其它国家的注册商标或商标。Novell 和 GroupWise 是 Novell, Inc. 在美国和（或）其它国家（地区）的注册商标或商标。vCard 和 vCalendar 是 Internet Mail Consortium 的注册商标或商标。

所有其它品牌、产品名称、公司名称和商标以及服务标记是其各自所有者的财产。

BlackBerry 手持设备和（或）相关软件受版权、国际条约和各种专利的保护，这些专利包括以下美国专利中的一项或多项：6,278,442、6,271,605、6,219,694、6,075,470、6,073,318、D445,428、D433,460、D416,256。其它专利已在世界上各个国家（地区）注册或正在申请注册。要获取当前适用专利的列表，请访问 www.rim.com/patents.shtml。

此文档按“原样”提供，Research In Motion Limited (RIM) 对于此文档中的印刷、技术或其它错误不承担任何责任。RIM 保留定期更改此文档中信息的权利；但 RIM 不承诺及时向您提供对此文档的更改、更新、改进或其它添加内容，并可能完全不提供。RIM 不作任何明示或暗示的保证、担保、限制或协定（包括但不限于对于特定用途、无侵权、可销性、耐用性、称谓，或与任何此处引用的软件，或任何此处引用的服务的性能或非性能相关的合理性的任何明示或暗示的保证或限制）。关于使用此文档，无论是 RIM 还是其附属公司以及它们各自的董事、职员、雇员或顾问，对引起的无论是直接、经济、商业、特殊、后果、伴随、赔偿损失，或间接损失，即使 RIM 已被建议可能会出现这样的损失，包括但不限于业务收入或利润的减少、丢失数据、延期引起的损失或利润减少，或未实现预计的盈利，将不承担任何责任。

此文档可能包括对第三方信息来源和（或）第三方网站（“第三方信息”）的引用。对于第三方信息，包括但不限于内容、准确性、版权符合性、法规、合法性、链接或任何其它方面的第三方信息，RIM 不控制且不承担任何责任。在此文档中包括第三方信息并不表示 RIM 认可第三方。任何与第三方的交易，包括但不限于适用许可的遵守和条款和条件完全由您和第三方负责。RIM 对于这些交易的任何部分不承担任何责任。

您应自己负责选择、实施以及执行任何在此手持设备中使用的第三方应用程序和桌面软件。Research In Motion 对于任何第三方应用程序的安全性、兼容性、性能或可信度不作任何保证，并对由于第三方应用程序给您或第三方引起的问题不承担任何责任。

索引

英文字母

FDN，*请参阅*固定拨号

JavaScript 支持，122

MMS 消息

 vCalendar 附件，22

 vCard 附件，22

 保存，22

 查看，21

 查看大小，111

 查找号码，21

 常见问题，111

 从浏览器发送，22

 答复，22

 打开，21

 发送，21

 附件，21

 关于，21

 过滤，111

 检索，21

 删除，22

 通知，22,111

 图像附件，22

 选项，111

 演示文稿，111

 转发，22

*请参阅*消息

PIM 无线同步

 打开，30

PIN 码，更改 SIM 卡安全性，86

PIN 码消息

 保存，16

 查看长主题行，105

 常见问题，103

 重发，10

 答复，16

 打开，9

 更改，10

 关于，15

 删除，16

 设置为高优先级，105

 转发，16

 自动重发，10

*请参阅*消息

PIN，查找，15

SIM 卡

 SMS 消息，85

 安全性，86

 编辑电话号码，119

 删除 SMS 消息，86

SIM 卡电话簿

 编辑联系人，85

 关于，85

 删除联系人，85

 添加联系人至，85

 添加联系人至地址簿，85

 条目类型，85

*请参阅*地址簿；联系人

SMS 消息

 保存，18

 保存在 SIM 卡上，85

 查找号码，17

 常见问题，109

 从 SIM 卡删除，86

 重发，18

 答复，18

 打开，17

 发送，17

 发送确认，109

 关闭自动图文集，34

 关于，17

 键入 SMS 号码，17

 删除，18

 删除历史记录，18

 添加联系人，18

 选项，110

 隐藏已发送，109

 在线程中显示更多内容，109

 转发，18

*请参阅*消息

TLS

 关于，48

 设置，123

TTY

 关于，42

- 设置, 42
- 使用要求, 118
- vCard 附件, *请参阅地址簿附件*
- WTLS
 - 关于, 48
 - 设置, 123

A

安全性

- S/MIME, 131
- SIM 卡, 86
- TLS, 48
- WTLS, 48
- 常见问题, 131
- 重新生成加密密钥, 89
- 存储密码, 89
- 第三方程序传送数据, 91
- 第三方程序的权限, 91
- 第三方程序访问个人信息, 93
- 第三方程序访问外部连接, 92
- 第三方程序访问与设备的连接, 92
- 防火墙设置, 91
- 更改 SIM 卡 PIN 码, 86
- 更改设备密码, 87
- 关闭设备密码, 88
- 加密密钥, 89
- 密码管理器, 89
- 密钥存储区, 131
- 内存清除, 131
- 内容保护, 88
- 内容压缩, 88
- 其它选项, 131
- 设置第三方程序权限, 91
- 锁定设备, 88
- 验证软件, 90
- 证书, 131
- 证书服务器, 131
- 自检, 90, 131

按键音, 打开, 34

B

- 版本, 软件, 101
- 保存
 - MMS 消息, 22
 - PIN 码消息, 16
 - SMS 消息, 18

- 草稿电子邮件, 10
- 电子邮件, 10
- 搜索, 23
- 图像, 47
- 网页, 47
- 网页请求, 47
- 已发送电子邮件, 11

保护, 设备内容, 88

背光灯

- 关闭自动调整, 75
- 配置, 75
- 调整亮度, 75

备份

- 备份的设备数据类型, 31
- 关于, 31

编辑

- SIM 卡电话簿联系人, 85
- 保存的搜索, 23
- 单键拨号, 40
- 固定拨号联系人, 43
- 过滤器, 12
- 呼叫备注, 40
- 记事, 61
- 快捷方式, 134
- 联系人, 51
- 密码管理器密码, 89
- 配对的蓝牙设备名称, 67
- 配置文件, 71
- 配置文件例外, 72
- 任务状态, 59
- 邮件列表, 52
- 自动图文集条目, 34
- 另请参阅*设置; 更改

标记消息为已打开和未打开, 11

拨号

- 使用字母, 39
- 添加休止符, 53
- 添加延迟符, 53
- 另请参阅*呼叫; 电话

C

查看

- MMS 消息, 21
- MMS 消息大小, 111
- 保存的搜索, 23
- 程序列表, 49
- 程序详细信息, 49

- 单键拨号列表, 40
- 电子表格, 26
- 动画图形, 122
- 服务预订, 97
- 关于文件附件的信息, 26
- 归档消息, 11
- 过滤器, 12
- 记事, 61
- 联系人, 51
- 密码管理器密码, 89
- 日历中的特定日期, 55
- 上次搜索词条, 23
- 图像, 46
- 文件附件目录, 25
- 下一页和上一页网页, 46
- 演示文稿, 26
- 已发送消息, 11
- 邮件列表, 52
- 自动图文集条目, 34
- 另请参阅*打开; 显示

查找

- MMS 号码, 21
- PIN, 15
- SMS 号码, 17
- 电话号码, 37
- 软件版本, 101

常见问题

- MMS 消息, 111
- SMS 消息, 109
- 安全性, 131
- 常规, 101
- 程序, 50
- 电话, 117
- 电子邮件, 103
- 电子邮件转寄, 104
- 过滤器, 106
- 记事, 61
- 键入, 34
- 蓝牙, 129
- 联系人, 125
- 浏览器, 121
- 闹钟, 63
- 配置文件, 73
- 任务, 59
- 日历, 127
- 同步, 115
- 网络, 84

- 文件附件, 113
- 下载, 50
- 自动无线备份, 31

程序

- 查看列表, 49
- 查看详细信息, 49
- 常见问题, 50
- 第三方和数据传送, 91
- 加载, 50
- 切换, 133
- 删除, 49
- 添加, 49
- 下载, 49

*另请参阅*第三方程序

冲突, 与桌面电子邮件程序数据, 115

传输层安全性, *请参阅*TLS

创建

- MMS 消息, 21
- PIN 码消息, 15
- SMS 消息, 17
- 电子邮件, 9
- 过滤器, 12
- 快速过滤器, 13
- 类别, 52
- 链接, 104
- 配置文件, 71
- 配置文件例外, 72
- 任务, 59
- 书签, 47
- 随机密码, 89
- 一般过滤器, 106
- 邮件列表, 51
- 自动图文集条目, 33
- 另请参阅*添加

重发

- 待处理的电子邮件, 10
- PIN 码消息, 10
- SMS 消息, 18
- 待处理的 PIN 码消息, 10
- 电子邮件, 10

重复会议, *请参阅*会议

重复约会, *请参阅*约会

重新呼叫保存的搜索, 23

D

答复

- MMS 消息, 22

- PIN 码消息, 16
- SMS 消息, 18
- 电子邮件, 10
- 删除原始文本, 10

打开

- MMS 消息, 21
- PIM 无线同步, 30
- PIN 码消息, 9
- SMS 消息, 17
- 不同帐户中的消息, 9
- 电子邮件, 9
- 电子邮件无线同步, 29
- 附件中嵌入的内容, 25
- 固定拨号, 43
- 过滤器, 12
- 呼叫中使用免提电话, 39
- 呼叫阻止, 40
- 会议, 56
- 蓝牙无线电, 67
- 浏览器推入, 50
- 闹钟暂停, 63
- 内容保护, 88
- 内容压缩, 88
- 配置文件例外, 72
- 任务, 59
- 任务暂停, 128
- 日历暂停, 128
- 设备密码, 87
- 设备屏幕, 75
- 设备自动, 81
- 图像, 47
- 文件附件, 25
- 小区广播消息, 18
- 约会, 56

另请参阅查看; 显示

打砖块

- 查看高分站点, 96
- 挡板速度, 95
- 计分, 95
- 目标, 95
- 提交得分, 95
- 音量, 95
- 游戏, 95

大小, 数据库, 101

单键拨号

- 编辑, 40
- 查看列表, 40

- 分配给联系人, 40
- 分配号码, 40
- 删除, 40
- 使用, 38
- 移动联系人, 40

单位, 转换, 65

导航

- 快捷方式, 133
- 浏览器, 45
- 日历, 127
- 图像, 46
- 文件附件, 27
- 演示文稿, 27

灯

- 低电量指示, 101
- 覆盖范围指示, 101
- 蓝牙连接指示, 101
- 闪烁, 101

地址

- 链接, 46
- 图像, 46
- 网页, 46

地址簿

- 更新附件中的联系人, 27
- 管理远程搜索结果, 53
- 搜索远程, 53
- 添加 SIM 卡联系人至, 85
- 与蓝牙设备共享, 68
- 自定义字段, 125
- 另请参阅联系人*

地址簿附件

- 关于, 25, 27
- 添加, 10

第三方案序

- 个人信息, 93
- 权限, 91
- 设备上的连接, 92
- 设置权限, 91
- 数据传送, 91
- 外部连接, 92

电池

- 电量, 81
- 关于, 81
- 延长寿命, 81

电话

- TTY, 42
- 编辑号码, 119

- 查找号码, 37
- 常见问题, 117
- 当设备锁定时使用, 117
- 分配单键拨号, 40
- 更改电话号码显示, 119
- 更改固定拨号条目, 43
- 呼叫等待, 41
- 呼叫公司, 42
- 检查语音邮件, 38
- 进行会议, 39
- 快捷方式, 44
- 蓝牙, 68
- 前转呼叫, 41
- 设置默认国家 (地区) 和区域代码, 42
- 使用单键拨号, 38
- 使用其它程序, 39
- 使用字母拨号, 39
- 限制标识, 119
- 音量, 39
- 隐藏电话号码, 119
- 语音邮件, 42
- 在呼叫间切换, 39
- 智能拨号, 41
- 阻止呼叫, 40
- 另请参阅呼叫
- 电话簿, 请参阅地址簿; 联系人
- 电话呼叫, 请参阅呼叫
- 电话会议, 39
- 电源
 - 关闭, 81
 - 关于, 81
 - 自动打开, 81
 - 自动关闭, 81
- 电子表格附件, 查看单元格内容, 114
- 电子邮件
 - 保存, 10
 - 保存草稿, 10
 - 保存已发送, 11
 - 查看长主题行, 105
 - 查看归档, 11
 - 常见问题, 103
 - 从文件夹转寄, 13, 106, 116
 - 重发, 10
 - 答复, 10
 - 打开, 9
 - 发送, 9
 - 更改, 10

- 归档, 10
- 归档要求, 105
- 过滤, 106
- 删除, 10
- 设置重要性, 10
- 添加联系人, 10
- 添加签名, 11
- 停止发送, 104
- 限制, 106
- 转发, 10
- 自动重发, 10
- 另请参阅消息
- 电子邮件同步
 - 处理冲突, 115
 - 关于, 29
 - 使用要求, 115
 - 通过无线网络, 29
 - 已删除消息, 29
 - 与个人文件夹, 116
- 电子邮件无线同步, 打开, 29
- 电子邮件转寄
 - 常见问题, 104
 - 从文件夹转寄, 13, 106
- 动画图形, 查看, 122
- 短消息服务, 请参阅SMS 消息
- 断开, 从无线网络, 83
- 多媒体消息服务, 请参阅MMS 消息

F

- 发件人
 - 创建过滤器, 13
 - 搜索, 24
- 发送
 - MMS 消息, 21
 - PIN 码消息, 15
 - SMS 消息, 17
 - 从不同帐户发送, 9
 - 从日历发送 MMS 消息, 22
 - 从图片列表发送 MMS 消息, 22
 - 地址簿附件, 10
 - 电子邮件, 9
 - 网页地址, 46
 - 消息中的链接, 46
 - 消息中的图像, 46
- 发送确认
 - PIN 码消息, 104
 - SMS 消息, 109

防火墙, 91
分发列表, *请参阅*邮件列表
服务, 搜索, 23
服务预订
 查看, 97
 关于, 97
 恢复删除的, 97
 接收, 97
 接受, 97
 删除, 97
覆盖
 常见问题, 84
 选择网络, 84
复位
 呼叫计时器, 44
 设备, 81
复制
 计算结果, 65
 密码管理器密码, 90
 文本, 34
附件
 MMS 消息, 21
 打开, 25
 更新联系人, 27
 快捷方式, 27
 添加联系人, 27
 *另请参阅*文件附件; 地址簿附件; 图像

G

高重要性, 设置, 10
个人身份编号, *请参阅*PIN
个人文件夹, 同步, 116
更多图像细节, 26
更改
 PIN 码消息, 10
 SIM 卡安全 PIN 码, 86
 电子邮件, 10
 电子邮件收件人, 10
 呼叫阻止密码, 41
 会议, 56
 会议被邀请者, 57
 浏览器内容类型, 122
 浏览器主页, 121
 密码管理器密码, 90
 默认日历提醒, 56
 配置文件例外中的联系人, 72
 任务状态, 59

日历视图, 55
日历中周的第一天, 127
设备密码, 87
书签, 47
网络顺序, 84
消息状态, 11
已发送的消息, 10
邮件列表成员, 52
约会, 56
自定义电话铃音音量, 126
自定义字段, 125
 *另请参阅*编辑; 设置
工作表, 在附件中选择, 26
公司分机拨号, 设置, 42
固定拨号
 编辑联系人, 43
 打开, 43
 关于, 43
 删除联系人, 43
 使用要求, 118
 添加联系人, 43
关闭
 SMS 消息的自动图文集, 34
 过滤器, 12
 呼叫中使用免提电话, 39
 呼叫阻止, 40
 蓝牙无线电, 67
 闹钟, 63
 配置文件例外, 72
 设备密码, 88
 设备自动, 81
 所有通知, 73
 外出自动答复, 12
 自动背光灯, 75
关于, 快捷键, 76
管理
 小区广播消息, 19
光标速度, 设置, 34
归档消息, 10,105
滚动
 日历视图, 127
 向相反方向, 133
 在附件中水平, 27
国家 (地区) 代码, 设置默认, 42
过滤器
 常见问题, 106
 创建, 12

- 创建一般, 106
- 根据发件人, 13
- 根据主题, 13
- 关于, 12
- 管理, 12
- 快速创建, 13
- 顺序, 12
- 添加多个联系人, 12

H

号码

- 查找 MMS, 21
- 查找 PIN, 15
- 查找 SMS, 17
- 查找电话, 37

呼叫

- TTY, 42
- 保持, 39
- 从电话会议断开, 39
- 从电话会议分立, 39
- 从主页屏幕进行, 117
- 复位计时器, 44
- 格式化电话会议号码, 118
- 固定拨号, 43
- 忽略, 38
- 记录, 40
- 结束, 37, 38
- 紧急, 38
- 进行, 37
- 静音, 38
- 默认音量, 43
- 期间使用蓝牙, 68
- 切换, 39
- 设置通知, 71
- 使用单键拨号进行, 38
- 使用免提电话, 39
- 使用字母拨号, 39
- 应答, 38
- 智能拨号, 41
- 转移, 39
- 另请参阅电话

- 呼叫保持, 39

呼叫等待

- 设置, 41
- 使用要求, 118

呼叫记录

- 编辑备注, 40

- 关于, 40
- 删除备注, 40
- 设置, 40
- 使用, 40
- 添加备注, 40
- 转发备注, 40

- 呼叫禁止, 请参阅呼叫阻止

- 呼叫静音, 38

呼叫前转

- 更改前转号码, 118
- 删除前转号码, 41
- 设置, 41
- 使用要求, 118
- 添加前转号码, 41

呼叫阻止

- 打开, 40
- 更改密码, 41
- 关闭, 40
- 使用要求, 118

- 忽略呼叫, 38

- 缓存, 浏览器, 48

恢复

- 关于, 31
- 删除的服务预订, 97
- 设备, 131
- 设备数据, 31

会议

- 创建要求, 115
- 重复, 56
- 打开, 56
- 更改, 56
- 更改与会者, 57
- 计划, 56
- 删除, 56
- 数量, 126
- 响应邀请, 56
- 邀请与会者, 57
- 移除与会者, 57

货币键

- 更改符号, 35

J

- 激活, 企业, 7

计划

- 会议, 56
- 快速约会, 56
- 约会, 55

计时器，复位， 44

计算器

复制计算结果， 65

快捷方式， 65

内存， 65

转换单位， 65

击键重复率，设置， 34

记录呼叫， 40

记事

按类别排列， 53

编辑， 61

编写， 61

查看， 61

创建类别， 52

清除所有类别， 126

删除， 61

删除类别， 53

数量， 126

同步， 29

应用类别， 53

加密密钥

从设备重新生成的要求， 131

重新生成， 89

关于， 89

加载程序， 50

检查语音邮件， 38

剪切文本， 34

减少数据大小， 88

键盘锁， 88

键入

SMS 号码， 17

常见问题， 34

打开按键音， 34

大写锁定， 34

复制文本， 34

剪切文本， 34

快捷方式， 34

设置光标速度， 34

使用自动图文集， 33

数字锁定， 34

粘贴文本， 34

主页屏幕快捷方式， 35

接受

服务预定， 97

会议邀请， 56

结束，呼叫， 37,38

解锁

键盘， 88

设备， 88

紧急呼叫，进行， 38

进行

电话会议， 39

呼叫， 37

紧急呼叫， 38

静音

闹钟， 63

设备， 72

拒绝会议邀请， 56

K

开始， 7

可访问性，默认音量， 43

可用功能， 101

快捷方式

编辑文本， 134

导航屏幕， 133

附件， 27

更改选项， 133

计算器， 65

键入， 34

清除字段， 133

日历， 57

使用电话， 44

使用主页屏幕， 133

使用浏览器， 48

搜索， 24

消息， 14

主页屏幕快捷方式， 35

快捷键

关于， 76

设置， 76

L

蓝牙

编辑配对的设备名称， 67

常见问题， 129

电话， 68

访问地址簿， 68

关于， 67

关于配对， 67

加密， 67

可发现， 68

配对的设备列表， 129

- 删除配对的设备, 68
- 设置 BlackBerry 设备名称, 68
- 添加配对的设备, 67
- 无线电, 67
- 无线电图标, 129
- 信任设备, 67,129
- 与计算机连接, 129
- 与其它蓝牙设备连接, 129

类别

- 创建, 52
- 关于, 52
- 排列记事, 53
- 排列联系人, 53
- 排列任务, 53
- 清除所有, 126
- 删除, 53
- 应用, 53

联系人

- SIM 卡, 85
- vCard 附件, 22
- 按类别排列, 53
- 编辑, 51
- 查看, 51
- 常见问题, 125
- 创建类别, 52
- 分配单键拨号, 40
- 管理远程搜索结果, 53
- 呼叫, 37
- 排序, 125
- 清除所有类别, 126
- 删除, 51
- 删除类别, 53
- 数量, 126
- 添加, 51
- 添加至 FDN 列表, 43
- 添加至 SMS 消息, 18
- 添加至电子邮件, 10
- 添加自定义电话铃声, 52
- 同步, 29
- 应用类别, 53
- 允许重复, 125
- 在配置文件例外中更改, 72
- 在远程地址簿中搜索, 53
- 另请参阅地址簿*

连接, 至无线网络, 83

链接

- 创建, 104

- 从浏览器发送, 46
- 地址, 46
- 复制地址, 46
- 使用, 104
- 为 PIN 创建, 104
- 选择, 45,122

铃音

- 测试, 71
- 删除, 71
- 试听, 50,71
- 添加, 49
- 下载, 49
- 显示, 71
- 另请参阅配置文件*

铃音, *请参阅铃音; 配置文件*

浏览器

- JavaScript 支持, 122
- 查看历史记录, 46
- 查看内容, 45,122
- 查看图像, 46
- 查看文件, 47
- 常见问题, 121
- 导航, 45
- 发送链接, 46
- 发送图像, 46
- 发送网页地址, 46
- 更改内容类型, 122
- 更改主页, 121
- 关闭, 46
- 关于, 45
- 控制脚本, 122
- 快捷方式, 48
- 清除缓存, 48
- 使用要求, 121
- 通过 web 应用程序接收内容, 50
- 选择内容, 45,122
- 隐藏, 46
- 主页, 46
- 另请参阅网页*

浏览器推入

- 打开, 50
- 关于, 50
- 通知选项, 50

M

密码

- 创建随机, 89

- 存储, 89
- 复制, 90
- 更改密码管理器密码, 90
- 呼叫阻止, 41
- 随机密码标准, 132
- 在密码管理器中编辑, 89
- 在密码管理器中查看, 89
- 在密码管理器中删除, 89
- 在密码管理器中显示, 132
- 阻止复制, 131
- 另请参阅*设备密码

密码管理器

- 重新生成随机密码的标准, 132
- 关于, 89
- 选项, 132

密钥, 加密, 89

免提电话

- 呼叫中使用, 39

默认

- 配置文件, 71
- 日历提醒长度, 56

目录, 打开文件附件的, 25

N

闹钟

- 常见问题, 63
- 关闭, 63
- 静音, 63
- 设置, 63
- 提醒和关闭电源, 81
- 通知, 63
- 音量, 63
- 暂停, 63
- 周末通知, 63

内存

- 更改缓存大小, 113
- 数据库大小, 101

内容保护

- 打开, 88
- 关于, 88

内容压缩

- 打开, 88
- 关于, 88

P

排列, 按类别排列 PIM 项目, 53

配对, 蓝牙, 67

配置文件

- 编辑, 71
- 常见问题, 73
- 创建, 71
- 创建例外, 72
- 关于, 71
- 闹钟, 63
- 启用, 71
- 删除, 71
- 音量大小渐强, 73
- 另请参阅*铃声

配置文件例外

- 编辑, 72
- 创建, 72
- 打开, 72
- 更改联系人, 72
- 关闭, 72
- 关于, 72
- 删除, 72
- 删除联系人, 72
- 添加联系人至, 72
- 移动, 72

屏幕

- 打开, 75
- 选项, 75
- 主页屏幕背景, 76

Q

企业激活, 7

前转

- 呼叫, 41

切换程序, 133

清除

- 浏览器缓存, 48
- 设备数据, 90
- 所有类别, 126
- 字段, 133

清空已删除邮件文件夹, 116

区域代码, 设置默认, 42

全景图像, 46

R

任务

- 按类别排列, 53
- 常见问题, 59

- 创建, 59
- 创建类别, 52
- 打开, 59
- 更改状态, 59
- 清除所有类别, 126
- 删除, 59
- 删除类别, 53
- 设置通知, 71
- 数量, 126
- 同步, 29
- 消除所有提醒, 128
- 应用类别, 53
- 在日历中显示, 128
- 暂停, 128

任务切换器, 133

日历

- vCalendar 附件, 22
- 查看前一天或后一天, 55
- 查看日, 55
- 查看日程, 55
- 查看特定日期, 55
- 查看月, 55
- 查看周, 55
- 常见问题, 127
- 导航, 127
- 对 Lotus Notes 用户的限制, 127
- 更改默认提醒长度, 56
- 更改试图, 55
- 更改周的第一天, 127
- 关于, 55
- 计划会议, 56
- 计划约会, 55
- 今天, 55
- 快捷方式, 57
- 快速计划约会, 56
- 默认视图, 55
- 设置通知, 71
- 提醒和关闭电源, 81
- 同步, 29
- 消除所有提醒, 128
- 在任务中显示, 128
- 暂停, 128
- 展开小时显示, 127

软件版本, 101

S

删除

- MMS 消息, 22
- PIN 码消息, 16
- SIM 卡电话簿联系人, 85
- SMS 消息, 18
- SMS 消息历史记录, 18
- 保存的搜索, 23
- 从列表, 84
- 答复中的原始文本, 10
- 单键拨号号码, 40
- 第三方程序, 49
- 电子邮件, 10
- 多则消息, 11
- 服务预订, 97
- 固定拨号联系人, 43
- 过滤器, 12
- 呼叫备注, 40
- 呼叫前转号码, 41
- 会议, 56
- 记事, 61
- 类别, 53
- 联系人, 51
- 密码管理器密码, 89
- 配对的蓝牙设备, 68
- 配置文件, 71
- 配置文件例外, 72
- 任务, 59
- 使用电子邮件同步, 29
- 书签, 47
- 通过无线网络, 29
- 图像, 47
- 下载的铃声, 71
- 显示语言, 79
- 以前的消息, 11
- 邮件列表, 52
- 远程地址簿搜索结果, 53
- 约会, 56
- 主题, 76
- 自动图文集条目, 34
- 另请参阅*移除

设备

- 备份数据, 31
- 打开屏幕, 75
- 复位, 81
- 更改文件夹, 106
- 恢复, 31
- 解锁, 88
- 静音, 72

- 通过无线网络激活, 7
 - 自动打开, 81
 - 自动关闭, 81
 - 设备密码
 - 更改, 87
 - 关闭, 88
 - 关于, 87
 - 设置, 87
 - 设备数据
 - 恢复, 131
 - 减少大小, 88
 - 清除, 90
 - 无线备份时备份, 31
 - 设置
 - SIM 卡安全性, 86
 - TLS, 123
 - TTY, 42
 - WTLS, 123
 - 光标速度, 34
 - 呼叫等待, 41
 - 呼叫默认音量, 43
 - 闹钟, 63
 - 闹钟音量, 63
 - 配置文件, 71
 - 设备密码, 87
 - 设备上的外出自动答复, 12
 - 搜索标准, 23
 - 所有者信息, 90
 - 文件夹转寄, 13
 - 消息的重要性等级, 10
 - 语言, 79
 - 语音邮件选项, 42
 - 主题, 76
 - 主页屏幕背, 76
 - 字体, 76
 - 另请参阅编辑;更改
 - 声音, 请参阅配置文件
 - 生成新加密密钥, 89
 - 试听铃音, 50
 - 收件人, 搜索, 24
 - 首选网络列表, 请参阅网络列表
 - 书签
 - 创建, 47
 - 重命名文件夹, 47
 - 更改, 47
 - 离线时可用, 122
 - 删除, 47
 - 添加文件夹, 47
 - 移动, 47
 - 整理, 47
 - 刷新网页, 46
 - 顺序, 过滤器, 12
 - 搜索
 - 按发件人, 24
 - 按服务, 23
 - 按收件人, 24
 - 按主题, 24
 - 保存, 23
 - 编辑保存的, 23
 - 查看保存的, 23
 - 查看上次, 23
 - 重新呼叫保存的, 23
 - 附件内, 114
 - 关于, 23
 - 快捷方式, 24
 - 删除保存的, 23
 - 设置搜索标准, 23
 - 远程地址簿, 53
 - 搜索标准, 设置, 23
 - 缩放图像, 46
 - 锁定
 - 键盘, 88
 - 设备, 88
 - 所有者信息, 设置, 90
- ## T
- 提醒
 - 关闭电源, 81
 - 任务, 59,128
 - 日历, 56,128
 - 消除所有, 128
 - 添加
 - SIM 卡联系人至地址簿, 85
 - 成员到邮件列表, 52
 - 程序, 49
 - 电子邮件联系人, 10
 - 多个联系人至过滤器, 12
 - 附件中的联系人, 27
 - 呼叫备注, 40
 - 呼叫前转号码, 41
 - 会议被邀请者, 57
 - 联系人, 51
 - 联系人至 FDN 列表, 43
 - 联系人至 SIM 卡电话簿, 85

- 联系人至 SMS 消息, 18
- 联系人至配置文件例外, 72
- 铃音, 49
- 配对的蓝牙设备, 67
- 网络至网络列表, 83
- 显示语言, 79
- 休止符和延迟符, 53,118
- 远程地址簿搜索结果中的联系人, 53
- 自定义电话铃音, 52
- 自动签名, 11
- 另请参阅*创建

跳过的内容, 114

通知

- MMS 消息, 111
- 关闭, 73
- 浏览器推入, 50
- 闪烁灯, 101
- 为程序设置, 71
- 另请参阅*配置文件

同步

- 常见问题, 115
- 记事, 29
- 联系人, 29
- 任务, 29
- 日历, 29
- 通过无线网络, 30
- 消息, *请参阅*电子邮件同步

图片, 导航, 46

图像

- 保存, 47
- 从浏览器发送, 46
- 打开, 47
- 导航, 46
- 地址, 46
- 复制地址, 46
- 更多细节, 26
- 全景, 26,46
- 删除, 47
- 缩放, 26,46
- 下载, 76
- 旋转, 26,46
- 选择, 45,122
- 在网页上显示占位符, 46
- 在浏览器中查看, 46
- 另请参阅*文件附件; 地址簿附件; 附件

W

外出答复

- 关闭自动, 12

外出自动答复

- 关于, 12
- 设置, 12

完整内容, 打开, 25

网络列表

- 更改, 84
- 更改顺序, 84
- 关于, 83
- 删除网络, 84
- 添加时扫描网络, 84
- 添加网络, 83

网页

- 保存, 47
- 保存请求, 47
- 查看图像, 46
- 查看文件, 47
- 查看下一页和上一页, 46
- 查看主页, 46
- 打开, 45
- 地址, 46
- 动画图形, 122
- 发送地址, 46
- 复制地址, 46
- 取消请求, 46
- 设置通知, 71
- 视图模式, 45,122
- 刷新, 46
- 提交表单, 122
- 显示占位符, 46
- 选择模式, 45,122
- 另请参阅*浏览器

文本

- 编辑快捷方式, 134
- 剪切或复制, 34
- 粘贴, 34

文本电话, *请参阅*TTY

文本消息, *请参阅*SMS 消息

文件附件

- 查看电子表格单元格, 114
- 查看相关信息, 26
- 查看要求, 113
- 常见问题, 113
- 打开, 25
- 打开目录, 25

用户指南

- 导航, 27
- 更改显示, 113
- 关于, 25
- 检索嵌入内容, 25
- 接收多个长附件, 114
- 内存使用, 113
- 搜索, 114
- 跳过的内容, 114
- 显示追踪修订, 114
- 演示文稿附件, 27
- 在浏览器中查看, 47
- 支持的文件格式, 25
- 另请参阅*附件; 地址簿附件; 图像

文件夹

- 查看归档电子邮件, 11
- 更改, 106
- 可用于消息转寄, 106
- 为书签添加, 47
- 为书签重命名, 47
- 展开, 10, 47
- 折叠, 10, 47
- 转寄电子邮件, 13, 116
- 转寄已发送消息, 13

文件夹转寄, 设置, 13

无线

- PIM 同步, 30
- 备份, 31
- 电子邮件同步, 29
- 恢复, 31

无线 PIM 同步

- 关于, 29
- 要求, 115

无线传输层安全性, *请参阅*WTLS

无线网络

- 常见问题, 84
- 断开, 83
- 连接至, 83
- 选择, 84
- 选择归属网络, 84
- 自动选择, 84

无线网络, 注册, 84

X

下载

- 常见问题, 50
- 程序, 49
- 铃音, 49

试听铃音, 50

图像, 76

主题, 76

显示

- 程序, 77, 133
- 电话号码, 119
- 日历中的任务, 128
- 选项, 75
- 语言, 79
- 追踪修订, 114
- 另请参阅*查看

消除所有

- 任务提醒, 128
- 日历提醒, 128

消息

- 按发件人搜索, 24
- 按服务搜索, 23
- 按收件人搜索, 24
- 按主题搜索, 24
- 标记为未打开, 11
- 标记为已打开, 11
- 不同图标, 105
- 从不同帐户打开, 9
- 从不同帐户发送, 9
- 重发, 10
- 发送链接, 46
- 发送图像, 46
- 发送网页地址, 46
- 更改, 10
- 归档, 105
- 接收更多长消息, 104
- 快捷方式, 14
- 删除, 106, 109
- 删除多个, 11
- 设置搜索标准, 23
- 设置通知, 71
- 搜索, 23
- 停止转发, 107
- 预加载至设备, 104

消息草稿, 保存, 10

消息优先级, 设置, 10

小区广播消息

- 打开, 18
- 关于, 18
- 管理通道, 19

休止符

- 关于, 53

- 添加, 53,118
- 旋转图像, 46
- 选择无线网络, 84

Y

- 压缩数据大小, 88
- 延长电池寿命, 81
- 延迟符
 - 关于, 53
 - 添加, 53,118
- 演示文稿
 - MMS 消息, 111
 - 查看, 26
 - 导航, 27
- 邀请, 响应, 56
- 要求
 - TTY, 118
 - 查看文件附件, 113
 - 从设备重新生成加密密钥, 131
 - 电子邮件同步, 115
 - 固定拨号, 118
 - 归档消息, 105
 - 呼叫等待, 118
 - 呼叫前转, 118
 - 呼叫阻止, 118
 - 浏览器, 121
 - 无线 PIM 同步, 115
- 移除
 - 会议被邀请者, 57
 - 另请参阅删除
- 移动
 - 单键拨号联系人, 40
 - 配置文件例外, 72
 - 书签, 47
 - 消息过滤器位置, 12
 - 主页屏幕中的图标, 77,133
- 已发送的项目
 - 隐藏 SMS, 109
- 已发送项目
 - 隐藏, 105
- 已发送消息
 - 保存, 11
 - 查看, 11
 - 转寄至设备, 13
- 已删除邮件, 清空文件夹, 116
- 音量
 - 渐强, 73

- 闹钟, 63
- 设置呼叫默认, 43
- 调整电话, 39
- 自定义电话铃声, 126
- 音量大小渐强, 73
- 隐藏
 - 程序, 77,133
 - 电话号码, 119
 - 附件中的追踪修订, 114
 - 浏览器, 46
 - 已发送的 SMS 消息, 109
 - 已发送消息, 105
 - 隐藏已发送, 105
- 应答呼叫, 38
- 用户信息模块卡, 请参阅SIM 卡
- 用户自定义字段, 125
- 邮件列表
 - 编辑, 52
 - 查看, 52
 - 查看成员, 52
 - 创建, 51
 - 更改成员, 52
 - 删除, 52
 - 删除成员, 52
 - 添加成员, 52
- 语言
 - 删除, 79
 - 设置, 79
 - 添加, 79
- 语音邮件
 - 检查, 38
 - 设置选项, 42
- 预订图标, 请参阅服务预订
- 远程地址簿搜索, 53
- 约会
 - 重复, 55
 - 打开, 56
 - 更改, 56
 - 计划, 55
 - 快速计划, 56
 - 删除, 56
 - 数量, 126

Z

- 在无线网络中注册, 84
- 在自动图文集条目中插入宏, 35
- 暂停

用户指南

- 为闹钟设置， 63
- 为任务设置， 128
- 为日历设置， 128
- 用于闹钟， 63
- 粘贴文本， 34
- 整理书签， 47
- 指定大小写， 定义， 33
- 智能拨号
 - 公司分机拨号， 42
 - 关于， 41
 - 默认国家（地区）代码， 42
 - 默认区域代码， 42
- 智能大小写， 定义， 33
- 重要性， 设置， 10
- 主题
 - 查看多个， 105
 - 创建过滤器， 13
 - 关于， 76
 - 删除， 76
 - 设置， 76
 - 搜索， 24
 - 下载， 76
- 主页， 查看， 46
- 转发
 - MMS 消息， 22
 - PIN 码消息， 16
 - SMS 消息， 18
 - 电子邮件， 10
 - 呼叫备注， 40
- 转换单位， 65
- 转寄电子邮件， 13,106
- 追踪修订， 查看， 114
- 桌面电子邮件程序
 - 冲突， 115
 - 从设备添加外出自动答复， 12
- 自定义， *请参阅* 设置
- 自定义电话铃声
 - 关于， 52
 - 静音， 73
 - 添加， 52
 - 音量， 126
 - 另请参阅* 配置文件例外；自定义通知
- 自定义通知， *请参阅* 配置文件例外；自定义电话铃声
- 自定义字段， 125
- 自动背光灯
 - 关闭， 75
- 自动签名
 - 关于， 11
 - 添加， 11
- 自动图文集
 - 编辑条目， 34
 - 插入宏， 35
 - 查看条目， 34
 - 创建条目， 33
 - 关于， 33
 - 删除条目， 34
 - 使用， 33
 - 示例， 33
 - 为 SMS 消息关闭， 34
 - 指定大小写和智能大小写， 33
- 字母拨号， 39
- 字体， 设置， 76
- 阻止， 复制密码， 131
- 组， *请参阅* 邮件列表